



# Fiery options 1.4 Help (server)

© 2022 Electronics For Imaging, Inc. 이 문서에 포함된 정보는 본 제품의 [법적 고지 사항]을 따릅니다.

2022년 2월 23일

# 목차

서버에서 Fiery 옵션 라이선스 관리 .....	5
라이선스 관리 .....	5
프록시 서버 구성 .....	5
Fiery 옵션 관리 페이지 액세스 .....	6
라이선스 알림 .....	6
Fiery 옵션 활성화 .....	6
Fiery 옵션 자동 활성화 .....	7
Fiery 옵션 수동 활성화 .....	7
활성화된 Fiery 옵션 복원 .....	7
Fiery 옵션 자동 복원 .....	8
Fiery 옵션 수동 복원 .....	8
Fiery 옵션 문제 해결 .....	9
활성화할 때 오류 메시지가 생성됨 .....	9
잘못된 시스템 시간 설정 .....	9
오류 메시지 .....	9



# 서버에서 Fiery 옵션 라이선스 관리

Fiery server에 설치된 Fiery 옵션을 사용하려면 먼저 고유한 라이선스 활성화 코드(LAC)를 받은 후 라이선스를 활성화해야 합니다.

## 라이선스 받기

Fiery 대리점, 프린터 제조업체 또는 [EFI eStore](#)에서 Fiery 옵션 라이선스를 받을 수 있습니다.

라이선스를 획득한 후 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- [Fiery 옵션 활성화](#)(6페이지)
- [활성화된 Fiery 옵션 복원](#)(8페이지)

**참고:** Fiery 시스템 소프트웨어 FS400/FS400 Pro 이상이 설치된 Fiery 서버에서만 Fiery 옵션을 복원할 수 있습니다.

Fiery 옵션 관리 페이지에서 Fiery 옵션을 활성화하고 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Fiery 옵션 관리](#)를 참조하십시오.

## 라이선스 관리

라이선스 관리에는 Fiery 옵션 활성화, 복원과 같은 작업이 포함됩니다. EFI 라이센싱 서버는 LAC 관련 작업을 관리합니다.

라이선스 관리 절차는 Fiery server의 인터넷 연결 여부에 따라 달라집니다.

- Fiery server가 인터넷에 연결되어 있는 경우, Fiery server와 EFI 라이센싱 서버 간에 정보가 자동으로 전송됩니다.
- Fiery server가 인터넷에 연결되지 않은 경우, Fiery server와 EFI 라이센싱 서버 간에 정보를 수동으로 전송해야 합니다.

조직에서 프록시 서버를 통해 인터넷에 연결하는 경우, 프록시 서버 설정을 구성해야 합니다.

## 프록시 서버 구성

컴퓨터에서 라이센싱 서버에 연결하려고 할 때 인터넷 연결이 발견되지 않는 경우, 조직에서 프록시 서버를 사용하여 인터넷에 연결하는 것일 수 있습니다. 이런 경우에는 프록시 서버 설정을 구성한 후 라이센스 작업을 진행하면 됩니다.

- 1 인터넷 연결이 탐지되지 않는다는 메시지가 표시되면 네트워크 설정 구성을 클릭합니다.
- 2 요청된 값을 입력한 다음 적용을 클릭합니다.

## Fiery 옵션 관리 페이지 액세스

Fiery 옵션 관리 페이지에는 활성화할 수 있는 Fiery 옵션뿐만 아니라 기존에 활성화된 Fiery 옵션도 표시됩니다. 다음 방법 중 하나로 Fiery 옵션 관리 페이지에 액세스할 수 있습니다.

- Command WorkStation: 장치 센터 > 일반탭 > 일반 정보에서 관리를 클릭합니다.
- WebTools: 홈 탭에서 관리를 클릭합니다.
- Fiery 옵션 패키지 라이선스 알림: 라이선스 활성화 링크를 클릭합니다. 자세한 내용은 [라이선스 알림](#) (6페이지)을(를) 참조하십시오.

Fiery 옵션 관리 페이지가 기본 웹 브라우저에서 열립니다.

## 라이선스 알림

설치된 Fiery 옵션의 라이선스 만료일이 다가오거나 라이선스가 만료된 경우 알림이 표시됩니다. 예정된 라이선스 만료에 대한 알림은 라이선스 유효 기간의 90일, 60일, 30일, 15일, 10일 간격으로 표시됩니다. 마지막 10일 기간과 라이선스가 만료된 후에는 알림이 매일 표시됩니다. 알림은 다음과 같이 표시됩니다.

- Command WorkStation 작업 센터의 오른쪽 상단 모서리.
- Command WorkStation의 홈 탭에 나열된 Fiery server.

알림에는 다음 링크가 제시됩니다.

- 라이선스 정품 인증: Fiery 옵션 관리 페이지를 열어 라이선스 활성화 코드(LAC)를 정품 인증합니다. 라이선스 정품 인증은 라이선스 유효 기간의 마지막 90일 동안 나타납니다.
- 자세히 알아보기: 라이선스 관리를 열어 Fiery 옵션에 대한 도움말을 확인합니다.
- 더 보기 아이콘(점 3개)은 다음 만료 간격까지 선택한 알림을 숨깁니다. 그러나 라이선스 유효 기간의 마지막 10일 동안, 그리고 라이선스가 만료된 후에는 알림이 매일 표시됩니다.

**참고:** Fiery 옵션의 라이선스 만료 날짜는 장치 센터, WebTools의 홈 탭, Fiery 옵션 관리 페이지에서 확인할 수 있습니다.

## Fiery 옵션 활성화

Fiery 옵션을 활성화할 때는 다음 정보를 기록해야 합니다.

- Fiery server의 ID. 구성 페이지의 BIOS 설정에서 ID를 확인할 수 있습니다. Command WorkStation에서 일반 탭의 서버 구성 아래에 있는 장치 센터에서 ID를 확인할 수 있습니다. RIP을 클릭하고 오른쪽의 BIOS 설정에서 ID를 확인하십시오.
- 옵션 이름
- 라이선스 활성화 코드(LAC):

옵션을 활성화하는 Fiery server의 인터넷 연결 여부에 따라 자동 또는 수동으로 옵션을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이선스 관리](#)(5페이지)의 내용을 참조하십시오.

## Fiery 옵션 자동 활성화

컴퓨터가 인터넷에 연결된 경우, Fiery 옵션을 자동으로 활성화할 수 있습니다.

- 1 Fiery 옵션 관리 페이지를 엽니다. ([Fiery 옵션 관리 페이지 액세스\(6페이지\)](#) 항목을 참조하십시오.)
- 2 라이선스 계약 사용 약관에 동의하려면 활성화를 클릭한 다음 계속을 클릭합니다.
- 3 라이선스 활성화 코드 필드에 LAC를 입력한 다음 계속을 클릭합니다.
- 4 활성화를 클릭합니다.

5 활성화를 위해 재시작해야 하는 경우 재시작을 클릭하여 지금 재시작하거나 재시작하기 전에 추가 옵션을 활성화하려면 마침을 클릭합니다. 활성화를 위해 재시작할 필요가 없는 경우 마침을 클릭하면 됩니다.

## Fiery 옵션 수동 활성화

컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않은 경우 컴퓨터와 EFI 라이선싱 웹 사이트 간에 수동으로 데이터를 전송해야 합니다. 요청 파일을 생성하고 EFI 라이센싱 웹 사이트로 제출하여 라이선스 파일을 얻은 다음 라이선스 파일을 사용하여 옵션을 활성화합니다.

- 1 Fiery 옵션 관리 페이지를 엽니다. ([Fiery 옵션 관리 페이지 액세스\(6페이지\)](#) 항목을 참조하십시오.)
- 2 라이선스 계약 사용 약관에 동의하려면 활성화를 클릭한 다음 계속을 클릭합니다.
- 3 라이선스 활성화 코드 필드에 LAC를 입력한 다음 계속을 클릭합니다.
- 4 수동 프로세스를 진행하려면 계속을 클릭합니다.
- 5 요청 파일 생성을 클릭하고 파일을 저장합니다.
- 6 요청 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터로 복사합니다.
- 7 브라우저를 열고 [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com)으로 이동합니다.
- 8 찾아보기를 클릭하고 요청 파일을 선택한 다음 업로드를 클릭합니다.
- 9 계속을 클릭합니다.
- 10 라이선스 파일 다운로드를 클릭하고 파일을 저장합니다.
- 11 라이선스 활성화 코드를 처음 입력한 컴퓨터에 라이선스 파일을 복사합니다.
- 12 라이선스 생성 창으로 돌아가 예를 클릭합니다.
- 13 찾아보기를 클릭하고 라이선스 파일을 선택하여 연 다음 활성화를 클릭합니다.
- 14 활성화를 위해 재시작해야 하는 경우 재시작을 클릭하여 지금 재시작하거나 재시작하기 전에 추가 옵션을 활성화하려면 마침을 클릭합니다. 활성화를 위해 재시작할 필요가 없는 경우 마침을 클릭하면 됩니다.

## 활성화된 Fiery 옵션 복원

이전에 활성화된 옵션을 사용할 수 없고 컴퓨터가 라이선싱 서버에 연결하여 옵션을 복원할 수 없는 경우, Fiery 옵션 관리 페이지에서 옵션을 복원할 수 있습니다.

**참고:** Fiery 시스템 소프트웨어 FS400/FS400 Pro 이상이 설치된 Fiery 서버에서만 Fiery 옵션을 복원할 수 있습니다.

컴퓨터가 인터넷에 연결 여부에 따라 Fiery 옵션을 자동 또는 수동으로 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이선스 관리](#)(5페이지)를 참조하십시오.

### Fiery 옵션 자동 복원

컴퓨터가 인터넷에 연결된 경우, 이전에 활성화된 Fiery 옵션을 자동으로 복원할 수 있습니다.

- 1 Fiery 옵션 관리 페이지를 엽니다. ([Fiery 옵션 관리 페이지 액세스](#)(6페이지) 항목을 참조하십시오.)
- 2 우측 상단 모서리에서 고급 설정을 클릭한 다음 복원을 클릭합니다.  
Fiery 옵션이 복원됩니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 복원 할 옵션이 추가로 있는 경우 계속을 클릭합니다.
  - 복원 할 다른 옵션이 없는 경우 OK를 클릭합니다.

### Fiery 옵션 수동 복원

컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않은 경우 컴퓨터와 EFI 라이선싱 웹 사이트 간에 수동으로 데이터를 전송해야 합니다. 요청 파일을 생성하고 EFI 라이센싱 웹 사이트로 제출하여 라이선스 파일을 얻은 다음 라이선스 파일을 사용하여 옵션을 복원합니다.

- 1 Fiery 옵션 관리 페이지를 엽니다. ([Fiery 옵션 관리 페이지 액세스](#)(6페이지) 항목을 참조하십시오.)
- 2 우측 상단 모서리에서 고급 설정을 클릭한 다음 복원을 클릭합니다.
- 3 수동 프로세스를 진행하려면 계속을 클릭합니다.
- 4 요청 파일 생성을 클릭하고 파일을 저장합니다.
- 5 요청 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터로 복사합니다.
- 6 브라우저를 열고 [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com)으로 이동합니다.
- 7 파일 선택을 클릭하고 요청 파일을 선택한 다음 요청 파일 업로드를 클릭합니다.  
라이선스 파일이 생성됩니다.
- 8 라이선스 파일 다운로드를 클릭하고 파일을 저장합니다.
- 9 옵션을 복원하려는 컴퓨터에 라이선스 파일을 복사합니다.
- 10 라이선스 생성 창으로 돌아가 예를 클릭합니다.

**11** 찾아보기를 클릭하고 라이선스 파일을 선택하여 연 다음 복원을 클릭합니다.

## Fiery 옵션 문제 해결

Fiery 옵션을 관리할 때 문제가 발생하는 경우, 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

### 활성화할 때 오류 메시지가 생성됨

오류 메시지는 오류에 대한 세부 정보를 제공하고 수행할 작업을 제안합니다.

- 1** 오류에 대한 자세한 정보는 [오류 메시지](#)(9페이지)을(를) 확인하십시오. 기술 지원으로 연락하라는 메시지가 표시되면 먼저 진단 로그 파일을 생성해야 합니다.
- 2** 진단 로그 파일을 생성하려면 Fiery 옵션 관리 페이지를 엽니다. ([Fiery 옵션 관리 페이지 액세스](#)(6페이지) 항목을 참조하십시오.)
- 3** 우측 상단 모서리에 있는 고급 설정 아이콘을 클릭한 다음 진단 로그를 클릭하여 진단 로그 파일을 생성합니다.
- 4** 기술 지원에 문의할 때는 다음 정보를 제공하십시오.
  - Fiery server의 ID. 자세한 내용은 [Fiery 옵션 활성화](#)(6페이지)을(를) 참조하십시오.
  - 활성화하려는 옵션의 이름
  - 라이선스 활성화 코드(LAC):
  - 진단 로그

### 잘못된 시스템 시간 설정

시스템 시계의 날짜 및 시간 설정이 틀리는 경우, 컴퓨터가 EFI 라이선싱 서버와 연결하지 못할 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터의 시계를 재설정합니다.

### 오류 메시지

그래도 오류가 발생하는 경우, 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드를 입력하십시오. 오류 메시지는 라이센스 활성화 소프트웨어 및 EFI 라이센싱 웹 사이트에 나타납니다.

추가 정보나 지원의 경우 등록된 사용자는 [EFI Communities](#)를 통해 토론을 시작할 수 있습니다.

메시지 ID	오류 메시지	동작
라이센스 활성화 소프트웨어에서		

메시지 ID	오류 메시지	동작
OFA0020	LAC 형식이 잘못되었습니다. LAC를 다시 입력하십시오. LAC 카드가 있는 경우 이를 참조하십시오.	LAC 형식이 잘못되었습니다. LAC를 다시 입력하십시오. LAC 카드가 있는 경우 이를 참조하십시오.
OFA0010	선택한 라이센스 파일이 유효하지 않습니다. 다른 라이센스 파일을 선택하고 다시 시도하십시오.	수동 활성화 중 EFI 라이센싱 웹 사이트로부터 라이센스 파일을 가져왔습니다. 업로드할 라이센스 파일을 올바르게 선택했는지 확인하십시오.  오류가 계속 발생하는 경우, Fiery 옵션을 복원하고 재활성화할 수 있습니다.
OFA0090	내부 오류. EFI 기술 지원팀에 연락하십시오.	라이센스 파일에 문제가 발생했습니다. 활성화 프로세스를 처음부터 반복하십시오. 오류가 다시 발생하면 옵션을 복원하고 재활성화하십시오. 그래도 오류가 발생하는 경우, 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드를 제공하십시오.
OFA0060	오류 <number> 프록시 구성이 잘못되었거나 프록시 서버가 다운되었습니다.	인터넷에 연결되지 않았습니다. 프록시 설정이 올바른지 확인하고 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
OFA0030	인터넷에 연결할 수 없습니다.	인터넷에 연결되지 않았습니다. 프록시 설정이 올바른지 확인하고 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
OFA0080	오류 <번호> 라이센싱 세션이 만료되었습니다. 라이센싱 세션을 다시 시작하십시오.	라이센스 활성화 소프트웨어가 최근 다른 브라우저 창에서 사용되었습니다. 계속하려면 이 창을 닫고 새 창을 여십시오.
OFA00105	오류 <번호> 라이센스 활성화 소프트웨어 모듈이 손상되었습니다. Fiery 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 합니다.	라이센스 활성화 소프트웨어 모듈이 손상되었습니다. Fiery 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 합니다. 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드를 입력하십시오.
OFA0070	오류 <번호> 라이센스 활성화 소프트웨어 모듈이 손상되었습니다. Command WorkStation을 다시 설치하고 다시 시도하십시오.	Command WorkStation을 다시 설치하고 다시 시도하십시오.  Windows에서 제어판 > 프로그램 추가 또는 제거로 이동한 후 Fiery User Software를 유지 관리 모드로 시작하십시오. 복구 옵션을 선택한 다음 Command WorkStation을 선택하십시오.  Mac OS에서 Fiery Software Uninstaller를 사용하여 Command WorkStation을 제거한 후 Command WorkStation을 다시 설치하십시오.

메시지 ID	오류 메시지	동작
OFA0050	죄송합니다. 요청한 옵션을 비활성화할 수 없습니다. 자세한 내용은 기술 지원팀에 문의하십시오.	Fiery 옵션을 복원하고 다시 비활성화하십시오. 그래도 오류가 발생하는 경우 기술 지원팀에 문의하십시오.
OFA0040	죄송합니다. 요청한 옵션을 다시 활성화 할 수 없습니다. 자세한 내용은 기술 지원팀에 문의하십시오.	Fiery 옵션을 복원하고 재활성화하십시오. 그래도 오류가 발생하는 경우 기술 지원팀에 문의하십시오.
OFA00115	옵션을 복원할 수 없습니다.	이 컴퓨터에서 이전에 활성화된 라이센스를 찾을 수 없습니다. 이전에 활성화된 라이센스가 있는 경우, 기술 지원팀에 문의하십시오.

## EFI 라이센싱 서버에서

EBIS0004	LAC가 인식되지 않습니다. 올바른 LAC 을 입력했는지 확인하십시오. LAC 카드 가 있는 경우 이를 참조하십시오.	LAC가 인식되지 않습니다. 올바른 LAC을 입력했는지 확인하십시오. LAC 카드가 있는 경우 이를 참조하십시오.
EBIS0007	이 옵션은 이미 활성화되어있습니다.	활성화하려는 옵션에 대해 LAC가 올바른지 확인하십시오.
EBIS0016	라이센스가 이미 다른 컴퓨터에 대해 활 성화되었습니다.	라이센스가 이미 다른 컴퓨터에 대해 활성화되었습니다. 다른 컴퓨터에서 라이센스를 비활성화한 다음 이 컴퓨터에서 활성화할 수 있습니다.
EBIS0018	업로드할 요청 파일을 먼저 선택해야 합 니다.	잘못된 요청 파일을 제출했거나 요청 파일이 손상되었습니다. 다른 요청 파일을 제출하십시오. 오류가 다시 발생하는 경우, 요청 파일을 다시 생성하십시오.
EBIS0025	라이센스를 정품 인증할 수 없음: 오류 코드 <번호>	EFI 라이센싱 서버에 오류가 발생했습니다. 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드와 LAC, Fiery 서버의 일련 번호를 입력하십시오.
EBIS0002	EFI 라이센스 서비스를 사용할 수 없습 니다. 나중에 다시 시도하십시오.	EFI 라이센스 서비스를 사용할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
EBIS0006	라이센스 활성화 코드(LAC)를 활성화할 수 없습니다. LAC에로 활성화되는 기능(들)이 제품에 맞는지 확인하십시오.	LAC에서 활성화한 기능이 Fiery 서버 모델과 맞는지 확인하십시오.

메시지 ID	오류 메시지	동작
EBIS0011	시스템이 이 옵션에 포함된 기능 일부를 지원하지 않습니다. 계속하시겠습니까?	목록에 나타난것과 같이 LAC는 여러 기능을 활성화하며 이러한 기능 중 하나 이상이 지원되지 않습니다. 지원되는 기능만 있는 새 LAC를 가져오십시오. 계속할 경우, 지원되지 않는 기능을 사용하지 못하게 되고 LAC를 다시 사용하지 못하게 됩니다.
EBIS0008	이 옵션의 일부 기능은 이미 활성화되었습니다. 계속하시겠습니까?	목록에 나타난것과 같이, LAC는 여러 기능을 활성화하며 이러한 기능 중 하나 이상이 이미 활성화되었습니다. 아직 활성화되지 않은 기능만 있는 새 LAC를 가져오십시오. 계속할 경우, 같은 기능에 대한 요금을 두 번 결제하게 됩니다.
EBIS0026	라이센스를 비활성화할 수 없음: 오류 코드 <번호>	Fiery 옵션을 복원하고 다시 비활성화하십시오. 그래도 오류가 발생하는 경우, 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드를 입력하십시오.
EBIS0024	라이센스를 다시 정품 인증할 수 없음: 오류 코드 <번호>	Fiery 옵션을 복원하고 재활성화하십시오. 그래도 오류가 발생하는 경우, 기술 지원팀에 연락하여 메시지에 표시된 오류 코드를 입력하십시오.
EBIS0027	이 컴퓨터에서 기존에 활성화된 라이센스가 없으므로 라이센스를 복구할 수 없습니다.	이 컴퓨터에서 기존에 활성화된 라이센스가 없으므로 라이센스를 복구할 수 없습니다.