



# 《Fiery Options 說明》 (client)

© 2024 Fiery, LLC. 本出版品中的資訊涵蓋在本產品的《法律聲明》範圍內。

2024 年 9 月 10 日

# 目錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 管理用戶端電腦上的 Fiery 選購件的授權 ..... | 5  |
| 管理授權 .....                   | 5  |
| 設定代理伺服器 .....                | 5  |
| 使用授權啟用頁面 .....               | 6  |
| 存取授權啟用頁面 .....               | 6  |
| 授權通知 .....                   | 6  |
| 啟動 Fiery 選購件 .....           | 7  |
| 自動啟用 Fiery Option .....      | 7  |
| 自動啟用臨時授權 .....               | 7  |
| 手動啟動 Fiery Option .....      | 8  |
| 停用 Fiery 選購件 .....           | 9  |
| 自動停用 Fiery Option .....      | 9  |
| 手動停用 Fiery Option .....      | 9  |
| 檢視停用狀態和授權啟動碼 .....           | 10 |
| 重新啟動 Fiery 選購件 .....         | 10 |
| 自動停用 Fiery Option .....      | 10 |
| 手動停用 Fiery Option .....      | 10 |
| 還原已啟動的 Fiery 選購件 .....       | 11 |
| 自動還原 Fiery Option .....      | 11 |
| 手動還原 Fiery Option .....      | 11 |
| 備份授權啟用碼 .....                | 12 |
| Fiery 選購件故障排除 .....          | 12 |
| 啟用會產生錯誤訊息 .....              | 12 |
| 啟動的 Fiery 選購件不可用 .....       | 12 |
| 已停用的授權不可重用 .....             | 13 |
| 系統時鐘設定不正確 .....              | 13 |
| 錯誤訊息 .....                   | 13 |



# 管理用戶端電腦上的 Fiery 選購件的授權

可管理用戶端電腦上基於 Fiery 用戶端的選購件的授權，例如 Fiery Compose、Fiery Impose、Fiery JobMaster、Fiery JobFlow 或 Adobe Acrobat 套件。

有關管理基於 Fiery 伺服器的選購件（例如 Fiery Automation Package、Fiery ColorRight Package、Fiery Graphic Arts Pro Package 或 Fiery Hot Folders/虛擬印表機）的授權的資訊，請參閱[管理伺服器上 Fiery 選購件的授權](#)。

要使用用戶端電腦上安裝的 Fiery 選購件，您必須首先獲得唯一授權啟動碼 (LAC)，然後啟動授權。

## 取得授權

可從 Fiery 經銷商、印表機製造商或 [Fiery Shop](#) 處獲得 Fiery 選購件的授權。

取得授權之後，您可以執行以下任務：

- [啟用 Fiery 選項](#) (第 7 頁)
- [停用 Fiery 選項](#) (第 9 頁)
- [重新啟用 Fiery Option](#) (第 10 頁)
- [還原 Fiery 選項](#) (第 11 頁)
- [備份授權啟用碼](#) (第 12 頁)

可在「授權啟動」頁面上執行這些任務。如需更多資訊，請參閱[授權啟用](#) (第 6 頁)。

## 管理授權

管理授權包括啟動、停用、重新啟動和還原 Fiery 選購件等任務。Fiery 許可伺服器管理這些授權啟動碼 (LAC) 相關任務。

管理授權時的程序取決於您的電腦是否有網際網路連線。

- 如果將電腦連接到 Internet，則會在您的電腦與 Fiery 許可伺服器之間自動傳輸資訊。
- 如果將電腦未連接到 Internet，則必須在您的電腦與 Fiery 許可伺服器之間手動傳輸資訊。

如果貴組織透過 Proxy 伺服器連線到網際網路，則您必須設定 Proxy 伺服器設定。

## 設定代理伺服器

如果電腦在嘗試連接到許可伺服器時找不到 Internet 連接，則您的組織可能正在使用代理伺服器連接到 Internet。可設定代理伺服器設定，然後繼續進行許可。

- 1 當收到一條訊息，指出電腦無法接入 Internet 時，按一下 **設定網路設定**。
- 2 鍵入請求的值，然後按一下 **套用**。

## 使用授權啟用頁面。

可使用「授權啟動」頁面管理 Fiery 選購件的授權。除了可供啟用的項目之外，授權啟用頁面還會顯示已啟用的 Fiery Option。您可以使用 授權啟用頁面執行以下操作：

- 啟用 Fiery Option。  
如果啟用的 Fiery Option 具有到期日期，則日期將顯示在授權啟用頁面上。
- 停用 Fiery Option。  
若要將授權傳輸到不同的電腦，您必須先停用在目前電腦上的選項。停用使選項的授權啟用碼 (LAC) 可再次使用。
- 透過修復損毀的授權以重新啟用 Fiery Option。  
如果 Fiery Option 的授權已損毀，即使其顯示為已啟用，該選項也無法正常運作。當您的電腦啟動時，它會嘗試透過連絡授權伺服器重新啟用已損毀的授權。如果重新啟動失敗（例如，由於網路中斷），則可嘗試重新啟動該選購件。您無需輸入 LAC。
- 還原已啟用的 Fiery Option，讓以前啟用的選項能夠再次使用。  
如果 Fiery 選購件的許可記錄不可用（例如，因為您在電腦上重新安裝了系統軟體），則先前啟動的選購件似乎未被啟動。當您的電腦啟動時，它會嘗試透過連絡授權伺服器還原授權記錄。如果還原失敗（例如，由於網路中斷），則可嘗試還原這些選購件。

## 存取授權啟用頁面

您可以在啟用 Fiery 選項時存取授權啟用頁面。

- 1 在 Command WorkStation 工作中心中，按右鍵點選已多工緩衝處理或已處理的工作。
- 2 選擇要啟用的 Fiery 選項。
- 3 在**管理 Fiery 選購件**視窗中，按一下**授權啟動**，開啟「授權啟動」頁面。

在啟用 Fiery 選項之後，可以使用以下任何一種方式存取授權啟用頁面：

- 開啟此 Fiery 選購件，然後按一下**幫助 > 管理授權**。
- 在 Fiery 選項套件授權通知中，按一下**啟用授權**連結。如需更多資訊，請參閱 [授權通知](#)（第 6 頁）。

授權啟用頁面隨即將在預設的網頁瀏覽器中開啟。在「授權啟用」頁面裡管理授權、檢視授權**記錄**以及存取 **進階設定**。

## 授權通知

當已安裝的 Fiery 選購件的授權即將到期或已到期時會顯示通知。在授權有效日期的最後 90 天、60 天、30 天、15 天和 10 天內，每隔一段時間顯示授權即將到期的通知。在最後 10 天內和授權到期之後，會每天顯示通知。顯示通知：

- 在 Command WorkStation 工作中心的右上角。
- 在 Command WorkStation 的「首頁」標籤中列出的 Fiery 伺服器上。

**附註：**僅在使用 Fiery Command WorkStation 6.7 及更高版本時才可獲得授權通知。

通知中會顯示以下連結：

- **啟動授權**——開啟「授權啟動」頁面，啟動授權啟動碼 (LAC)。啟用授權會在授權有效期間的最後 90 天內顯示。
- **瞭解更多**——開啟「管理 Fiery 選購件的授權」幫助。
- 「更多」圖示（三個垂直點）會隱藏選取的通知，直到下一個到期間隔為止。不過，通知會在授權有效期間的最後 10 天內和授權到期之後每天顯示。

**附註：**可在「授權啟動」頁面上。Fiery 選購件還顯示授權到期前的天數。

## 啟動 Fiery 選購件

當您啟用 Fiery Option 時，請務必記錄以下內容：

- Fiery Option 的名稱
- 授權啟用碼 (LAC)：  
要備份 LAC，請參閱 [備份授權啟用碼](#) (第 12 頁)。

可自動或手動啟動選購件，具體取決於是否將您正在啟動選購件所在的用戶端電腦連接到了 Internet。如需更多資訊，請參閱[管理授權](#) (第 5 頁)。

## 自動啟用 Fiery Option

若電腦已連線到網際網路，則您可以自動啟用 Fiery Option。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 按一下**啟用**，然後按一下**繼續**以同意授權合約的條款與條件。
- 3 在**授權啟動碼**欄位中鍵入授權啟動碼，然後按一下**繼續**。
- 4 按一下**啟用**。
- 5 如果啟動需要重新開機，則可按一下**重新啟動**，立即重新啟動，或者按一下**完成**，啟動其他選購件，然後再重新啟動。若啟用不需要重新啟動，請按一下**完成**。

## 自動啟用臨時授權

首次安裝 Fiery 選購件期間，如果 Fiery 許可伺服器不可用，則可使用臨時授權繼續啟動 Fiery 選購件。您可以在授權啟用頁面啟用臨時授權。

- 1 在 Command WorkStation **工作中心**中，按右鍵點選已多工緩衝處理或已處理的工作，然後選擇要啟用的 Fiery Option。

**2** 在**管理 Fiery 選購件**視窗中，按一下**授權啟動**，開啟「授權啟動」頁面。

在「授權啟動」頁面上，如果無法啟動授權啟動碼 (LAC)，則會顯示授權伺服器不可用訊息，可啟動臨時授權。

**3** 按一下 **啟用臨時授權** 按鈕。

**4** 按一下 **重新啟動**。

您可以在授權啟用頁面檢視臨時授權的到期日。

## 其他資訊

- 臨時授權選項僅在 Fiery Command WorkStation 6.7 和更高版本中可用。
- 必須將您正在啟動選購件所在的用戶端電腦連接到 Internet 才能啟動臨時授權。
- 您只能在以下情況啟用臨時授權：
  - 如果 Fiery 許可伺服器不可用。
  - 首次安裝 Fiery 選購件期間。
- 如果重新安裝用戶端電腦的作業系統 (Windows 或 Mac)，您可以啟用臨時授權。此外還可在全新安裝了工作系統的用戶端電腦上啟動臨時授權。在這兩種情況下，僅當 Fiery 許可伺服器不可用時才可啟動臨時授權。
- 臨時授權僅在 35 天內有效。在此期間，可啟動授權啟動碼 (LAC)。

## 手動啟動 Fiery Option

如果電腦未連線到網際網路，則必須手動在電腦和 Fiery 授權網站之間傳輸資料。您將產生一個請求檔案，將其提交到 Fiery 授權網站以取得授權檔案，然後使用此授權檔案啟用該選項。

- 1** 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2** 按一下**啟用**，然後按一下**繼續**以同意授權合約的條款與條件。
- 3** 在**授權啟動碼**欄位中鍵入授權啟動碼，然後按一下**繼續**。
- 4** 按一下 **繼續**以繼續進行手動處理。
- 5** 按一下**建立請求檔案**並儲存該檔案。
- 6** 將請求檔案複製到連線至網際網路的電腦。
- 7** 開啟瀏覽器並前往 <https://licensing.fiery.com/>。
- 8** 按一下**瀏覽**，選取請求檔案，然後按一下**上傳**。
- 9** 按一下**繼續**。
- 10** 按一下**下載授權檔案**並儲存該檔案。
- 11** 將授權證檔案複製到首次輸入 License Activation Code 的電腦。
- 12** 返回**產生授權**視窗，然後按一下**是**。



- 13 按一下**瀏覽**，選擇並開啟授權檔案，然後按一下**啟動**。
- 14 如果啟動需要重新開機，則可按一下**重新啟動**，立即重新啟動，或者按一下**完成**，啟動其他選購件，然後再重新啟動。若啟用不需要重新啟動，請按一下**完成**。

## 停用 Fiery 選購件

可自動或手動停用選購件，具體取決於是否已將電腦連接到了 Internet。如需更多資訊，請參閱[管理授權](#) (第 5 頁)。

### 自動停用 Fiery Option

若電腦已連線到網際網路，則您可以自動停用 Fiery Option。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 在「啟動的選購件」下，按一下要停用的選購件旁邊的**停用**。  
**附註：**如果選項旁未顯示**停用**按鈕，則該選項由硬體鎖啟用。
- 3 按一下**停用**以確認停用。
- 4 按一下**完成**。

將停用此 Fiery 選購件。

### 手動停用 Fiery Option

如果電腦未連線到網際網路，則必須手動在電腦和 Fiery 授權網站之間傳輸資料。您將生成一個請求檔案並將其提交到 Fiery 許可網站，以便使該授權啟動碼 (LAC) 可在另一台電腦上啟動。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 在「啟動的選購件」下，按一下要停用的選購件旁邊的**停用**。  
**附註：**如果選項旁沒有**停用**按鈕，則該選項由硬體鎖啟用。
- 3 按一下**停用**以確認停用。
- 4 按一下**繼續**以繼續使用手動處理。
- 5 按一下**建立請求檔案**並儲存該檔案。  
將停用此 Fiery 選購件。
- 6 將請求檔案複製到連線至網際網路的電腦。
- 7 開啟瀏覽器並轉至 [licensing.fiery.com](http://licensing.fiery.com)。
- 8 按一下**瀏覽**，選取請求檔案，然後按一下**上傳**。

LAC 可以重複使用。

## 檢視停用狀態和授權啟動碼

歷史記錄顯示已停用或已過期的選購件及其對應的授權啟動碼 (LAC)。如果停用後用於停用特定選購件的按鈕仍然可用，則該停用過程可能尚未完成。請參閱以下操作程序。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 在右上角按一下 **記錄** 圖示。
- 3 要完成停用，則按一下選購件旁邊的**停用**，然後繼續手動停用。

## 重新啟動 Fiery 選購件

如果啟動的授權已損壞，並且電腦無法透過聯絡許可伺服器來重新啟動它，則可使用「授權啟動」頁面來重新啟動該選購件。

可自動或手動重新啟動選購件，具體取決於是否已將電腦連接到了 Internet。如需更多資訊，請參閱[管理授權](#) (第 5 頁)。

## 自動停用 Fiery Option

若電腦已連線到網際網路，則您可以自動重新啟用 Fiery Option。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 在「啟動的選購件」下，按一下要重新啟動的選購件旁邊的**重新啟動**。

## 手動停用 Fiery Option

如果電腦未連線到網際網路，則必須手動在電腦和 Fiery 授權網站之間傳輸資料。您將生成一個請求檔案，將其提交到 Fiery 許可網站以獲得授權檔案，然後使用該授權檔案重新啟動該選購件。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 在「啟動的選購件」下，按一下要重新啟動的選購件旁邊的**重新啟動**。
- 3 按一下 **繼續**以繼續進行手動處理。
- 4 按一下**建立請求檔案**並儲存該檔案。
- 5 將請求檔案複製到連線至網際網路的電腦。
- 6 開啟瀏覽器並轉至 [licensing.fiery.com](http://licensing.fiery.com)。
- 7 按一下**瀏覽**，選取請求檔案，然後按一下**上傳**。

產生授權檔案。

- 8 按一下**下載授權檔案**並儲存該檔案。

- 9 將授權檔案複製到正在重新啟用選項的電腦。
- 10 返回產生授權視窗，然後按一下**是**。
- 11 按一下**瀏覽**，選擇並開啟授權檔案，然後按一下**啟動**。


## 還原已啟動的 Fiery 選購件

如果先前啟動的選購件不可用，並且電腦無法透過聯絡許可伺服器來還原它們，則可使用「授權啟動」頁面來還原它們。

可自動或手動還原選購件，具體取決於是否已將電腦連接到了 Internet。如需更多資訊，請參閱[管理授權](#) (第 5 頁)。

### 自動還原 Fiery Option

若電腦已連線到網際網路，則您可以自動還原先前啟用的 Fiery Option。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 按一下右上角的**進階設定**圖示 ()，然後按一下**還原**。  
還原 Fiery Option。
- 3 按一下**完成**。

### 手動還原 Fiery Option

如果電腦未連線到網際網路，則必須手動在電腦和 Fiery 授權網站之間傳輸資料。您將生成一個請求檔案，將其提交到 Fiery 許可網站以獲得授權檔案，然後使用該授權檔案還原這些選購件。

- 1 開啟授權啟用頁面。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 2 按一下右上角的**進階設定**圖示 ()，然後按一下**還原**。
- 3 按一下 **繼續**以繼續進行手動處理。
- 4 按一下**建立請求檔案**並儲存該檔案。
- 5 將請求檔案複製到連線至網際網路的電腦。
- 6 開啟瀏覽器並轉至 [licensing.fiery.com](http://licensing.fiery.com)。
- 7 按一下**選擇檔案**，選取請求檔案，然後按一下**上傳請求檔案**。  
產生授權檔案。
- 8 按一下**下載授權檔案**並儲存該檔案。
- 9 將授權證檔案複製到正在還原 Fiery Option 的電腦。

- 10 返回**產生授權**視窗，然後按一下**是**。
- 11 按一下**瀏覽**，選擇並開啟授權檔案，然後按一下**還原**。

## 備份授權啟用碼

您可以將授權啟用碼備份至 Fiery IQ 雲端。

**附註：**僅在使用 Fiery Command WorkStation 7.0 及更高版本時備份授權啟動碼功能才可用。


- 1 按一下雲端圖示以開啟 **Fiery IQ 雲端服務管理者**視窗。
- 2 在**備份授權啟用碼**下，按一下**切換按鈕**來開始備份。  
授權啟用碼就會備份至 Fiery IQ 雲端。
- 3 按一下**檢視授權碼**，以檢視授權啟用碼。

## Fiery 選購件故障排除

如果在管理 Fiery 選購件時出現問題，可對它們進行故障排除。


### 啟用會產生錯誤訊息

錯誤訊息提供有關錯誤的詳細資訊並建議可採取的動作。

- 1 查看 [錯誤訊息](#) (第 13 頁)，以取得與該錯誤相關的更多資訊。如果該訊息指示您聯絡技術支援，則必須先產生診斷紀錄檔案。
- 2 開啟「[授權啟動](#)」頁面，以生成診斷日誌檔案。(請參閱 [存取授權啟用頁面](#) (第 6 頁))。
- 3 按一下右上角的**進階設定**圖示 ()，然後按一下**診斷日誌**，以生成診斷日誌檔案。
- 4 當聯絡技術支援時，請提供以下資訊：
  - 您嘗試啟用的 Fiery Option 名稱
  - 授權啟用碼 (LAC)：
  - 診斷記錄


### 啟動的 Fiery 選購件不可用

Fiery Option 的授權記錄可能無法使用。當您在電腦上重新安裝系統軟體或還原到較早的系統狀態時，可能會出現這種情況。

開啟「授權啟動」頁面，從 Fiery 許可伺服器還原授權。（請參閱 [存取授權啟用頁面](#)（第 6 頁）。）按一下右上角的**進階設定**圖示（），然後按一下**還原**。

## 已停用的授權不可重用

如果手動停用授權，並且在將停用請求檔案在上傳到 [licensing.fiery.com](https://licensing.fiery.com) 時被拒絕，則該授權將無法重用。

- 1 開啟「授權啟動」頁面，從 Fiery 許可伺服器還原授權。（請參閱[存取授權啟用頁面](#)（第 6 頁））。
- 2 按一下右上角的**進階設定**圖示（），然後按一下**還原**。
- 3 重試停用
- 4 如果無法還原授權，請聯絡您的 Fiery 經銷商或印表機製造商以獲得支援。

## 系統時鐘設定不正確

如果系統時鐘上的日期和時間設定不正確，您的電腦可能無法與 Fiery 許可伺服器連接。如果發生這種情況，請重設電腦上的時鐘。

## 錯誤訊息

錯誤訊息提供有關錯誤的詳細資訊並建議可採取的動作。授權啟動軟體和 Fiery 許可網站中顯示錯誤訊息。有關其他資訊或支援，註冊使用者可透過 [Fiery Communities](#) 開始討論。

| 訊息 ID    | 錯誤訊息                                | 動作   |
|----------|-------------------------------------|--|
| 從授權啟動軟體： |                                     |  |
| OFA0020  | LAC 的格式不正確。請重試輸入 LAC。請參閱 LAC 卡（如有）。 | 授權啟動碼 (LAC) 的格式不正確。請重試輸入 LAC。請參閱 LAC 卡（如有）。  |
| OFA0010  | 您選取的授權檔案無效，請選擇其他檔案然後重試。             | 在手動啟動期間，您從 Fiery 許可網站獲得了授權檔案。檢查您是否選取了正確的授權檔案進行上傳。<br>如果此錯誤仍然出現，可還原 Fiery 選購件並嘗試再次啟動它們。 |
| OFA0090  | 內部錯誤。請致電 Fiery 技術支援。                | 授權檔案發生問題。嘗試從頭開始重複啟用過程。如果再次出現此錯誤，則還原選購件並嘗試再次啟動它們。如果仍出現錯誤，請聯繫技術支援並提供訊息中顯示的錯誤代碼。          |

| 訊息 ID          | 錯誤訊息  | 動作  |
|----------------|---|---|
| OFA0060        | 錯誤 <號碼><br>Proxy 組態不正確或 proxy 伺服器故障。                  | 無法找到 Internet 連接。檢查 proxy 設定是否正確並重新嘗試。如果問題仍存在，請與網路系統管理員聯繫。  |
| OFA0030        | 無法建立網際網路連線。   | 無法找到 Internet 連接。檢查 proxy 設定是否正確並重新嘗試。如果問題仍存在，請與網路系統管理員聯繫。  |
| OFA0080        | 錯誤 <號碼><br>授權工作階段已過期。再次啟動授權工作階段。                      | 授權啟用軟體最近在另一個瀏覽器視窗使用。若要繼續，關閉此視窗並開啟新的視窗。  |
| OFA00105       | 錯誤 <號碼><br>授權啟用軟體模組已損毀，必須重新安裝 Fiery 系統軟體。             | 授權啟動軟體模組已損壞，必須重新安裝 Fiery 系統軟體。請聯繫技術支援並提供訊息中顯示的錯誤代碼。   |
| OFA0070        | 錯誤 <號碼><br>授權啟用軟體模組已損毀。重新安裝 Command WorkStation 然後重試。 | 重新安裝 Command WorkStation 並重試。<br>在 Windows 中，前往 <b>控制台 &gt; 新增或移除程式</b> 並在維護模式下啟動 Fiery User Software。選取「修復」選項，然後選取 Command WorkStation。<br>在 Mac OS 上，使用 Fiery Software Uninstaller 移除安裝 Command WorkStation，然後重新安裝 Command WorkStation。                                     |
| OFA0050        | 很抱歉，我們無法停用要求的選購配件。請聯絡支援以取得更多資訊。                       | 嘗試還原 Fiery 選購件並再次停用它們。如果此錯誤仍然存在，則從「授權啟動」頁面手動停用該授權。如需更多資訊，請參閱 <a href="#">存取授權啟用頁面</a> (第 6 頁)。<br>在「授權啟動」頁面，按一下右上角的 <b>歷史記錄</b> 圖示。找出要停用的授權。按一下「動作」欄中的 <b>停用</b> 圖示以下載手動停用檔案。當許可伺服器可用時，轉至 <a href="http://licensing.fiery.com">licensing.fiery.com</a> 並上傳手動停用檔案，以完成 LAC 的停用。 |
| OFA0040        | 很抱歉，我們無法重新啟用要求的選購配件。請聯絡支援以取得更多資訊。                     | 嘗試還原 Fiery 選購件並再次重新啟動它們。如果仍出現錯誤，請聯繫技術支援。  |
| OFA00115       | 無法還原任何選購配件。   | 找不到先前為該電腦啟動的授權。如果您有先前啟動的授權，請聯絡技術支援。   |
| 從 Fiery 許可伺服器： |   |   |
| EBIS0004       | 無法識別 LAC。請檢查您已輸入正確的 LAC。請參閱 LAC 卡 (如有)。               | 無法識別 LAC。請檢查您已輸入正確的 LAC。請參閱 LAC 卡 (如有)。   |

| 訊息 ID    | 錯誤訊息                                     | 動作  |
|----------|--|---|
| EBIS0007 | 此選購配件已啟用。                                | 檢查 LAC 對於您要啟動的選購件是否正確。  |
| EBIS0016 | 此授權已針對另一部電腦啟用。                           | 此授權已針對另一部電腦啟用。<br>您可以在其他電腦上停用授權，然後在此電腦上將其啟用。                                      |
| EBIS0018 | 您必須先選擇要上傳的「請求檔案」。                        | 您提交了錯誤的請求檔案，或者請求檔案已損壞。嘗試提交不同的請求檔案。如果再次出現錯誤，請嘗試重新產生請求檔案。                           |
| EBIS0025 | 無法啟動授權：錯誤代碼 <號碼>                         | Fiery 許可伺服器上發生了錯誤。請聯繫技術支援並提供訊息中顯示的錯誤代碼、LAC 以及 Fiery 伺服器的序號。                       |
| EBIS0002 | Fiery 許可服務不可用。請稍後再重試。                    | Fiery 許可服務不可用。請稍後再重試。   |
| EBIS0006 | 無法啟用授權啟用碼 (LAC)。<br>請檢查 LAC 啟用的功能適用您的產品。 | 請檢查 LAC 啟用的功能適用您的 Fiery 伺服器型號。  |
| EBIS0011 | 您的系統不支援此選購配件包含的某些功能。您是否要繼續？              | LAC 啟動多項功能，一項或多項功能不受支援，如清單中所示。取得受支援功能的新 LAC。<br>如果繼續，您無法使用任何不受支援的功能，也無法再次使用此 LAC。 |
| EBIS0008 | 此選購配件的某些功能已啟用。您是否要繼續？                    | LAC 啟動多項功能，一項或多項功能已啟動，如清單中所示。獲得具有尚未啟動的功能的新 LAC。<br>如果繼續，您將為同一功能支付兩次的費用。           |
| EBIS0026 | 無法停用授權：錯誤代碼 <號碼>                         | 嘗試還原 Fiery 選購件並再次停用它們。如果仍出現錯誤，請聯繫技術支援並提供訊息中顯示的錯誤代碼。                               |
| EBIS0024 | 無法重新啟動授權：錯誤代碼 <編號>                       | 嘗試還原 Fiery 選購件並再次重新啟動它們。如果仍出現錯誤，請聯繫技術支援並提供訊息中顯示的錯誤代碼。                             |
| EBIS0027 | 此電腦之前沒有啟用授權，因此您無法還原任何授權。                 | 先前尚未在此電腦上啟動授權，因此您無法還原任何授權。  |