



Návod k aplikaci Fiery Options (server)

© 2024 Fiery, LLC. The information in this publication is covered under Legal Notices for this product.

10 September 2024

Contents

Správa licencí pro možnosti Fiery na serveru	5
Správa licencí	5
Konfigurace proxy serveru	5
Otevření stránky Správa možností Fiery	6
Licenční oznámení	6
Aktivace možnosti Fiery	6
Automatická aktivace možnosti Fiery	7
Aktivace po sobě následujících licenčních aktivačních kódů (LAC)	7
Automatická aktivace dočasné licence	8
Ruční aktivace součásti Fiery	9
Obnovení aktivované možnosti Fiery	10
Automatické obnovení možností Fiery	10
Ruční obnovení možností Fiery	10
Zálohování aktivačních kódů licencí	11
Řešení potíží s možnostmi Fiery	11
Aktivace způsobí zobrazení chybové zprávy	11
Nesprávné nastavení systémových hodin	12
Chybová hlášení	12

Správa licencí pro možnosti Fiery na serveru

Licence pro možnosti založené na serveru Fiery můžete spravovat na serverech Fiery, například Fiery Automation Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Pro Package, nebo Fiery Hot Folders/Virtuální tiskárny.

Informace o správě licencí pro Fiery klientské možnosti, jako jsou Fiery Compose, Fiery Impose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow nebo sady Adobe Acrobat, najdete v tématu [Správa licencí pro Fiery možnosti v klientských počítačích](#).

Chcete-li použít možnost Fiery, která je nainstalovaná na serveru Fiery, musíte nejprve získat jedinečný aktivační kód licence (LAC) a poté licenci aktivovat.

Získání licencí

Licenci pro možnost Fiery můžete získat u svého prodejce Fiery, výrobce tiskárny nebo od [Fiery obchod](#).

Po získání licence můžete provádět následující úkoly:

- [Aktivace doplňku Fiery](#) na straně 7
- [Obnovení aktivovaného doplňku Fiery](#) na straně 10
- [Zálohování aktivačních kódů licencí](#) na straně 11

Možnost Fiery můžete aktivovat a obnovit na stránce Správa možností Fiery. Další informace naleznete v části [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.

Správa licencí

Správa licencí zahrnuje úlohy, jako je aktivace nebo obnovení možností Fiery. Úlohy související s aktivačním kódem licence (LAC) spravuje Fiery licenční server.

Postup při správě licence závisí na tom, zda je Fiery server připojen k Internetu.

- Pokud je Fiery server připojen k Internetu, jsou informace z licenčního serveru Fiery na server Fiery přeneseny automaticky.
- Pokud Fiery server není připojen k Internetu, je třeba informace z licenčního serveru Fiery na Fiery server přenést ručně.

Pokud se vaše organizace připojuje k počítači prostřednictvím proxy serveru, je třeba nakonfigurovat nastavení tohoto proxy serveru.

Konfigurace proxy serveru

Pokud počítač při pokusu o připojení k licenčnímu serveru nemůže najít připojení k Internetu, je možné, že vaše organizace používá pro připojení k Internetu server proxy. Můžete nakonfigurovat nastavení serveru proxy a poté pokračovat v licencování.

- 1 Pokud se zobrazí zpráva, že počítač nemá přístup k internetu, klikněte na možnost **Konfigurovat nastavení sítě**.
- 2 Zadejte požadované hodnoty a klikněte na tlačítko **Použít**.

Otevření stránky Správa možností Fiery

Stránka Správa možností Fiery zobrazuje možnosti Fiery, které jsou aktivovány, a také možnosti, které jsou k dispozici pro aktivaci. Stránku Správa možností Fiery můžete otevřít některým z následujících postupů:

- V Command WorkStation vyberte Středisko zařízení, klikněte na **Obecné**, > **Obecné informace** a klikněte na možnost **Spravovat**.
- WebTools - Na kartě **Domů** klikněte na položku **Správa**.
- V licenčním oznámení balíčku možnosti Fiery klikněte na odkaz **Aktivovat licenci**. Další informace naleznete v části [Licenční oznámení](#) na straně 6.

Stránka Správy možností Fiery se otevře ve výchozím webovém prohlížeči.

Licenční oznámení

K zobrazení oznámení dojde, když se licence nainstalovaných doplňků Fiery blíží k datu vypršení platnosti nebo její platnost již vypršela. Oznámení o blížícím se vypršení platnosti licence se zobrazuje v intervalech během posledních 90, 60, 30, 15 a 10 dní doby platnosti licence. Během posledních 10 dnů a po vypršení platnosti licence se oznámení zobrazuje denně. Oznámení se zobrazí:

- V pravém horním rohu Střediska úloh služby Command WorkStation.
- V serveru Fiery je seznam uveden na kartě Domů služby Command WorkStation.

Poznámka: Licenční notifikace jsou k dispozici pouze pro možnosti Fiery, které jsou instalovány na serverech Fiery se systémovým softwarem Fiery FS400/400 Pro a novějším.

U oznámení jsou k dispozici tyto odkazy:

- **Aktivovat licenci** - Otevře se stránka Správa možností Fiery k aktivaci aktivačního kódu licence (LAC). Výzva k aktivaci licence se zobrazí posledních 90 dní před vypršením platnosti licence.
- **Další informace** - Otevře správu licencí pro nápovědu k možnostem Fiery.
- Ikonou Více (tři vertikální tečky) skryjete vybrané oznámení až do příštího intervalu před vypršením platnosti. Během posledních 10 dnů před vypršením platnosti a po vypršení platnosti licence se však oznámení zobrazuje denně.

Poznámka: Datum vypršení platnosti licence možnosti Fiery si zobrazíte ve Command WorkStation Středisku zařízení, na kartě Domů služby WebTools a na stránce.

Aktivace možnosti Fiery

Při aktivaci možnosti Fiery si nezapomeňte poznamenat následující údaje:

- ID pro Fiery server. Na konfigurační stránce je toto ID uvedeno v části Nastavení BIOS. V produktu Command WorkStation je toto ID uvedeno pod položkou Středisko zařízení v části Konfigurace serveru na kartě Obecné. Klikněte na položku **Rastrování** a vyhledejte ID v části Nastavení BIOS napravo.
- Název možnosti
- Aktivační kód licence (LAC)
Chcete-li zálohovat LAC, viz [Zálohování aktivačních kódů licencí](#) na straně 11.

Možnosti lze aktivovat automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je server Fiery, na kterém možnosti aktivujete, připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.

Automatická aktivace možnosti Fiery

Pokud je počítač připojen k Internetu, můžete možnost Fiery aktivovat automaticky.

- 1 Otevřete stránku Správy možností Fiery (Viz [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.)
- 2 Kliknutím na tlačítko **Aktivovat** a poté na tlačítko **Pokračovat** potvrďte svůj souhlas s podmínkami licenční smlouvy.
- 3 Do pole **Aktivační kód licence** zadejte aktivační kód licence a pak klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
- 4 Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 5 Pokud aktivace vyžaduje restartování, můžete kliknout na tlačítko **Restartovat** a provést restartování okamžitě, nebo na tlačítko **Dokončit**, chcete-li před restartováním aktivovat další možnosti. Pokud aktivace nevyžaduje restartování, klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Aktivace po sobě následujících licenčních aktivačních kódů (LAC)

V možnostech Fiery, které mají dobu platnosti licence 90 dní nebo méně, můžete aktivovat novou (po sobě následující) termínovanou licenci a současně použít aktuální termín licence. Aktuální časová licence je aktivní až do vypršení platnosti, po kterém plynule začne platit následná licence. Tím je zajištěno, že mezi vypršením platnosti aktuální časové licence a začátkem platnosti následné časové licence není žádná mezera.

Následnou termínovanou licenci můžete aktivovat stejným způsobem, jako jste aktivovali aktuální termínovanou licenci. Další informace naleznete v části [Automatická aktivace doplňku Fiery](#) na straně 7.

Doplňkové informace

- Po sobě následující termínované licence lze aktivovat pouze pro možnosti Fiery, které jsou instalovány na serverech Fiery se systémovým softwarem Fiery FS400/400 Pro a novějším.
- Server Fiery musí být připojen k internetu, aby bylo možné aktivovat následnou termínovanou licenci.

- Oznámení o vypršení platnosti licence se zobrazují v intervalech 90, 60, 30, 15, 10 dnů a denně po 10 dnech. Následná termínovaná licence může být aktivována kdykoli po zobrazení oznámení devadesátého (90.) zbývajících dne
- Po aktivaci následné termínované licence můžete využít celou dobu platnosti stávající licence. Doba platnosti následné časové licence začne běžet až po vypršení platnosti stávající časové licence.
- Pokud je zkušební licence právě aktivní, můžete současně aktivovat po sobě jdoucí časovou licenci, ale doba platnosti po sobě jdoucí časové licence začne běžet až po vypršení platnosti zkušební licence.
- Pokud není po sobě jdoucí časová licence aktivována před vypršením platnosti aktuální časové licence, nebude tento doplněk Fiery po vypršení platnosti k dispozici a bude nutné získat novou licenci.

Automatická aktivace dočasné licence

Je-li licenční server Fiery nedostupný, můžete při první instalaci možnosti Fiery pokračovat v aktivaci možnosti Fiery pomocí dočasné licence. Dočasnou licenci můžete aktivovat na stránce Spravovat možnosti Fiery.

1 Otevřete stránku Správa možností Fiery jedním z následujících postupů:

- V Command WorkStation vyberte Středisko zařízení, klikněte na **Obecné**, > **Obecné informace** a klikněte na možnost **Spravovat**.
- Na kartě WebTools na kartě **Domů** klikněte na **Spravovat**.

Pokud nelze aktivační kód licence aktivovat na stránce Správa možností Fiery, zobrazí se zpráva, že licenční server je nedostupný a může být aktivována dočasná licence.

2 Klikněte na tlačítko **Aktivovat dočasnou licenci**.

3 Klikněte na tlačítko **Restartovat**.

Datum vypršení platnosti dočasné licence můžete zobrazit v Centru zařízení, na kartě Domů v nástrojích Command WorkStation WebTools, a na stránce Možnost správy produktu Fiery.

Doplňkové informace

- Možnost dočasné licence je k dispozici pouze pro možnosti Fiery, které jsou instalovány na serverech Fiery se systémovým softwarem Fiery FS400/400 Pro a novějším.
- K aktivaci dočasné licence je nutné, aby byl server Fiery připojen k Internetu.
- Dočasnou licenci můžete aktivovat pouze:
 - Pokud je licenční server Fiery nedostupný.
 - Při první instalaci možnosti Fiery.
- Pokud přeinstalujete systémový software Fiery, nemůžete aktivovat dočasnou licenci.
- Dočasná licence platí pouze 35 dní. Během této doby můžete aktivovat váš aktivační kód licence LAC.

Ruční aktivace součásti Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je pro aktivaci licence nutné data mezi počítačem a webovou stránkou Fiery licensing přenést ručně.

Při první ruční aktivaci licence server Fiery interpretuje aktivace jako žádost o obnovení dříve aktivovaných licencí. Poté, co projdete procesem obnovení licence, zopakujete proces aktivace licence s několika drobnými rozdíly v krocích. Podívejte se na dvě části následujícího postupu.

Vytvoření souboru požadavku na obnovení licence

- 1 Otevřete stránku Správy možností Fiery (Viz [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.)
- 2 Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 3 Do pole **Aktivační kód licence** zadejte aktivační kód licence (LAC) a pak klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 4 Kliknutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 5 Klikněte na položku **Vytvořit soubor požadavku** a vytvořený soubor uložte.
Název uloženého souboru bude podobný request-Obnovit-xxxxxxxxx.dat.
- 6 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 7 Otevřete prohlížeč a přejděte na <https://licensing.fiery.com/>.
- 8 Klikněte na tlačítko **Zvolit soubor**, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko **Odeslat soubor požadavku**.
- 9 Klikněte na položku **Stáhnout soubor licence** a uložte daný licenční soubor.
Název uloženého souboru bude podobný request-Obnovit-xxxxxxxxx.dat.
- 10 Zkopírujte licenční soubor do počítače, kde jste poprvé zadali aktivační kód licence.
- 11 Vraťte se do okna **Generovat licenci** a klikněte na tlačítko **Ano**.
- 12 Klikněte na tlačítko **Zvolit soubor**, vyberte a otevřete soubor licence a pak klikněte na tlačítko **Obnovit**.
- 13 Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Vytvoření souboru požadavku na aktivování licence

- 14 Otevřete stránku **Správy možností Fiery**.
- 15 Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 16 Do pole **Aktivační kód licence** zadejte kód LAC a pak klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 17 Kliknutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 18 Klikněte na položku **Vytvořit soubor požadavku** a vytvořený soubor uložte.
Název uloženého souboru bude podobný request-Aktivace-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat.
- 19 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 20 Otevřete prohlížeč a přejděte na <https://licensing.fiery.com/>.

- 21 Klikněte na tlačítko **Zvolit soubor**, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko **Odeslat soubor požadavku**.
- 22 Klikněte na položku **Pokračovat** a uložte daný licenční soubor.
Název uloženého souboru bude podobný Licence-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat.
- 23 Zkopírujte licenční soubor do počítače, kde jste poprvé zadali aktivační kód licence.
- 24 Vraťte se do okna **Generovat licenci** a klikněte na tlačítko **Ano**.
- 25 Klikněte na tlačítko **Zvolit soubor**, vyberte a otevřete soubor licence a potom klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
- 26 Pokud aktivace vyžaduje restartování, můžete kliknout na tlačítko **Restartovat** a provést restartování okamžitě, nebo na tlačítko **Dokončit**, chcete-li před restartováním aktivovat další možnosti. Pokud aktivace nevyžaduje restartování, klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Obnovení aktivované možnosti Fiery


Pokud dříve aktivované možnosti nejsou k dispozici a počítač je nemůže obnovit kontaktováním licenčního serveru, můžete k obnovení možnosti využít stránku Správa možností Fiery.

Poznámka: Možnosti Fiery můžete obnovit pouze na serverech Fiery se softwarem systému Fiery FS400/FS400 Pro a novějším.

Doplňky lze obnovit automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je počítač připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.


Automatické obnovení možností Fiery

Pokud je počítač připojen k Internetu, můžete automaticky obnovit dříve aktivované možnosti Fiery.

- 1 Otevřete stránku Správy možností Fiery (Viz [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.)
- 2 V pravém horním rohu klikněte na ikonu  **Rozšířená nastavení** a pak klikněte na možnost **Obnovit**.
Možnost Fiery se obnoví.
- 3 Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Ruční obnovení možností Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je nutné data mezi počítačem a webovou stránkou Fiery licensing přenést ručně. Vytvořte soubor požadavku, odešlete jej na licenční web Fiery s cílem získat licenční soubor a pak pomocí tohoto licenčního souboru obnovte dané možnosti.

- 1 Otevřete stránku Správy možností Fiery (Viz [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.)
- 2 V pravém horním rohu klikněte na ikonu  **Rozšířená nastavení** a pak klikněte na možnost **Obnovit**.
- 3 Kliknutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v procesu ruční aktivace.

- 4 Klikněte na položku **Vytvořit soubor požadavku** a vytvořený soubor uložte.
- 5 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 6 Spusťte prohlížeč a přejděte na web licensing.fiery.com.
- 7 Klikněte na tlačítko **Zvolit soubor**, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko **Odeslat soubor požadavku**.
Je vytvořen licenční soubor.
- 8 Klikněte na položku **Stáhnout soubor licence** a uložte daný soubor.
- 9 Zkopírujte tento soubor do počítače, v němž provádíte obnovení možností.
- 10 Vraťte se do okna **Generovat licenci** a klikněte na tlačítko **Ano**.
- 11 Klikněte na tlačítko **Procházet**, vyberte a otevřete soubor licence a klikněte na tlačítko **Obnovit**.

Zálohování aktivačních kódů licencí

Své aktivační kódy licence můžete zálohovat do cloudu Fiery IQ.

Poznámka: Funkce záložního aktivačního kódu licence je k dispozici pouze u Fiery Command WorkStation verze 7.1 a novější.


- 1 Kliknutím na ikonu cloudu otevřete okno **Fiery IQ správce cloudových služeb**.
- 2 V části **Zálohování licenčních aktivačních kódů** klikněte na přepínací tlačítko pro spuštění zálohování. Vaše licenční aktivační kódy se zálohují do cloudu Fiery IQ.
- 3 Chcete-li zobrazit aktivační kódy licence, klikněte na možnost **Zobrazit kódy**.

Řešení potíží s možnostmi Fiery

Pokud při správě možností Fiery dojde k potížím, můžete tyto potíže vyřešit.

Aktivace způsobí zobrazení chybové zprávy

Chybové zprávy poskytují podrobné informace o chybách a navrhovaných krocích, které mají být provedeny.

- 1 Další informace o chybě naleznete v tématu [Chybová hlášení](#) na straně 12. Pokud zpráva uvádí pokyn ke kontaktování technické podpory, musíte nejprve vygenerovat soubor protokolu diagnostiky.
- 2 Chcete-li vygenerovat soubor protokolu diagnostiky, otevřete stránku Správy možností Fiery. (Viz [Otevření stránky Správa možností Fiery](#) na straně 6.)
- 3 V pravém horním rohu klikněte na ikonu  **Rozšířená nastavení** a pak kliknutím na možnost **Protokol diagnostiky** vygenerujete soubor protokolu diagnostiky.

4 Pokud se obrátíte na technickou podporu, poskytněte následující informace:

- ID pro Fiery server. Další informace naleznete v části [Aktivace možnosti Fiery](#) na straně 7.
- Název možnosti, kterou se pokoušíte aktivovat
- Aktivační kód licence (LAC)
- Protokol diagnostiky

Nesprávné nastavení systémových hodin

Pokud je nastavení data a času na systémových hodinách nesprávné, počítač se nemusí připojit k licenčnímu serveru Fiery. Pokud k tomu dojde, resetujte hodiny počítače.

Chybová hlášení

Chybové zprávy poskytují podrobné informace o chybách a navrhovaných akcích, které mají být provedeny. Chybové zprávy se zobrazují v softwaru aktivace licencí a na licenčním webu Fiery.

Další informace nebo podporu mohou registrovaní uživatelé získat v diskusi prostřednictvím služby [Fiery Communities](#).

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
Ze softwaru aktivace licencí:		
OFA0020	Kód LAC není ve správném formátu. Zkuste kód LAC zadat znovu. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.	Aktivační kód licence (LAC) není ve správném formátu. Zkuste kód LAC zadat znovu. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.
OFA0010	Licenční soubor, který jste vybrali, je neplatný. Vyberte jiný soubor a zkuste to znovu.	Během ruční aktivace jste obdrželi licenční soubor z licenčního webu Fiery. Ověřte, zda jste pro odeslání vybrali správný licenční soubor. Pokud k chybě dochází i nadále, můžete obnovit možnosti Fiery a pokusit se znovu provést aktivaci.
OFA0090	Interní chyba. obraťte se na technickou podporu Fiery.	Došlo k potížím s licenčním souborem. Zkuste zopakovat proces aktivace od začátku. Pokud k chybě dojde znovu, obnovte možnosti Fiery a pokuste se znovu provést aktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
OFA0060	Chyba <číslo> Konfigurace proxy serveru je nesprávná nebo je proxy server nedostupný.	Nelze navázat připojení k Internetu. Ověřte, zda je nastavení proxy serveru správné, a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte správce sítě.

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
OFA0030	Nelze navázat připojení k Internetu.	Nelze navázat připojení k Internetu. Ověřte, zda je nastavení proxy serveru správné, a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte správce sítě.
OFA0080	Chyba <číslo> Vypršela platnost relace licence. Znovu spusťte relaci licence.	Software aktivace licencí byl použit v jiném okně prohlížeče, které je novější než toto okno. Chcete-li pokračovat, zavřete toto okno a otevřete nové.
OFA00105	Chyba <číslo> Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen a software systému Fiery je třeba znovu nainstalovat.	Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen a software systému Fiery je třeba znovu nainstalovat. Kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
OFA0070	Chyba <číslo> Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen. Znovu nainstalujte modul Command WorkStation a akci zopakujte.	Znovu nainstalujte Command WorkStation a zkuste to znovu. V systému Windows přejděte k příkazu Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy a spusťte uživatelský software Fiery v režimu údržby. Vyberte možnost Opravit a pak vyberte aplikaci Command WorkStation. V systému Mac OS použijte program Fiery Software Uninstaller k odinstalaci aplikace Command WorkStation a pak aplikaci Command WorkStation znovu nainstalujte.
OFA0050	Požadovanou možnost bohužel nemůžeme deaktivovat. Další informace vám poskytne tým podpory.	Zkuste obnovit možnosti Fiery a pak znovu provést deaktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu.
OFA0040	Požadovanou možnost bohužel nemůžeme znovu aktivovat. Další informace vám poskytne tým podpory.	Zkuste obnovit možnosti Fiery a pak znovu provést aktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu.
OFA00115	Žádnou z možností nebylo možné obnovit.	Pro tento počítač nebyly nalezeny žádné dříve aktivované licence. Pokud máte k dispozici licence, které byly dříve aktivovány, kontaktujte technickou podporu.
Ze serveru Fiery licencí:		
EBIS0004	Kód LAC nebyl rozpoznán. Zkontrolujte, zda jste kód LAC zadali správně. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.	Kód LAC nebyl rozpoznán. Zkontrolujte, zda jste kód LAC zadali správně. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.
EBIS0007	Tato možnost je již aktivovaná.	Ověřte, zda používáte správný kód LAC pro možnost, kterou chcete aktivovat.

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
EBIS0016	Tato licence již byla aktivována na jiném počítači.	Tato licence již byla aktivována na jiném počítači. Můžete tuto licenci v příslušném počítači deaktivovat a pak ji aktivovat v tomto počítači.
EBIS0018	Nejprve musíte vybrat soubor požadavku pro nahrání.	Odeslali jste chybný soubor požadavku nebo je soubor požadavku poškozen. Zkuste odeslat jiný soubor požadavku. Pokud k chybě dojde znovu, zkuste znovu vytvořit soubor požadavku.
EBIS0025	Nelze aktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Došlo k chybě na licenčním serveru Fiery. Kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě, kód LAC a sériové číslo serveru Fiery Server.
EBIS0002	Licenční služba Fiery není k dispozici. Zkuste to znovu později.	Licenční služba Fiery není k dispozici. Zkuste to znovu později.
EBIS0006	Licenční aktivační kód (LAC) nelze aktivovat. Zkontrolujte, zda funkce aktivované tímto kódem LAC odpovídají vašemu produktu.	Ověřte, zda funkce aktivované tímto kódem LAC jsou správné pro daný model serveru Fiery.
EBIS0011	Váš systém nepodporuje některé funkce zahrnuté v této možnosti. Chcete pokračovat?	Kód LAC aktivuje více funkcí a některé z těchto funkcí nejsou podporovány, jak je uvedeno v seznamu. Získejte nový kód LAC, který poskytuje pouze funkce, které jsou podporovány. Pokud budete pokračovat, nebudete moci využívat žádné nepodporované funkce a nebudete moci tento kód LAC použít znovu.
EBIS0008	Některé funkce této možnosti jsou již aktivované. Chcete pokračovat?	Kód LAC aktivuje více funkcí a některé z těchto funkcí jsou již aktivovány, jak je uvedeno v seznamu. Získejte nový kód LAC, který poskytuje pouze funkce, které dosud nejsou aktivovány. Pokud budete pokračovat, zaplatíte za stejné funkce dvakrát.
EBIS0026	Nelze deaktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Zkuste obnovit možnosti Fiery a pak znovu provést deaktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
EBIS0024	Nelze znovu aktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Zkuste obnovit možnosti Fiery a pak znovu provést aktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
EBIS0027	Na tomto počítači dosud nebyly aktivovány žádné licence, nelze je tedy obnovit.	Na tomto počítači dosud nebyly aktivovány žádné licence, nelze je tedy obnovit.