



客户发布说明

Fiery Color Profiler Suite, v5.4.1

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

注释： 本文中“Color Profiler Suite”一词是指 Fiery Color Profiler Suite。

如果您有早期版本的 Color Profiler Suite，并且您的软件维护与支持协议（SMSA）保持最新，则 Fiery Software Manager 将通知您有关此新版本的信息，以便您进行升级。如果您的 SMSA 已过期，则不会通知您，但您可以运行 Fiery Software Manager（通过在主窗口中选择 **帮助** > **检查更新**）续订 SMSA 然后升级。

如果用户拥有 Fiery XF 服务器 7.0 和更高版本、Color Profiler Option 和激活的 SMSA，则 Fiery XF 或 Fiery proServer 用户有资格进行 Color Profiler Suite 更新或升级。可在 Fiery Software Manager 中或 Fiery Command WorkStation 的应用程序和资源屏幕中查看可用的更新。用户可以在 Fiery XF 的许可证管理器中检查 Fiery XF SMSA 状态。

本版本的新功能

此版 Fiery Color Profiler Suite 具备新功能。

64 位应用： Fiery Color Profiler Suite v5.4.1 (CPS)，用于 Mac OS 和 Windows 平台之间的原 64 位应用。32 位操作系统不支持 CPS v5.4.1。如果已在 Windows 7 32 位等 32 位操作系统上运行 Fiery Software Manager，则不会显示 CPS v5.4.1 软件包的更新通知。如果您尝试在 32 位操作系统上安装 Fiery Software Manager，您将发现兼容性错误，且安装将被取消。有关支持操作系统的列表，请参阅 [系统要求](#)（第 2 页）。

注释： 此版本 Fiery Color Profiler Suite 需要 v5.4，这需要新的许可证和有效的软件维护与支持协议（SMSA）。如果您当前运行版本 5.x 或 4.x，并且您的 SMSA 是最新版本，则 Fiery Color Profiler Suite 将从 EFI 许可服务器自动下载最新的许可证。若要续订 Fiery Color Profiler Suite SMSA，请联系 Fiery 经销商并提供 SMSA 更新部件编号 10000006105。Fiery Color Profiler Suite 4.x 的所有者还可以从 Fiery 经销商处通过零件号 3000013448（数字交付）或 3000013280（实物交付），购买从版本 4.x 到 5.x 最新版本的升级，包括一年期 SMSA。

注释： 对于 Fiery Command WorkStation 中的 Fiery Color Profiler Suite 启动点，推荐 Fiery Command WorkStation 6.3 以及更新版本（支持 Fiery Command WorkStation 6.5 或更新版本）。出自 Fiery Command WorkStation 先前版本的启动点无法启动 Fiery Color Profiler Suite 5.4.1 模块。

- Fiery Color Profiler Suite 可以根据最新的 DIN/ISO 12647-8:2021 对楔形图和图表进行验证。

将现有的 Fiery Color Profiler Suite 验证预设更新为 FOGRA51 - PS0 涂层 v3 + 验证打印 (ISO 12647-8:2021)、GRACoL2013 - CRPC6+ 验证打印 (ISO 12647-8:2021) 和 GRACoL2013 - CRPC6+ 合同样张 (ISO 12647-7:2016)。

- 现在，凭借视觉响应工具、逻辑功能分组、更少的标签、更少的滚动和完整的鼠标悬停功能指南，Fiery® Edge™ 用户界面对用户更友好，响应和导航更快。



- Fiery Verify 支持针对 G7 Targeted、G7 Targeted SCCA、G7 Colorspace 校样、G7 Colorspace 校样 SCCA、G7 Colorspace 印刷机和 G7 Colorspace 印刷机 SCCA 的新验证预设。
- 支持 Fiery Color Profiler Suite 许可的 Canon 内联分光光度计。
- 长边方向图表读取更高效，测量的行数更少，设计使用最大标尺长度或纸张宽度，从而提高了纸张使用率和创建特性档的速度。
- 支持 CMYK 和 CMYK+ 打印机上提供的全新 PrintWide2020. icc 宽色域参考特性档。
- 支持两个可选的色块大小（中和大），以提高支持的分光光度计的测量稳定性和准确性。
- 在 Fiery Verify 正式楔形版面中可用于受支持的测量仪器时，支持测量 IDEAlliance 的正式版面的 G7 Verifier、P2P51 和 P2P25Xa 图表，用于验证工作流程。
- Fiery® Edge™ 分析引擎现在可以创建 ICC 版本 4 特性档，替代版本 2 特性档。
- 对 Fiery Color Profiler Suite v5.4 的多个问题进行了修复。

系统要求

要运行 Fiery Color Profiler Suite，您的 Windows 或 Mac 计算机必须满足以下最低要求。

注释：Fiery Color Profiler Suite v5.4.1 仅支持 x64 位操作系统。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11（仅 64 位） • Windows 10（仅 64 位） • Windows Server 2022（仅 64 位）
macOS	<ul style="list-style-type: none"> • macOS 12 • macOS 11 • macOS Catalina 10.15 • macOS Mojave 10.14
配置	<ul style="list-style-type: none"> • 建议配备 4 GB（最小）和 8 GB 或更多内存 • 应用程序需要 3 GB 的可用硬盘空间 • CPU 最低要求： <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5 或更高版本处理器 • AMD Ryzen™ 5 或更高版本处理器 • 支持 16 位颜色和以下建议分辨率的显示器： <ul style="list-style-type: none"> • 最低分辨率： <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800

	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率： <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • Fiery Verify 模块需要使用 1280x1024 的显示器分辨率 • 推荐使用声卡 • 适用于 EFI 分光光度计的 1 个 USB 2.0 端口（带电源）。其他测量仪器需要额外的端口。 <p>注释： 如果将 EFI 分光光度计连接到大多数键盘上的 USB 端口或不带电源的 USB 集线器，其不会工作。EFI 分光光度计和连接电缆设有 Fiery Color Profiler Suite。</p>
打印机	任何 RGB、CMYK 或 CMYK+X 彩色打印机

在 5.4.1 中修复的问题

测量 Fiery Verify 中的 Dynamic Wedge

在 Fiery XF 工作流程中定义时，您可以使用 i1Pro3 和 32 个色块测量 Dynamic Wedge，以便在 Fiery Verify 中进行自动验证。

使用 M1 测量模式验证测量值

当您使用外部分光光度计（如 ES-2000 或 X-Rite i110）时，选择 Fiery Verify 时将使用测量模式 M1。

5.4.1 中的已知问题

(macOS 11) Fiery Profile Inspector 特性档绘制网格对齐

在 Fiery Profile Inspector 中，高分辨率显示器的检查器特性档绘制网格为左下角对齐。

测量 G7 P2P25Xa 色块集可能会造成扫描错误

在 Fiery Verify 中，如果在官方色块版面中测量最后一个色块之外的 G7 P2P25Xa 色带，将显示不完整的色带扫描错误。

色块版面预览中的颜色与已打印的 ICC 图表不匹配

在 Fiery Printer Profiler 中，FieryMeasure 窗口中预览的颜色与实际打印的 ICC 图表不同。

缩放显示器分辨率

如果在 Windows 系统上缩放显示器分辨率，Fiery Color Profiler Suite 将显示错误。

显示器特性档未保存到 macOS 11 上的可访问文件夹

Fiery Monitor Profiler 不会将显示器特性档保存到可访问的 macOS 11 系统文件夹。作为解决方法，您需要将显示器特性档保存到文档文件夹，然后将显示器特性档复制到 HDD/库/ColorSync/特性档/显示文件夹中，以便将其显示在 macOS 11 显示预置中。

包含特殊字符的作业名称

包含特殊字符的作业名称无法在 Fiery Verify 中读取。

与 Apple MacBook Pro 连接的 MYIRO-1 和 MYIRO-9 测量仪器

当 Konica Minolta MYIRO-1 和 MYIRO-9 测量仪器连接到 macOS 11 系统的 Apple MacBook Pro (13 英寸, M1, 2020 年) 的 USB 接口 (C 型接口) 时，无法检测到它们。

使用 ES-6000 制作特性档

如果 Fiery Color Profiler Suite 安装在 Fiery server 上，则不能使用联网的 ES-6000 制作特性档。

Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor 和 Fiery Profile Inspector 不提供 ES-3000

ES-3000 测量仪器不适用于 Fiery Color Profiler Suite 中的 Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor 和 Fiery Profile Inspector 模块的选择。在模拟模式下使用 ES-3000 时，需要在模块中选择 ES-2000 作为测量仪器，因为没有 ES-3000 条目。

使用 Techkon SpectroDens 测量色块

使用 Techkon SpectroDens 测量仪器测量色块布局图时，如果在两个方向上测量，则会反映相反方向的测量。建议仅从左到右测量图表色块。

KM MYIRO-1 Large 色块设定

KM MYIRO-1 Large 色块设定在预览窗格中反映出来需要时间。

测量 Fiery XF 工作流程中的 Barberi 光谱垫或 LFP

无法使用以太网或 WiFi 连接模式测量 Barberi Spectro 衬垫或 LFP qb 验证带，因为在 Fiery Verify 中没有规定来指定在 Fiery XF 工作流程中验证带的 UI 中的连接设定。

测试打印页脚信息

无论 Fiery Device Linker 使用哪种客户端操作系统语言，测试打印页脚信息均以英文显示。

使用 X-Rite i1Pro3 Plus 测量色块

当您使用 X-Rite i1Pro3 Plus 读取 FieryMeasure 中的测量值，并且计算机进入睡眠模式时，您将无法继续测量。建议您在测量色块之前禁用台式计算机系统上的睡眠模式。

Color Profiler Suite 主窗口

导航按钮被隐藏

如果您在 Windows 10 计算机上更改文本、应用程序和其他项目的缩放比例时，您可能会发现 Color Profiler Suite 窗口中的导航按钮被隐藏。

测量仪器

(macOS) Color Profiler Suite 在许可仪器下保持演示模式

如果您在 Mac 计算机上以连接获得许可的测量仪器的完全许可模式开始 Color Profiler Suite，连接其他未获许可的测量仪器，然后断开获得许可的测量仪器，Color Profiler Suite 进入演示模式。如果您接着重新连接获得许可的测量仪器，Color Profiler Suite 保持演示模式。您必须重新启动 Color Profiler Suite 以返回到完全许可模式。

Fiery Printer Profiler

校准管理器显示 G7 基于密度的校准目标

安装并许可 Fiery Color Profiler Suite 后，Calibrator 将提供创建 G7 校准的选项。通过 G7 校准，传递曲线会被应用在 Fiery 服务器校准目标上以达到 G7 灰平衡。校准管理器显示原始校准目标，而不是应用 G7 NPDC 更正曲线后的校准目标。

在 iGen5 上创建的扩展 Gamut Profiles 生产手工制品

当您在 iGen5 上创建 CMYK+0、CMYK+G 或 CMYK+B 颜色空间特性档并观察图像中不合意的手工痕迹时，尝试在 PDF 工作流程中创建一个新的特性档以便使用最新的 Fiery Edge 创建引擎。

Fiery 服务器连接

如果在 Fiery Printer Profiler 在打印或保存时 Fiery 服务器的连接中断，可能会出现意外的结果。

创建新的校准集和特性档后创建虚拟打印机

创建新的校准集和特性档后，当您创建虚拟打印机时，特性档名称不能包含双字节字符。

Fiery Verify

不支持 UTF8 字符

如果文件名包含 UTF8 字符，Fiery Verify 无法打开特性档。

其他信息

使用 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 测量

在 Fiery Verify 中，当您使用 EFI ES-1000、EFI ES-2000、Konica Minolta FD-5BT 或 EFI ES-3000（选择不用标尺测量选项）测量色块版面图时，必须从左向右测量 IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 或 Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 承印材料楔入。如果您从右向左测量承印材料楔入，将显示一条红色警告消息，同时显示缺失的绿色复选标记，以通知您测量操作不正确。如果您选择忽略警告和缺失的绿色复选标记，则测量值将以相反方向记录。