



# 客戶版本資訊

## Fiery Color Profiler Suite, v5.2

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

**附註：**在此文件中，Color Profiler Suite 一詞指的是 Fiery Color Profiler Suite。

若您有先前版本的 Color Profiler Suite，並且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 是最新的，Fiery Software Manager 會就此新版本通知您，並允許您升級。如果您的 SMSA 已過期，則不會收到通知，但您可以執行 Fiery Software Manager (選擇 說明 > 檢查更新，請於主視窗進行) 續訂 SMSA，然後升級。

如果 Fiery XF 使用者擁有 Fiery XF Server 7 版，並具有 Profiler 選項的有效 SMSA，即符合資格，可將 Color Profiler Suite 更新或升級。可用更新可在 Fiery Software Manager 中，或在 Fiery Command WorkStation 的「應用程式和資源」畫面中查看。使用者可以在 Fiery Software Manager，還有在 Fiery XF 的「授權管理員」中，查看 Fiery XF SMSA 狀態。

### 此版本的新功能

此版本的 Fiery Color Profiler Suite 推出多項全新功能。

**64 位元應用程式：**Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) 是一原生 64 位元應用程式的 Mac OS 和 Windows 平台。CPS v5.2 不支援 32 位元作業系統。如果 Fiery Software Manager 已在 32 位元作業系統 (如 Windows 7 32 位元系統) 上執行，則不會為 CPS v5.2 套件顯示更新通知。如果您嘗試在 32 位元作業系統上安裝 Fiery Software Manager，就會出現相容性錯誤，且該安裝將會取消。如需支援作業系統清單，請參閱[系統需求](#) (第 2 頁)。

**附註：**此版本的 Fiery Color Profiler Suite 需要新授權。若您目前執行的版本為 5.x 或 4.x，且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 依然有效，則 Fiery Color Profiler Suite 會自動從 EFI 授權伺服器下載最新授權。若要續約 Fiery Color Profiler Suite SMSA，請聯絡您的 Fiery 經銷商並提供 SMSA 續約零件編號 10000006105。

**附註：**對於 Fiery Command WorkStation 中的 Fiery Color Profiler Suite 啟動點，稍後需要 Fiery Command WorkStation 6.3。先前 Fiery Command WorkStation 版本中的啟動點無法啟動 Fiery Color Profiler Suite 5.2 模組。

- Fiery® Edge™ 是 EFI 為 Fiery Driven™ 印表機推出的新一代色彩設定檔建立技術。Fiery Edge 技術在許多關鍵領域提供隨即可用的色彩與品質增強功能，此外還提供更多使用者控制項，以充分運用印表機的各項功能。其已在某些新 Fiery servers 提供。如需查看 Fiery Edge 相容性，請造訪 [efi.com](https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/) 上的特定 Fiery 數位化前端 (<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/>) 頁面。
- 已為 KM IQ-501 量測儀器新增新的驗證預設值，並修正先前使驗證較難以進行的驗證預設值。
- Fiery Intensify 現在支援選擇參考設定檔，來控制 Fiery Intensify 上色方式。
- 已更新色卡產生器以支援各行之間的間隙，提供更佳的量測結果。EFI VUTEk FabriVu<sup>i</sup> 印表機 (配備內嵌壓延機) 預設會啟用此功能，並可由使用者進行設定。



- 支援 X-Rite i1Pro 3 Plus 量測儀器 (8 公釐光圈)。
- 關於 Fiery Color Profiler Suite v5.1.1 的各種問題已修復。

## 系統需求

若要執行 Color Profiler Suite，您的 Windows 或 Mac OS X 電腦必須符合以下最低需求。

**附註：**Color Profiler Suite v5.2 僅支援 x64 位元作業系統。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 SP1</li> <li>• Windows 8.1</li> <li>• Windows 10</li> </ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS v10.11</li> <li>• macOS Sierra 10.12</li> <li>• macOS High Sierra 10.13</li> <li>• macOS Mojave 10.14</li> </ul>
組態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3GB RAM</li> <li>• 3GB 硬碟空間可供應用程式使用</li> <li>• 最低解析度 1024x768 支援 16 位元色彩的顯示器 (1280x1024 適用於 Fiery Verify)</li> <li>• 建議使用音效卡</li> <li>• 1 個 USB 2.0 連接埠 (已供電)，供 EFI 光譜儀使用。其他量測儀器需要的額外連接埠。</li> </ul> <p><b>附註：</b>如果連接至大多數鍵盤上的 USB 連接埠或未供電的 USB 集線器上，EFI 光譜儀無法作用。EFI 光譜儀和連接的纜線隨附 Color Profiler Suite。</p>
印表機	任何 CMYK 或 RGB 彩色印表機

## 5.2 修復的問題

### 建立新的 Fiery Device Linker 設定檔

當您建立新的 Fiery Device Linker 設定檔，並將 FieryMeasure 中的列印設定設為列印色標配置時，會啟用 Fiery Device Linker 視窗中的「下一步」按鈕，但按下時會顯示錯誤訊息。

### 未顯示更新的容差集值

在 Fiery Verify 中編輯和儲存容差值時，現在可於 Fiery Verify 視窗中顯示新的值。

## 設定檔選取器無法從 Fiery server 載入設定檔

在 Device Linker 中，如果新增的伺服器使用 IP 位址 127.0.0.1，設定檔選取器無法從 Fiery server 載入設定檔。

## 特別色在 KDC 印表機會上色為黑色

使用在 Color Profiler Suite v5.1.1 為 KDC 印表機建立的設定檔時，Pantone 特別色會上色為黑色，例如 100% 黑色與 CMYK 100% 黑色看起來一樣。Pantone 色彩可以正確上色，CMYK 黑色看起來更飽滿豐富。

## Fiery Express Profiler 列印錯誤的設定檔色標配置

Fiery Express Profiler 會為 46 個隨機列印錯誤的設定檔色標配置。現在可以列印正確的色標配置。

## 列印在較小的紙張尺寸時，Fiery Verify 工作遭到裁剪

如果在工作屬性視窗中選取較小的紙張尺寸，卻在 Fiery Measure 視窗中選取較大的色卡大小，Fiery Verify 工作就會遭到裁剪。

## Fiery Profile Inspector 不會顯示設定檔色域圖預覽

Fiery Profile Inspector 現在會和設定檔色域圖預覽一起啟動。

## Fogra 51 和 GRACoL 的 Fiery Verify 預設值

Fiery Verify 結合 Konica Minolta 印表機搭配安裝 IQ-501 裝置，現在可順利使用 Fogra 51 或 GRACoL 的驗證預設值列印。

## 不支援適用於 Vutek 5r+ 的 Q 分析器

現在可以從適用於 Vutek 5r+ 的 Fiery Printer Profiler 使用 Q 分析器。

## 在 Fiery Printer Profiler 中使用 .it8 檔案建立印表機設定檔

使用「將量測值轉換成設定檔」工作流程時，Windows 和 Mac OS 系統上的 Fiery Printer Profiler 會變得沒有回應。當您使用 .it8 檔案建立印表機設定檔並，然後再次變更設定時，套用設定視窗會變得沒有回應，例如按一下按鈕，卻沒有回應。

## 5.2 的已知問題

### CMYK (噴墨) 預設值遺失

如 RISO 與 KDC 等特定印表機的 Fiery Printer Profiler 套用設定視窗中遺失 CMYK (噴墨) 預設值。

## JPEG 預覽中顯示黑色邊界

Epson ILS Fiery Printer Profiler 工作的色標頁 JPEG 預覽會顯示黑色邊界。

## 測試列印頁尾資訊

無論 Fiery Device Linker 中使用哪種用戶端作業系統語言，測試列印頁尾資訊均以英文顯示。

## 先前最佳化的裝置連結設定檔值遺失

在 Fiery Device Linker 中，當您選擇進行反覆測量，透過其他量測值將設定檔最佳化時，在先前最佳化的裝置連結設定檔工作流程的結果視窗中，不會顯示 delta E 與 Delta E 最大值。

## 在 Fiery Printer Profiler 中建立新的底材設定檔

在 Fiery Printer Profiler 中，即使已使用 A3 紙張完成校正，當您建立新的底材設定檔時，工作屬性視窗中的紙張尺寸仍會變更為 8.5x11。當您使用「工作屬性」建立校正與設定檔時，預設值會設定為 A3。

## Fiery Verify 和雙顯示器

即使應用程式移至次要顯示器，並於該處關閉，Fiery Verify 總是會在主要顯示器上啟動。

## 在 Windows 7/Server 2008 R2 系統上安裝 X-Rite i1Pro 3 Plus 驅動程式

在 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2 系統上安裝 Color Profiler Suite 時，X-Rite i1Pro 3 Plus 驅動程式安裝會顯示快顯視窗。Color Profiler Suite 安裝程式中已經移除 i1Pro 3 Plus 驅動程式。若要手動安裝 i1Pro 3 Plus 驅動程式，請前往 <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> 下載，開啟可執行檔，然後按照螢幕上的指示操作。

## 在 Windows 上搭配使用 KM FD-9 與選用的紙張進紙器

若要將 KM FD-9 與選用的紙張進紙器搭配使用，建議只在 Windows 64 位元作業系統上安裝 Konica Minolta 終端機應用程式。

## 如果 Windows 系統錯過重要更新，Fiery Color Profiler Suite 會無法啟動

如果觀察到與 Windows 作業系統未更新、重要 Windows 更新未全部安裝相關的錯誤，您可能無法使用 Fiery Color Profiler Suite 5.2 應用程式。若要順利使用 Fiery Color Profiler Suite，請更新 Windows 作業系統。

## Fiery Color Profiler Suitev5.2 和 Fiery Command WorkStationv6.2

Fiery Color Profiler Suitev5.2 (CPS) 與 Fiery Command WorkStation Package v6.2 (CWS) 和以下版本不相容。我們建議更新 Fiery Command WorkStationPackage v6.3。

**附註：**如果您在 Mac OS 電腦上執行 CPS v5.2 以及 CWS v6.2，您可能會遇到 CWS v6.2 中的關鍵警告訊息。

## Fiery Color Profiler Suite v5.2 建立校正或 G7 校正

當 Fiery Color Profiler Suite v5.2 (CPS) 建立新的校正時，會被連結至臨時輸出設定檔，以便其可以在列印 G7 或設定檔色標時被自動選取。臨時設定檔是目前在 Fiery Command WorkStation 裝置中心 > 色彩中設定的伺服器預設值輸出設定檔的複本。如果伺服器預設輸出設定檔已在裝置中心透過「編輯」功能編輯（曲線調整套用），當透過臨時設定檔使用新校正集以執行 G7 校正或建立設定檔時，會套用曲線編輯。如果這些曲線已新增至伺服器的設定檔中，將伺服器的預設設定檔設定為未套用過編輯的設定檔是至關重要的。將原廠預設輸出設定檔選為伺服器預設值是一種避免發生此問題的妥善方式。

## 當連接或中斷相同用戶端上的多個裝置時，出現喜好設定錯誤

如果您遇到 Mac OS 與找不到喜好設定路徑相關的喜好設定錯誤，請按一下確定以繼續。

## EFI ES-2000 測量 G7 圖

當您使用 EFI ES-2000 測量 G7 圖表時，您需要切換到 51 隨機或 51 個隨機 2-up G7 圖表版面配置。在這種情況下測療 G7 圖表時，您可能會收到「確認您是否正確控制條」的錯誤訊息，您可以將 G7 圖表切換到 P2P51R 或 P2P51R 2up 圖表。

## Mac OS 客戶端自動授權下載失敗

在 Color Profiler Suite Mac OS 客戶端電腦上不會自動下載授權 (.) 檔案，因此啟動盤會在示範模式中開啟。您可以從 <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/> 手動下載授權。授權下載失敗時，您也可以點擊 Color Profiler Suite 應用程式中提供的按鈕。

## 使用 X-Rite i1Pro 3 Plus 量測色標

當您使用 X-Rite i1Pro 3 Plus 讀取 FieryMeasure 中的測量值，而電腦進入睡眠模式時，您會無法繼續讀取量測值。建議您在量測色標之前，先停用桌上型電腦系統上的睡眠模式。

## Color Profiler Suite 主視窗

### 導覽按鈕設為隱藏

如果在 Windows 10 電腦上變更文字、應用程式和其他項目的縮放比例，會發現 Color Profiler Suite 視窗中的導覽按鈕設為隱藏。

## 校正

### CMYK+ 的色標頁上沒有合區標記

當您在 CMYK+ 模式下量測色標也以進行重新校正時，使用者介面中並未顯示用於指示已成功量測一排色彩的核取標記。

## 量測儀器

### (Mac OS) 使用授權的儀器，但是 Color Profiler Suite 仍保持示範模式

當您在 Mac OS 上以完整授權模式啟動 Color Profiler Suite，並連接授權的量測儀器後，如果您接著連接其他未獲授權的量測儀器，並中斷連接授權的量測儀器，則 Color Profiler Suite 會進入示範模式。如果您在此時重新連接授權的量測儀器，Color Profiler Suite 仍會保持示範模式。您必須重新啟動 Color Profiler Suite 才能回復至完整授權模式。

### (Mac OS) 重新連接後系統無法辨識 iO 機台

使用執行 Mac OS 且已連接 iO 機台的 Color Profiler Suite 時，如果您中斷連接再重新連接 iO 機台或光譜儀，系統將無法再辨識 iO 機台。您必須中斷連接 iO 機台的電源然後再重新連接，才能繼續搭配使用 iO 機台與 Color Profiler Suite。

如果您是在 2013 年之前購買 iO 機台，可能會遇到這個問題。

### ES-2000 量測錯誤。

如果您在搭配尺規使用 ES-2000 (使用尺規設定為開啟)，請確定量測頁是否正確放置。請將量測頁放置在備用導板上，讓要量測的第一個色帶位於最靠近固定夾的位置。將尺規放在頁面頂端，只露出第一個色帶。在您完成各個色帶的測量之後，請將尺規移開，露出下一個色帶。

如要檢視正確放置位置的圖片，請在 Fiery Printer Profiler 的頁面量測畫面上按一下顯示說明連結。

## Windows

### 設定檔名稱變成亂碼

如果您儲存設定檔時指定包含非 ASCII 字元的描述 (例如日本字元)，在 Windows 7 或 Windows 8 上執行的應用程式中檢視時，描述可能會變成亂碼，因為描述會以 ASCII 字元顯示。

## Fiery Printer Profiler

### 當灰階為預設的色彩模式時，以灰階列印設定檔色標頁

如果您在 Command WorkStation 的設定預設值中，將預設的色彩模式設定變更為灰階，則在某些情況下，設定檔色標頁可能會以灰階進行列印。此情況下，請將預設的色彩模式變更為 CMYK，以便使用正確的設定來列印設定檔色標頁。

### 校正管理員顯示基於密度的 G7 校正目標

已安裝並授權 Fiery Color Profiler Suite 時，校正器可提供選項來建立 G7 校正。使用 G7 校正，可對 Fiery 伺服器校正目標套用轉換曲線，以達到 G7 灰階平衡。校正管理員會顯示原始校正目標，而不是已套用 G7 NPDC 修正曲線的校正目標。

## 在 iGen5 建立擴充色域設定檔時產生瑕疵

當您在 iGen5 上建立 CMYK+O、CMYK+G 或 CMYK+B 色域の設定檔時，若觀察到影像裡出現意外的瑕疵，請試著透過 PDF 工作流程來建立新的設定檔，以使用最新的擴充色域圖設定檔引擎。

## Fiery 伺服器連接

如果在 Fiery Printer Profiler 列印或保存時，Fiery 伺服器的連接中斷的話，可能會出現 ` 意外的結果。

## 建立新的校正集和設定檔時，建立虛擬印表機

建立新的校正集和設定檔時，設定檔名稱不能包含雙位元組字元。

## 使用內嵌測量設備校正

使用內嵌測量設備進行校正時，如果在工作屬性中所選的預設具有 ColorWise 關閉設定，Fiery Printer Profiler 和 Fiery Profile Inspector 會損毀。

## Fiery Verify

### 使用者名稱使用雙位元組的字元

如果您使用包含雙位元組字元的使用者名稱登入電腦，Fiery Verify 將無法正確執行。您必須以名稱中不含雙位元組字元的使用者身分登入。

### 不支援 UTF8 字元

如果檔案名稱包含 UTF8 字元，Fiery Verify 便無法開啟設定檔。

