



Fiery Essential Driver for macOS

สารบัญ

Fiery Essential Driver สำหรับ macOS	5
ก่อนการติดตั้ง Fiery Essential Driver	5
ก่อนการติดตั้ง macOS Fiery Essential Driver	5
การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	6
ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ macOS	6
ใช้ Fiery Essential Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์	8
เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver	8
ใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสำหรับการพิมพ์แบบลากแล้วปล่อย (ไม่บังคับ)	8
ใช้ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์	8
เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)	9
ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์	9
กลุ่ม Fiery Essential Driver	10
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	10
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver	11
เปลี่ยนมุมมองค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	11
ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	11
สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	11
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Essential Driver	12
แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	12
ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	13
ส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Essential Driver	13
ใช้ลายน้ำใน Fiery Essential Driver	13
พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ	14
ป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	14

Fiery Essential Driver สำหรับ macOS

Fiery Essential Driver ช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery และพิมพ์เอกสารได้

Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับ Fiery Essential Driver สำหรับ macOS จะช่วยให้แอปพลิเคชันพิมพ์เอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณได้

เมื่อคุณใช้ **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** โปรดคำนึงถึงแนวทางต่อไปนี้

- **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** มีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันและเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายหากคุณติดตั้งตัวเลือกการพิมพ์แบบใหม่หรือต้องการการตั้งค่าอื่นสำหรับฟีเจอร์เฉพาะ
- คุณเข้าถึง **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ได้โดยตรงจากหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของ macOS เมื่อคุณพิมพ์งาน
- ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆ บนเครื่องพิมพ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลือกการพิมพ์ **Duplex (สองหน้า)** จะช่วยให้คุณระบุการวางแนวของภาพที่พิมพ์ได้
- เมื่อคุณพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่มีตัวเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับระยะตัดตกและการปรับขนาด ขอแนะนำให้คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เหล่านี้ใน Fiery Essential Driver สำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ สำหรับแอปพลิเคชัน Adobe หากมีการตั้งค่าตัวเลือกระยะตัดตกและการปรับขนาดในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน และคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวใน Fiery Essential Driver ให้ตรงกับค่าการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน อาจเป็นการเปลี่ยนการปรับขนาดผลงานและภาพที่พิมพ์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์และตัวเลือกการพิมพ์เฉพาะของ Fiery Essential Driver ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ของคุณ

ถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ถอนการติดตั้งสามารถติดตั้งและใช้ได้จากภายในเครื่องไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไปยัง Fiery Essential Driver ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver โดยใช้ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

ถอนการติดตั้ง macOS Fiery Essential Driver

macOS Fiery Essential Driver สามารถถอนการติดตั้งได้ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

ต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Mac

- 1 เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)**
- 2 คลิกที่แถบ **Printers (เครื่องพิมพ์)** หากไม่ได้เลือกแถบนี้อยู่
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ **Installed Printers (เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่)**

4 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- คลิกที่ **Remove Printer and Driver (ลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ออก)** เพื่อลบเครื่องพิมพ์พร้อมกับไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ออก

หากคุณต้องการลบเครื่องพิมพ์และไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องออก คุณสามารถเลือกเพียง 1 เครื่องพิมพ์ต่อ 1 ครั้ง

- คลิก **Remove Printer (ลบเครื่องพิมพ์ออก)** เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการ **Installed Printers (เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่)** เท่านั้น แต่ยังคงให้ไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ยังคงติดตั้งอยู่

ยูทิลิตี้จะสามารถลบเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หรือเปิดอยู่ที่ Dock (แถบไอคอน) เท่านั้น

หมายเหตุ: หากมีการใช้เครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่องในไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เดียวกัน การลบไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะเป็นการลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เดียวกันออกด้วย

5 เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบเครื่องพิมพ์ออก ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณในหน้าต่าง แล้วคลิก **OK (ตกลง)**

6 คลิกที่แถบ **Drivers (ไดรเวอร์)** เพื่อดูไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่

7 ปิดหน้าต่าง **Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)**

การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งเพื่อลบเครื่องพิมพ์ Fiery และ Fiery Essential Driver ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ macOS ได้

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ macOS

คุณสามารถใช้ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) จากแอปพลิเคชัน Terminal เพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งบน macOS

ในระหว่างกระบวนการถอนการติดตั้ง Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) จะไม่ขอการยืนยันใด ๆ จากผู้ใช้เช่นการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่หรือขอให้เก็บการกำหนดค่าไว้

หากแอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่ แอปพลิเคชันจะถูกปิดและการถอนการติดตั้งจะดำเนินการโดยไม่มีที่ยืนยันจากผู้ใช้

1 เปิดแอปพลิเคชัน Terminal

2 พิมพ์ sudo FSU -s CurrentUserName Flag

โดยที่ CurrentUserName สามารถระบุเป็น \"\$USER\" หรือ `whoami` ใช้เพื่อรับตำแหน่งของโฟลเดอร์ Library/Preferences (ไลบรารี/การกำหนดค่า) เฉพาะผู้ใช้

โดยที่ FSU คือ /Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller

[flags] สามารถเป็นอะไรก็ได้ต่อไปนี้:

- rmAll ลบแอปพลิเคชัน เครื่องพิมพ์ และไดรเวอร์ Fiery ทั้งหมด
- rmApps ลบแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด
- rmPrints ลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
- rmDrivs ลบ Fiery Essential Drivers ทั้งหมด
- a "App1, App2" ลบแอปพลิเคชันที่ระบุ ชื่อแอปพลิเคชันต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- arp "App1, App2" ลบแอปพลิเคชันที่ระบุ แต่เก็บไฟล์การกำหนดค่าไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับ "Fiery Command WorkStation"
- p "Printer1, Printer2" ลบเครื่องพิมพ์ที่ระบุ ชื่อเครื่องพิมพ์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- d "Driver1, Driver2" ลบไดรเวอร์ที่ระบุ ชื่อไดรเวอร์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- getAllInstalledProducts รับรายการผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั้งหมด
- getInstalledDrivers รับรายการ Fiery Essential Drivers ที่ติดตั้งทั้งหมด
- getInstalledPrinters รับรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่ง Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Driver1, Driver2"

ใช้ Fiery Essential Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์

หากต้องการใช้ตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ Fiery ให้เหมาะสม คุณต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องพิมพ์ หากคุณสร้างเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Printer Driver Installer (ตัวติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Fiery) ตัวเลือกที่ติดตั้งจะถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) ช่วยให้ Fiery Essential Driver สอบถามเครื่องพิมพ์และดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ Fiery Essential Driver จะแสดงรายการตัวเลือกที่ติดตั้งบนแท็บ **Options (ตัวเลือก)** ของ **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)** และเปิดใช้งานการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเหล่านั้น

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ด้วยตนเอง หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้ง คุณต้องใช้แท็บ **Options (ตัวเลือก)** ของ **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)** ภายใต้อุปกรณ์ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ macOS

เมื่อคุณกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ด้วยตนเอง อย่าเปิดตัวเลือกที่ไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น ตัวเลือกการพิมพ์ที่ปรากฏใน Fiery Essential Driver อาจไม่ตรงกับตัวเลือกการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานจริง

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้จาก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)** ใน **System Preferences (การตั้งค่าระบบ)** หรือ **System Settings (การตั้งค่าระบบ)**

เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver

คุณต้องใช้ Fiery Essential Driver เพื่อแก้ไขตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์

1 ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน macOS ของคุณ:

- สำหรับ macOS Monterey 12 และรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Preferences (การตั้งค่าระบบ)**
- สำหรับ macOS Ventura 13 และใหม่กว่า ให้เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Settings (การตั้งค่าระบบ)**

2 คลิก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**

3 คลิกเซิร์ฟเวอร์ Fiery จากรายการเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)**

4 หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งได้ ให้คลิกแท็บ **Options (ตัวเลือก)**

5 ตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องพิมพ์

ใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสำหรับการพิมพ์แบบลากแล้วปล่อย (ไม่บังคับ)

เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสามารถสร้างไอคอนเซิร์ฟเวอร์ Fiery บนเดสก์ท็อปของคุณได้ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Fiery ได้โดยการลากไฟล์ไปยังไอคอน

- 1 เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Preferences (การตั้งค่าระบบ)** จากนั้นเลือก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- 2 ลากเซิร์ฟเวอร์ Fiery จากรายการเครื่องพิมพ์ไปยังเดสก์ท็อป

ใช้ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์

Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เมื่อเปิดอยู่จะสามารถรับสถานะเครื่องพิมพ์และการตั้งค่า ColorWise จากเซิร์ฟเวอร์ Fiery แล้วแสดงใน Fiery Essential Driver ได้

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- ต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่ใช้ได้ผ่านเครือข่าย
- เซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องรองรับการตั้งค่า ColorWise
- สถานะเครื่องพิมพ์ประกอบด้วยกระดาษและระดับหมึกพิมพ์ในขณะนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Color Setup (การตั้งค่าสี) ใน Command WorkStation เพื่อตั้งค่าการตั้งค่า ColorWise บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์ของ ColorWise ให้ดู Color Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้งาน

- 1 ในแอปพลิเคชัน ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิก **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ในรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)**

หมายเหตุ: ที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ในเขตข้อมูล **Printer Address (ที่อยู่เครื่องพิมพ์)** จะถูกป้องกันโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้

- 3 คลิก **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)**
- 4 คลิกไอคอน **Printer (เครื่องพิมพ์)** เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)

หน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ช่วยให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น ลายน้ำและค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และกำหนดขนาดหน้าแบบกำหนดเองได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิก **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ในรายการดรอปดาวน์
- 3 คลิก **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)**

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) ประกอบด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ที่ซับซ้อนซึ่งเจาะจงเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** จัดกลุ่มการตั้งค่าการพิมพ์เป็นแท็บ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

หากคุณระบุการตั้งค่าเริ่มต้น งานจะพิมพ์ตามการตั้งค่าที่ป้อนระหว่างการตั้งค่าหรือการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: โปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่าง เช่น Command WorkStation สามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานได้ (โปรดดู Fiery Command WorkStation Help)

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู [\(เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)\)](#)

2 เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการสำหรับงาน

กลุ่ม Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver จัดกลุ่มตัวเลือกการพิมพ์ตามหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ละกลุ่มหรือแท็บจะประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน

- **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** - ประกอบด้วยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิมพ์และตัวเลือกในการระบุจำนวนสำเนาสำหรับงาน ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานจะแสดงในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีให้ใช้งาน ให้ดู [ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver](#)
- **การตั้งค่าของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จะประกอบด้วยการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละค่าที่และตัวเลือกในการระบุจำนวนสำเนาสำหรับงาน แท็บ **การตั้งค่าของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จะให้คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้
- **การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้** - ข้อมูลทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้
- **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** - ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนระหว่าง **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** กับ **Production settings (การตั้งค่าการผลิต)** ใน Fiery Essential Driver
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **การตั้งค่าการผลิต** ให้ดู Fiery Driver Help
- **เกี่ยวกับ** - ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันปัจจุบันของ Fiery Essential Driver ของคุณ คุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณได้เมื่อ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เปิดอยู่อีกด้วย
- **Tools (เครื่องมือ)** - เซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อรองรับแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้แท็บ **Tools (เครื่องมือ)** แสดงขึ้นมา

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นชุดรวมการตั้งค่าการพิมพ์ใน Fiery Essential Driver ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ

คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานได้ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่โดยอิงจากตัวเลือกปัจจุบันที่ตั้งค่าอยู่ใน Fiery Essential Driver คุณสมบัติทั้งหมดจะแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มแรก คุณสามารถแก้ไขและบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานมีสองประเภท:

- **Factory presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน)** - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีให้ใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Fiery Essential Driver
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานสามารถแก้ไขและบันทึกเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีให้ใช้งาน ให้ดู [ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver](#)
- **Custom presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง)** - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถกำหนดเองและเพิ่มลงในรายการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้จากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง ให้ดู [สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver](#)

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver ประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน การตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าแบบกำหนดเองที่จะปรากฏในแท็บ **Presets** (การตั้งค่าล่วงหน้า) ได้

- **พิมพ์ด่วน** - พิมพ์งานโดยใช้คุณสมบัติงานที่ใช้บ่อยที่สุด
- **พิมพ์แบบรักษาสีโลก** - พิมพ์งานขาวดำทั้งสองด้านของกระดาษเพื่อประหยัดกระดาษ ค่าการ **พิมพ์แบบรักษาสีโลก** ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะพิมพ์ในสีขาวดำหรือไล่ระดับสีเทาเท่านั้น
- **การพิมพ์ 2 ด้าน** - พิมพ์งานบนกระดาษทั้งสองด้าน
- **ลายน้ำ** - ประกอบด้วยคุณสมบัติลายน้ำทั้งหมดที่ใช้กำหนดตำแหน่งและสไตล์ของลายน้ำ
- **หนังสือเล่มเล็ก** - สร้างหนังสือเล่มเล็กอย่างง่ายจากเอกสารของคุณ

เปลี่ยนมุมมองค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่แสดงในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่แสดง:
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมด
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง

ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ของ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) คือ .sav หรือ .xml สำหรับไฟล์ .sav ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะเป็นไฟล์แยกต่างหาก สำหรับไฟล์ .xml ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์เดียว ไฟล์ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปได้ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver สร้างขึ้นโดยการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

คุณบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู (เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้คลิกไอคอนรูปดินสอที่มุมขวาบนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
- 3 คลิกที่ **เพิ่มเติม** แล้วระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่คุณต้องการ
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**
- 5 ในหน้าต่าง **บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้พิมพ์ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วคลิก **บันทึก**

หมายเหตุ: ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณพิมพ์แต่ละค่าต้องไม่ซ้ำกัน ชื่อของการตั้งค่าล่วงหน้าจะต้องไม่ถูกใช้โดยการตั้งค่าล่วงหน้ารายการอื่น

เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู (เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ที่ปรากฏในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชันจะใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกันจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงแอปพลิเคชัน

- 2 ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ส่วนใหญ่ที่คุณตั้งค่าไว้ในแท็บ **Fiery Essential Driver** คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ได้หลังจากเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แต่คุณจะต้องบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นด้วย

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู (เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)

- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้คลิกไอคอนรูปดินสอที่มุมขวาบนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานแล้วบันทึกการตั้งค่าดังกล่าวเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ คลิกไอคอน **รีเซ็ต** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้น

- 3 เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**
- 5 ในหน้าต่าง **บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองโดยใช้ชื่อเดียวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่แล้วเพื่อแทนที่ค่านั้นได้สำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้องไม่ถูกใช้โดยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น

- 6 คลิก **Save (บันทึก)**

ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ในหน้าต่าง **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ใน Fiery Essential Driver คุณสามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ แต่ไม่สามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

หมายเหตุ: หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะต้องยกเลิกการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู [\(เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)\)](#)
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือก **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จากเมนู
- 3 คลิกที่ไอคอนลบ
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**

ส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ใน Fiery Essential Driver

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู [\(เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)\)](#)
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือก **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จากเมนู
- 3 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิกไอคอน **นำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง** เพื่อนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver
 - คลิกไอคอน **ส่งออกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง** เพื่อส่งออกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการที่คุณเลือกไว้ (เช่น PresetName.sav)
- 4 เรียกดูตำแหน่งเพื่อบันทึกหรือดึงข้อมูลไฟล์ Presets.xml
- 5 เรียกดูตำแหน่งเพื่อบันทึกหรือดึงข้อมูลไฟล์ PresetName.sav
- 6 คลิก **Save (บันทึก)** หรือ **Open (เปิด)**

ใช้ลายน้ำใน Fiery Essential Driver

ฟีเจอร์ Watermark (ลายน้ำ) ของ Fiery Essential Driver ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ (โดยไม่ขึ้นกับที่แอปพลิเคชันการพิมพ์ให้มา) ทั้งหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสาร

คุณสามารถกำหนด บันทึก และใช้ข้อกำหนดของลายน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเอกสารทั้งหมดได้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าลายน้ำเมื่อคุณพิมพ์เอกสารได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันไม่รองรับการพิมพ์ลายน้ำ แบบอักษรบางแบบ เช่น แบบอักษรญี่ปุ่นและจีนบางแบบเท่านั้นที่พิมพ์เป็นลายน้ำได้

พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ

ลายน้ำเป็นลายน้ำเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ คุณสามารถตั้งค่าลายน้ำให้พิมพ์ในหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสารได้ หากคุณไม่ได้ระบุให้พิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้น ทุกหน้าในเอกสารจะได้รับลายน้ำ

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้คลิกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ **Watermark (ลายน้ำ)**
- 3 เลือกลายน้ำที่ต้องการ
- 4 ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากเซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องการให้มีการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณจะพิมพ์

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 คลิกไอคอน **User authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 3 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในเขตข้อมูล
- 4 ป้อนรายละเอียดการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติมในแท็บทางด้านขวาของแท็บ **User Authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 5 ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร