



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x for macOS 12.x to macOS 26.x

This document contains important information about the Fiery Driver for macOS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

macOS versions supported

The Fiery Driver version 7.02.x is supported on Apple silicon and Intel-based Mac computers and can be installed on the following macOS versions:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installation

Install Fiery Driver 7.02.x

The Fiery Driver installer package is distributed as a disk image (DMG) file, and is named ProductName.dmg, where "Product Name" is the name of the Fiery server. When the DMG file is downloaded and the disk image is mounted on the client computer, the User Software package contains the following:

- Fiery Printer Driver.pkg – directly installs the printer driver.
- Fiery Software Uninstaller – uninstalls Fiery Drivers.

Note: It is recommended you install the latest version of the macOS you are currently using before running the Fiery Driver installer.

- 1 Download the ProductName.dmg onto the Mac client computer, and then double-click it to extract the contents.

Note: Before you install the new Fiery Driver, remove all existing Fiery Drivers on your Mac computer, using the latest Fiery Software Uninstaller application provided as part of the ProductName.dmg. Failure to remove older printer drivers may result in errors with the new printer driver.

- 2 Double-click the Disk Image file, ProductName.dmg, to mount it.



- 3 Double-click Fiery Printer Driver.pkg to install the printer driver.

Known limitations

Fiery Driver 7.02.x

- 1 When a computer running macOS Sequoia 15.x is updated to macOS Tahoe 26.x, the previously added printers may not be listed in an application or in **Settings > Printers & Scanners**.
As a workaround, add the printer again on macOS Tahoe 26.x, or uninstall the previously installed Fiery Drivers using the Fiery Software Uninstaller and then reinstall Fiery Driver.
- 2 When using macOS Tahoe 26.x, Fiery Driver may have some user interface misalignment and missing borders, but will continue to function correctly.
- 3 When using macOS Sequoia 15.x, click **Allow** if a window asks you to allow applications to find devices on the local network. The Fiery Driver Installer Wizard may not correctly function if you do not click **Allow**.
- 4 On macOS Sequoia 15.0, changing the default page size in the **Page Setup** window of a non-native Mac application may cause the Fiery Driver to close unexpectedly. As a workaround, update to macOS Sequoia 15.0.1 or later.
- 5 When using a dark theme on macOS Ventura 13 or later, some UI issues, such as white characters appearing in the Fiery Driver Installer Wizard and the Two-Way Communication check box cannot be cleared, may occur.
- 6 When printing from a Microsoft Office application on macOS Ventura 13, any value specified for the **Copies** option in the **Print** dialog box may not display the same value in the **Copies** print option in the **Full Properties** view of the Fiery Driver.
- 7 When multiple Fiery Drivers are installed on macOS Ventura 13, TextEdit, Preview, and Adobe applications may not change the **Presets** option from the **Last Settings Used** setting to the **Default Settings** setting in the **Print** dialog box when switching from one installed Fiery Driver to another installed Fiery Driver.
- 8 The following UI issues are specific to macOS Monterey 12.x with Fiery Driver 7.02.x:
 - a The border outlines might not be displayed properly for a few UI components. The UI components may include the Watermark preview window, **Body position** preview and **Cover position** preview windows for 1-up **Perfect** booklet types, and layout mode options in the **Layout** tab.
 - b When creating or editing a watermark in the **Stamping** tab, additional characters may appear in the title bar for the Color picker control.
- 9 In the rare case where the printer driver is not able to resolve the Bonjour name to its relevant IP address/DNS name, the printer driver can be used only without Two-Way Communication selected. Alternatively, we recommend creating an LPD or IPP queue with the printer's IP address/DNS name.
- 10 Features that use Two-Way Communication, such as color settings, FreeForm settings, Paper Catalog, printer and server information, are refreshed every 10 minutes after the printer driver is installed.
- 11 During the Fiery Driver installation, the credential window may appear. This is an expected behavior. When the installation continues to the next window, the credential window appears again in the foreground. In the second credentials window that appeared, click **Cancel** to continue with the installation.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x pour macOS 12.x à macOS 26.x

Ce document contient des informations importantes concernant la version de Fiery Driver pour Mac OS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Versions macOS prises en charge

Le Fiery Driver version 7.02.x est prise en charge sur les ordinateurs Apple en silicone et Mac équipés d'un processeur Intel et peut être installée sur les versions suivantes de macOS :

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installation

Installer le Fiery Driver 7.02.x

Le package d'installation du Fiery Driver est distribué sous la forme d'un fichier d'image disque (DMG) nommé ProductName.dmg, où « ProductName » correspond au nom du Fiery server. Lorsque le fichier DMG est téléchargé et que l'image disque est montée sur l'ordinateur client, le package du logiciel utilisateur contient les éléments suivants :

- Fiery Printer Driver.pkg : installe automatiquement le pilote d'imprimante.
- Fiery Software Uninstaller : permet de désinstaller les Fiery Drivers.

Remarque : Il est recommandé d'installer la dernière version de macOS que vous utilisez actuellement avant d'exécuter le programme d'installation du Fiery Driver.

- 1 Téléchargez le fichier ProductName.dmg sur l'ordinateur client Mac, puis double-cliquez dessus pour l'extraire.

Remarque : Avant d'installer le nouveau Fiery Driver, veuillez supprimer tous les Fiery Drivers présents sur votre ordinateur Mac à l'aide de la dernière version de l'application Fiery Software Uninstaller fournie pour le fichier ProductName.dmg. Si vous ne supprimez pas les anciens pilotes d'imprimante, des erreurs risquent de se produire avec le nouveau pilote.

- 2 Double-cliquez sur l'image disque, à savoir le fichier **ProductName.dmg**, pour la monter.
- 3 Double-cliquez sur **Fiery Printer Driver.pkg** pour installer le pilote d'imprimante.

Limitations connues

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Lorsqu'un ordinateur exécutant macOS Sequoia 15.x est mis à jour vers macOS Tahoe 26.x, les imprimantes précédemment ajoutées peuvent ne pas être répertoriées dans une application ou dans **Paramètres > Imprimantes et scanners**.
Pour résoudre ce problème, ajoutez à nouveau l'imprimante sur macOS Tahoe 26.x, ou désinstallez le Fiery Drivers précédemment installé à l'aide du Fiery Software Uninstaller, puis réinstallez-le Fiery Driver.
- 2 Lors de l'utilisation de macOS Tahoe 26.x, Fiery Driver peut afficher un décalage dans l'interface utilisateur ou des bordures manquantes, mais son fonctionnement reste normal.
- 3 Lorsque vous utilisez macOS Sequoia 15.x, cliquez sur **Autoriser** si une fenêtre vous demande d'autoriser les applications à rechercher des périphériques sur le réseau local. L'assistant d'installation Fiery Driver peut ne pas fonctionner correctement si vous ne cliquez pas sur **Autoriser**.
- 4 Sur macOS Sequoia 15.0, modifier le format de page par défaut dans la fenêtre de **Mise en page** d'une application non native pour Mac peut provoquer la fermeture inattendue de Fiery Driver. Pour résoudre ce problème, passez à macOS Sequoia 15.0.1 ou à une version plus récente.
- 5 Lors de l'utilisation d'un thème foncé sous macOS Ventura 13 ou version ultérieure, certains problèmes d'interface utilisateur, tels que des caractères blancs apparaissant dans l'assistant d'installation du Fiery Driver et l'impossibilité de cocher la case Communication bidirectionnelle, peuvent se produire.
- 6 Lors de l'impression à partir d'une application Microsoft Office sur macOS Ventura 13, la valeur spécifiée pour l'option **Copies** dans la boîte de dialogue **Imprimer** peut ne pas correspondre à la valeur affichée dans l'option d'impression **Copies** dans la vue **Toutes les propriétés** du Fiery Driver.
- 7 Lorsque plusieurs Fiery Drivers sont installés sur macOS Ventura 13, les applications TextEdit, Preview et Adobe peuvent ne pas faire passer l'option **Préréglages** du paramètre **Derniers paramètres utilisés** aux **Paramètres par défaut** de la boîte de dialogue **Imprimer**, lorsque vous passez d'un Fiery Driver installé à un autre Fiery Driver installé.
- 8 Les problèmes d'interface utilisateur suivants sont spécifiques à macOS Monterey 12.x avec Fiery Driver 7.02.x :
 - a Les contours de certains composants de l'interface utilisateur peuvent ne pas s'afficher correctement. Les composants de l'interface utilisateur peuvent inclure la fenêtre d'aperçu Filigrane, les fenêtres d'aperçu **Position du corps** et **Position de la couverture** pour les types de brochures **Dos carré collé 1 pose**, et les options de mode de mise en page dans l'onglet **Mise en page**.
 - b Lors de la création ou de la modification d'un filigrane dans l'onglet **Marquage**, des caractères supplémentaires peuvent apparaître dans la barre de titre du contrôle Sélecteur de couleur.
- 9 Dans le cas exceptionnel où le pilote d'imprimante ne parvient pas à résoudre le nom Bonjour sur l'adresse IP/le nom DNS correspondant, vous pouvez uniquement l'utiliser si la communication bidirectionnelle n'est pas activée. Vous pouvez également créer une file d'attente LPD ou IPP avec l'adresse IP/le nom DNS de l'imprimante.
- 10 Les fonctions qui utilisent la communication bidirectionnelle, telles que les paramètres de couleur, les paramètres FreeForm ou Paper Catalog, l'imprimante et les informations du serveur, sont actualisées toutes les 10 minutes après l'installation du pilote d'imprimante.

- 11** Lors de l'installation de Fiery Driver, la fenêtre d'identification peut apparaître. Cela est normal. Lorsque l'installation se poursuit jusqu'à la fenêtre suivante, la fenêtre d'identification s'affiche à nouveau au premier plan. Dans la deuxième fenêtre d'identification qui s'affiche, cliquez sur **Annuler** pour poursuivre l'installation.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x per macOS 12.x a macOS 26.x

Questo documento contiene importanti informazioni sulla release di Fiery Driver per mac OS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Versioni di macOS supportate

Fiery Driver versione 7.02.x è supportato su computer Apple silicon e computer Mac basati su Intel e può essere installato sulle seguenti versioni macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installazione

Installare Fiery Driver 7.02.x

Il pacchetto di installazione di Fiery Driver viene distribuito come file di immagine disco (DMG) denominato Nomeprodotto.dmg, dove "Nome prodotto" è il nome del Fiery server. Quando il file DMG viene scaricato e l'immagine disco viene montata sul computer client, il pacchetto User Software contiene quanto elencato di seguito.

- Fiery Printer Driver.pkg: installa direttamente il driver di stampa.
- Fiery Software Uninstaller: disinstalla Fiery Drivers.

Nota: Si consiglia di installare la versione più recente del macOS attualmente in uso prima di eseguire il file di installazione di Fiery Driver.

- 1 Scaricare NomeProdotto.dmg sul computer client Mac, quindi fare doppio clic su di esso per estrarre il contenuto.

Nota: Prima di installare il nuovo Fiery Driver, rimuovere tutti i Fiery Drivers esistenti dal computer Mac, utilizzando la più recente applicazione Fiery Software Uninstaller fornita come parte di NomeProdotto.dmg. La mancata rimozione dei driver di stampa precedenti potrebbe causare errori nel nuovo driver di stampa.

- 2 Fare doppio clic sul file di immagine disco NomeProdotto.dmg per montarlo.

- 3 Fare doppio clic su Fiery Printer Driver.pkg per installare il driver di stampa.

Limitazioni note

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Quando un computer con macOS Sequoia 15.x viene aggiornato a macOS Tahoe 26.x, le stampanti aggiunte in precedenza potrebbero non essere elencate in un'applicazione o in **Impostazioni > Stampanti e Scanner**.
Per ovviare al problema, aggiungere di nuovo la stampante su macOS Tahoe 26.x oppure disinstallare i Fiery Drivers installati in precedenza, utilizzando il programma di disinstallazione Fiery Software, quindi reinstallare Fiery Driver.
- 2 Quando si utilizza macOS Tahoe 26.x, Fiery Driver potrebbe avere alcuni disallineamenti dell'interfaccia utente e bordi mancanti, ma continuerà a funzionare correttamente.
- 3 Quando si utilizza macOS Sequoia 15.x, fare clic su **Consenti** se viene visualizzata una finestra in cui viene chiesto di consentire alle applicazioni di individuare i dispositivi sulla rete locale. La procedura guidata del programma di installazione di Fiery Driver potrebbe non funzionare correttamente se non si fa clic su **Consenti**.
- 4 Su macOS Sequoia 15.0, la modifica del formato pagina predefinito nella finestra **Configurazione pagina** di un'applicazione Mac non nativa, potrebbe causare la chiusura imprevista di Fiery Driver. Per ovviare al problema, eseguire l'aggiornamento a macOS Sequoia 15.0.1 o versioni successive.
- 5 Quando si utilizza un tema scuro su macOS Ventura 13 o successivo, potrebbero verificarsi alcuni problemi nell'interfaccia utente, come la comparsa di caratteri bianchi durante l'installazione guidata di Fiery Driver e l'impossibilità di deselezionare la casella di controllo Comunicazione bidirezionale.
- 6 Quando si stampa da un'applicazione Microsoft Office su macOS Ventura 13, i valori specificati per l'opzione **Copie** nella finestra di dialogo **Stampa** potrebbero non corrispondere ai valori dell'opzione di stampa **Copie** nella vista **Proprietà in dettaglio** di Fiery Driver.
- 7 Quando sono installate più applicazioni Fiery Drivers su macOS Ventura 13, le applicazioni Adobe TextEdit e Anteprima potrebbero non cambiare l'opzione **Preimpostazioni** dall'impostazione **Ultime impostazioni utilizzate** all'impostazione **Impostazioni predefinite** nella finestra di dialogo **Stampa** quando si passa da un Fiery Driver installato a un altro Fiery Driver installato.
- 8 I seguenti problemi a livello di interfaccia utente sono specifici per macOS Monterey 12.x con Fiery Driver 7.02.x:
 - a I contorni dei bordi potrebbero non essere visualizzati correttamente per alcuni componenti dell'interfaccia utente. Questi componenti possono includere la finestra di anteprima Filigrana, l'anteprima **Posizione del corpo**, le finestre di anteprima di **Posizione della copertina** per i tipi di booklet **Senza cuciture 1 pagina** e le opzioni delle modalità di layout nella scheda **Layout**.
 - b Quando si crea o si modifica una filigrana nella scheda **Marcatura**, nella barra del titolo possono apparire caratteri aggiuntivi per il controllo del selettore colore.
- 9 Nel raro caso in cui il driver di stampa non sia in grado di risolvere il nome Bonjour nell'indirizzo IP/nome DNS pertinente, il driver di stampa può essere utilizzato solo senza abilitare la comunicazione bidirezionale. In alternativa, si consiglia di creare una coda LPD o IPP con il nome DNS/indirizzo IP della stampante.
- 10 Le funzioni che utilizzano la comunicazione bidirezionale, come impostazioni del colore, impostazioni FreeForm, Paper Catalog, informazioni di stampante e server, vengono aggiornate ogni 10 minuti dopo aver installato il driver di stampa.

- 11 Quando si installa Fiery Driver, potrebbe essere visualizzata la finestra delle credenziali. Questo è un comportamento previsto. Quando l'installazione prosegue alla finestra successiva, appare nuovamente la finestra delle credenziali in primo piano. Nella seconda finestra delle credenziali visualizzata, fare clic su **Annulla** per continuare con l'installazione.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x für macOS 12.x bis macOS 26.x

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu dem Fiery Driver für die macOS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Unterstützte macOS-Versionen

Die Fiery Driver Version 7.02.x wird auf Apple Silicon- und Intel-basierten Mac-Computern unterstützt und kann auf folgenden macOS-Versionen installiert werden:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installation

Installieren des Fiery Driver 7.02.x

Das Fiery Driver Installationspaket wird als Datenträgerabbilddatei (DMG) mit dem Namen ProductName.dmg bereitgestellt, wobei „ProductName“ für den Fiery server Namen steht. Wenn die DMG-Datei heruntergeladen und das Datenträgerabbild auf dem Clientcomputer gemountet wurde, enthält das Anwendersoftwarepaket Folgendes:

- Fiery Printer Driver.pkg – installiert den Druckertreiber direkt.
- Fiery Software Uninstaller – deinstalliert Fiery Drivers.

Hinweis: Es wird empfohlen, die neueste macOS Version zu installieren, bevor Sie das Fiery Driver Installationsprogramm ausführen.

- 1 Laden Sie ProductName.dmg auf den Mac-Client-Computer herunter und klicken Sie die Datei doppelt an, um die Inhalte zu extrahieren.

Hinweis: Bevor Sie den neuen Fiery Driver installieren, entfernen Sie alle bestehenden Fiery Drivers von Ihrem Mac-Computer. Verwenden Sie dafür die neueste Fiery Software Uninstaller Anwendung, die als Teil von ProductName.dmg bereitgestellt wird. Wenn ältere Druckertreiber nicht entfernt werden, führt dies möglicherweise zu Fehlern beim neuen Druckertreiber.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Datenträgerabbild ProductName.dmg, um es zu mounten.
- 3 Doppelklicken Sie auf Fiery Printer Driver.pkg, um den Druckertreiber zu installieren.

Bekannte Einschränkungen

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Wenn ein Computer mit macOS Sequoia 15.x auf macOS Tahoe 26.x aktualisiert wird, werden die zuvor hinzugefügten Drucker möglicherweise nicht in einem Anwendungsprogramm oder unter **Einstellungen** > **Drucker & Scanner** aufgeführt.

Um dieses Problem zu umgehen, fügen Sie den Drucker unter macOS Tahoe 26.x erneut hinzu oder deinstallieren Sie die zuvor installierten Fiery Drivers mit dem Fiery Software Uninstaller und installieren Sie Fiery Driver dann erneut.
- 2 Bei der Verwendung von macOS Tahoe 26.x kann es in Fiery Driver zu einer fehlerhaften Ausrichtung der Benutzeroberfläche und fehlenden Rändern kommen, während die Funktion aber weiterhin ordnungsgemäß verläuft.
- 3 Wenn Sie macOS Sequoia 15.x verwenden, klicken Sie auf **Zulassen**, wenn Sie in einem Fenster aufgefordert werden, Anwendungen die Suche nach Geräten im lokalen Netzwerk zu erlauben. Der Fiery Driver Installationsassistent funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie nicht auf **Zulassen** klicken.
- 4 Unter macOS Sequoia 15.0 kann das Ändern der Standardseitengröße im Fenster **Seite einrichten** einer nicht nativen Mac-Anwendung dazu führen, dass der Fiery Driver unerwartet geschlossen wird. Um dieses Problem zu umgehen, aktualisieren Sie auf macOS Sequoia 15.0.1 oder höher.
- 5 Bei der Verwendung eines dunklen Designs unter macOS Ventura 13 oder neuer können einige Probleme der Benutzeroberfläche, z. B. weiße Zeichen im Fiery Driver Installationsassistenten oder das Fehlen der Möglichkeit zum Deaktivieren des Kontrollkästchens „Bidirektionale Kommunikation“, auftreten.
- 6 Wenn Sie aus einer Microsoft Office-Anwendung unter macOS Ventura 13 drucken, wird für die Option **Kopien** im Dialogfeld **Drucken** möglicherweise nicht derselbe Wert angezeigt wie für die Druckoption **Kopien** in der Ansicht **Alle Eigenschaften** des Fiery Driver.
- 7 Wenn mehrere Fiery Drivers unter macOS Ventura 13 installiert sind, ändern die Anwendungen TextEdit, Vorschau und Adobe möglicherweise nicht die Option **Vorgaben** von der Einstellung **Letzte verwendete Einstellungen** in die **Standardeinstellungen** im Dialogfeld **Drucken**, wenn Sie von einem installierten Fiery Driver zu einem anderen Fiery Driver wechseln.
- 8 Die folgenden Probleme der Benutzeroberfläche gelten speziell für macOS Monterey 12.x mit Fiery Driver 7.02.x:
 - a Die Rahmenumrisse werden möglicherweise für einige Benutzeroberfläche-Komponenten nicht richtig angezeigt. Zu den Benutzeroberflächenkomponenten gehören möglicherweise das Wasserzeichen-Vorschaufenster, die Vorschaufenster für **Position des Innenteils** und **Deckblattposition** für Broschürentypen mit **1-fach, Klebebindung** sowie Optionen für Layoutmodi auf der Registerkarte **Layout**.
 - b Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Wasserzeichens auf der Registerkarte **Stempelung** werden möglicherweise zusätzliche Zeichen in der Titelleiste für das Farbauswahl-Steurelement angezeigt.
- 9 Im seltenen Fall, in dem der Druckertreiber nicht in der Lage ist, den Bonjour-Namen in seine relevante IP-Adresse bzw. den relevanten DNS-Namen aufzulösen, kann der Druckertreiber nur ohne die Auswahl von bidirektionaler Kommunikation verwendet werden. Alternativ empfehlen wir, eine LPD- oder IPP-Warteschlange mit der IP-Adresse/dem DNS-Namen des Druckers zu erstellen.

- 10** Funktionen, die bidirektionale Kommunikation verwenden, beispielsweise Farbeinstellungen, FreeForm-Einstellungen, Paper Catalog, Drucker- und Serverinformationen, werden nach der Installation des Druckertreibers alle 10 Minuten aktualisiert.
- 11** Während die Fiery Driver Installation erfolgt, wird das Fenster mit Anmeldeinformationen angezeigt. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten. Wenn die Installation im nächsten Fenster fortgesetzt wird, erscheint das Fenster mit den Anmeldeinformationen erneut im Vordergrund. Klicken Sie im zweiten Fenster mit Anmeldeinformationen auf **Abbrechen**, um mit der Installation fortzufahren.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x para macOS 12.x hasta macOS 26.x

Este documento contiene información importante acerca de la versión para macOS de Fiery Driver. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Versiones de macOS compatibles

La versión 7.02.x de Fiery Driver es compatible con los equipos Mac basados en Apple Silicon y en Intel y se puede instalar en las siguientes versiones de macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Instalación

Instalar Fiery Driver 7.02.x

El paquete del instalador para Fiery Driver se distribuye en un archivo de imagen de disco (DMG) y se denomina ProductName.dmg, donde "ProductName" corresponde al nombre de Fiery server. Una vez descargado el archivo DMG y montada la imagen de disco en el ordenador cliente, el paquete de software de usuario contiene lo siguiente:

- Fiery Printer Driver.pkg: instala directamente el controlador de impresora.
- Fiery Software Uninstaller: desinstala los Fiery Drivers.

Nota: Se recomienda instalar la última versión de macOS que utilice actualmente antes de ejecutar el instalador de Fiery Driver.

- 1 Descargue el archivo ProductName.dmg en el equipo cliente Mac y, a continuación, haga doble clic para extraer el contenido.

Nota: Antes de instalar el nuevo Fiery Driver, elimine todos los Fiery Drivers existentes de su equipo Mac utilizando la versión más reciente de la aplicación Fiery Software Uninstaller que está disponible como parte de ProductName.dmg. Si no se eliminan los controladores de impresora antiguos, pueden producirse errores con el nuevo controlador de impresora.

- 2 Haga doble clic en el archivo de imagen de disco ProductName.dmg para montarla.
- 3 Haga doble clic en el archivo Fiery Printer Driver.pkg para instalar el controlador de impresora.

Limitaciones conocidas

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Cuando un ordenador que ejecuta macOS Sequoia 15.x se actualiza a macOS Tahoe 26.x, es posible que las impresoras agregadas anteriormente no aparezcan en una aplicación o en **Configuración > Impresoras y escáneres**.
 Como solución temporal, vuelva a agregar la impresora en macOS Tahoe 26.x, o desinstale la instalada Fiery Drivers anteriormente mediante el Fiery Software Uninstaller y, a continuación, vuelva a instalar Fiery Driver.
- 2 Al utilizar macOS Tahoe 26.x, es posible que Fiery Driver tenga algún desajuste con la interfaz de usuario y que falten bordes, pero seguirá funcionando correctamente.
- 3 Cuando utilice macOS Sequoia 15.x, haga clic en **Permitir** si una ventana le pide que permita que las aplicaciones busquen dispositivos en la red local. Es posible que el Asistente de instalación de Fiery Driver no funcione correctamente si no hace clic en **Permitir**.
- 4 En macOS Sequoia 15.0, cambiar el tamaño de página predeterminado en la ventana **Configuración de página** de una aplicación no nativa de Mac puede hacer que Fiery Driver se cierre inesperadamente. Como solución temporal, actualice a macOS Sequoia 15.0.1 o posterior.
- 5 Al utilizar un tema oscuro en macOS Ventura 13 o posterior, es posible que se produzcan algunos problemas en la interfaz de usuario, tales como la aparición de caracteres blancos en el Asistente de instalación de Fiery Driver y que no se pueda desactivar la casilla de comunicación bidireccional.
- 6 Al imprimir desde una aplicación de Microsoft Office en macOS Ventura 13, es posible que cualquier valor especificado para la opción **Copias** en el cuadro de diálogo **Imprimir** no muestre el mismo valor en la opción de impresión **Copias** de la vista **Propiedades completas** del Fiery Driver.
- 7 Cuando se instalan varios Fiery Drivers en macOS Ventura 13, es posible que TextEdit, Presentación preliminar y las aplicaciones de Adobe no cambien la opción **Valor predeterminado** de la **Última configuración utilizada** a la **Configuración por omisión** en el cuadro de diálogo **Imprimir** al cambiar de un Fiery Driver instalado a otro Fiery Driver instalado.
- 8 Los problemas de interfaz de usuario que se indican a continuación son específicos de macOS Monterey 12.x con Fiery Driver 7.02.x:
 - a Es posible que los contornos de borde no se muestren correctamente para algunos componentes de la interfaz de usuario. Los componentes de la interfaz de usuario pueden incluir la ventana de vista previa de marca de agua y las ventanas de vista previa **Posición de cuerpo** y **Posición de portada** para los tipos de cuadernillos **1 por cara pliego a pliego** y las opciones de modo de diseño en la pestaña **Diseño**.
 - b Al crear o editar una marca de agua en la pestaña **Sellado**, pueden aparecer caracteres adicionales en la barra de título para el control Selector de color.
- 9 En el caso improbable de que el controlador de impresora no sea capaz de asignar el nombre Bonjour a su nombre DNS o dirección IP correspondiente, el controlador de impresora solo se podrá utilizar sin seleccionar Comunicación bidireccional. Como alternativa, le recomendamos que cree una cola LPD o IPP con la dirección IP/nombre DNS de la impresora.

- 10** Las funciones que utilizan la comunicación bidireccional, como, por ejemplo las configuraciones de color, las opciones de FreeForm, Paper Catalog y la información de la impresora y del servidor, se actualizan cada 10 minutos después de que se instale el controlador de impresora.
- 11** Durante la instalación del Fiery Driver, puede aparecer la ventana de credenciales. Este comportamiento es normal. Cuando la instalación pasa a la siguiente ventana, la ventana de credenciales vuelve a aparecer en primer plano. En la segunda ventana de credenciales que aparece, haga clic en **Cancelar** para continuar con la instalación.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x para macOS 12.x a macOS 26.x

Este documento contém informações importantes sobre a versão do Fiery Driver para Mac OS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Versões do macOS compatíveis

O Fiery Driver versão 7.02.x é compatível com computadores Apple Silicon e computadores Mac baseados em Intel, e pode ser instalado nas seguintes versões do macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Instalação

Instale o Fiery Driver 7.02.x

O pacote de instalação do Fiery Driver é distribuído como um arquivo de imagem de disco (DMG) e denominado ProductName.dmg, onde "ProductName" é o nome do Fiery server. Quando o arquivo DMG é baixado e a imagem de disco é instalada no computador cliente, o pacote de Software do usuário contém o seguinte:

- Fiery Printer Driver.pkg – instala diretamente o driver da impressora.
- Fiery Software Uninstaller – desinstala o Fiery Drivers.

Nota: É recomendado instalar a versão mais recente do macOS que você está usando atualmente antes de executar o instalador do Fiery Driver.

- 1 Baixe o arquivo ProductName.dmg no computador Mac cliente e clique duas vezes nele para extrair o conteúdo.

Nota: Antes de instalar o novo Fiery Driver, remova todos os Fiery Drivers existentes em seu computador Mac usando o aplicativo Fiery Software Uninstaller fornecido como parte do ProductName.dmg. Caso a remoção de drivers antigos da impressora falhe, podem ocorrer erros com o novo driver da impressora.

- 2 Clique duas vezes no arquivo de imagem de disco, ProductName.dmg, para instalá-lo.

- 3 Clique duas vezes no arquivo Fiery Printer Driver.pkg para instalar o driver de impressora.

Limitações conhecidas

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Quando um computador que executa o macOS Sequoia 15.x é atualizado para o macOS Tahoe 26.x, as impressoras adicionadas anteriormente podem não ser listadas em um aplicativo ou em **Configurações > Impressoras e Scanners**.

Como alternativa, adicione a impressora novamente no macOS Tahoe 26.x ou desinstale os Fiery Drivers instalados anteriormente usando o Fiery Software Uninstaller e então reinstale o Fiery Driver.
- 2 Ao usar o macOS Tahoe 26.x, podem ocorrer alguns desalinhamentos na interface do usuário e bordas ausentes no Fiery Driver, mas ele irá continuar funcionando corretamente.
- 3 Ao usar o macOS Sequoia 15.x, clique em **Permitir** se uma janela solicitar que você permita que os aplicativos localizem dispositivos na rede local. O Assistente de instalação do Fiery Driver pode não funcionar corretamente se você não clicar em **Permitir**.
- 4 No macOS Sequoia 15.0, alterar o tamanho da página padrão na janela **Configurar página** de um aplicativo Mac não nativo pode fazer com que o Fiery Driver feche inesperadamente. Como alternativa, atualize para o macOS Sequoia 15.0.1 ou posterior.
- 5 Ao usar um tema escuro no macOS Ventura 13 ou posteriores, podem ocorrer alguns problemas de interface do usuário, como caracteres brancos exibidos no Assistente de instalação do Fiery Driver e a impossibilidade de desmarcar a caixa de seleção Comunicação bidirecional.
- 6 Ao imprimir de um aplicativo do Microsoft Office no macOS Ventura 13, qualquer valor especificado para a opção **Cópias** na caixa de diálogo **Imprimir** pode não ser o mesmo exibido na opção de impressão **Cópias** na visualização de **Todas as propriedades** do Fiery Driver.
- 7 Quando vários Fiery Drivers estão instalados no macOS Ventura 13, pode acontecer que os aplicativos TextEdit, Preview e Adobe não alterem a opção **Predefinições** da definição **Últimas configurações usadas** para a definição **Configurações padrão** na caixa de diálogo **Imprimir** ao mudar de um Fiery Driver instalado para outro Fiery Driver instalado.
- 8 Os seguintes problemas de interface são específicos do macOS Monterey 12.x com o Fiery Driver 7.02.x:
 - a Os contornos de borda podem não ser exibidos adequadamente para alguns componentes da interface do usuário. Os componentes podem incluir a janela de visualização de marca d'água, a visualização **Posição do corpo**, as janelas de visualização **Posição de cobertura** para tipos de livreto **Perfeito de 1 página** e as opções de modo de layout na guia **Layout**.
 - b Ao criar ou editar uma marca d'água na guia **Carimbo**, caracteres adicionais podem aparecer na barra de título para o controle do seletor de cores.
- 9 Em casos raros em que o driver da impressora não consegue resolver o nome do Bonjour para seu endereço IP/ nome DNS relevante, o driver da impressora só poderá ser usado sem selecionar a comunicação bidirecional. Como alternativa, recomenda-se criar uma fila de LPD ou IPP com o endereço IP/nome de DNS da impressora.
- 10 Após a instalação do driver da impressora, os recursos que usam a comunicação bidirecional, como ajustes de cor, ajustes do FreeForm, Paper Catalog, informações da impressora e do servidor, são atualizados a cada 10 minutos.

- 11 Durante a instalação do Fiery Driver, a janela das credenciais aparecerá. Esse comportamento é normal. Quando a instalação continua na próxima janela, a janela das credenciais é exibida novamente em primeiro plano. Na segunda janela de credenciais exibida, clique em **Cancelar** para continuar com a instalação.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x voor macOS v 12.x tot macOS v 26.x

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver-release voor macOS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Ondersteunde macOS-versies

De Fiery Driver versie 7.02.x wordt ondersteund op Mac-computers op basis van Apple silicon en Intel en kan op de volgende macOS-versies worden geïnstalleerd:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installatie

Fiery Driver 7.02.x installeren

Het installatiepakket voor Fiery Driver wordt gedistribueerd als een installatiekopie (DMG) en heeft de naam Productnaam.dmg, waarbij "Productnaam" de naam van de Fiery server is. Wanneer het DMG-bestand is gedownload en de installatiekopie op de clientcomputer is gekoppeld, bevat het softwarepakket voor de gebruiker het volgende:

- Fiery Printer Driver.pkg: installeert de printerdriver direct.
- Fiery Software Uninstaller: verwijdert Fiery Drivers.

Opmerking: We raden u aan om de nieuwste versie van het macOS dat u momenteel gebruikt te installeren voordat u het Fiery Driver-installatieprogramma uitvoert.

- 1 Download Productnaam.dmg op de Mac-clientcomputer en dubbelklik erop om de inhoud uit te pakken.

Opmerking: Voordat u de nieuwe Fiery Driver installeert, moet u alle bestaande Fiery Drivers op uw Mac-computer verwijderen met de nieuwste Fiery Software Uninstaller-toepassing, meegeleverd als onderdeel van Productnaam.dmg. Als u oude printerstuurprogramma's niet verwijdert, kan dat tot fouten leiden bij het nieuwe printerstuurprogramma.

- 2 Dubbelklik op het installatiekopiebestand Productnaam.dmg om dit in te schakelen.
- 3 Dubbelklik op Fiery Printer Driver.pkg om het printerstuurprogramma te installeren.

Bekende beperkingen

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Wanneer een computer met macOS Sequoia 15.x wordt bijgewerkt naar macOS Tahoe 26.x, worden de eerder toegevoegde printers mogelijk niet vermeld in een toepassing of in > **Instellingen voor printers en scanners**.
U kunt dit probleem omzeilen door de printer opnieuw toe te voegen op macOS Tahoe 26.x of door de eerder geïnstalleerde Fiery Drivers printer te verwijderen met behulp van de Fiery Software Uninstaller en vervolgens Fiery Driver opnieuw te installeren.
- 2 Bij gebruik van macOS Tahoe 26.x kan er sprake zijn van een verkeerde uitlijning van de gebruikersinterface en ontbrekende randen bij Fiery Driver, maar deze blijft correct werken.
- 3 Wanneer u macOS Sequoia 15.x gebruikt, klikt u op **Toestaan** als u in een venster wordt gevraagd om toepassingen toe te staan om apparaten op het lokale netwerk te vinden. De Fiery Driver Installer Wizard werkt mogelijk niet correct als u niet op **Toestaan** klikt.
- 4 Op macOS Sequoia 15.0 kan het wijzigen van het standaardpaginaformaat in het venster **Pagina-instelling** van een niet-ingebouwde Mac-toepassing ertoe leiden dat het Fiery Driver onverwacht wordt afgesloten. U kunt dit probleem omzeilen door een update uit te voeren naar macOS Sequoia 15.0.1 of hoger.
- 5 Bij gebruik van een donker thema op macOS Ventura 13 of later kunnen bepaalde gebruikersinterfaceproblemen optreden, zoals witte tekens die verschijnen in de installatiewizard van Fiery Driver en het niet kunnen uitschakelen van het selectievakje Tweerichtingscommunicatie.
- 6 Wanneer u afdrukt vanuit een Microsoft Office-printtoepassing op macOS Ventura 13, wordt bij elke waarde die is opgegeven bij de optie **Exemplaren** in het dialoogvenster **Afdrukken** mogelijk niet dezelfde waarde weergegeven in de afdrukoptie **Exemplaren** in de weergave **Volledige Eigenschappen** van de Fiery Driver.
- 7 Wanneer er meerdere Fiery Drivers op macOS Ventura 13 zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat de optie **Voorkeuzen** niet door de toepassingen TextEdit, Preview en Adobe wordt gewijzigd vanuit de **Laatst gebruikte instellingen** naar de **Standaardinstellingen** in het dialoogvenster **Afdrukken** bij het schakelen van de ene geïnstalleerde Fiery Driver naar de andere geïnstalleerde Fiery Driver.
- 8 De volgende gebruikersinterfaceproblemen zijn specifiek voor macOS Monterey 12.x met Fiery Driver 7.02.x:
 - a De randcontouren worden mogelijk niet goed weergegeven voor enkele UI-componenten. De UI-componenten kunnen het voorbeeldvenster Watermerk, de voorbeeldvensters **Positie binnenwerk** en **Omslagpositie** voor **1 per vel op de rug gebonden**-boekjestypen en opmaakmodusopties op het tabblad **Opmaak** bevatten.
 - b Wanneer u een watermerk maakt of bewerkt op het tabblad **Stempel**, kunnen er extra tekens worden weergegeven in de titelbalk voor het besturingselement Kleurenkiezer.
- 9 In het zeldzame geval dat het stuurprogramma de Bonjour-naam niet kan omzetten in het bijbehorende IP-adres/de bijbehorende DNS-naam, kan het printerstuurprogramma alleen worden gebruikt zonder dat Tweerichtingscommunicatie is geselecteerd. U kunt ook een LPD- of IPP-wachtrij maken met het IP-adres/de DNS-naam van de printer.
- 10 Functies die gebruikmaken van Tweerichtingscommunicatie, zoals kleurinstellingen, FreeForm-instellingen, Paper Catalog, printer- en serverinformatie, worden elke 10 minuten ververs nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

- 11 Tijdens de installatie van de Fiery Driver kan het referentievenster verschijnen. Dit is normaal. Het referentievenster verschijnt opnieuw op de voorgrond wanneer de installatie doorgaat naar het volgende venster. Klik op **Annuleren** in het tweede referentievenster dat verschijnt en ga door met de installatie.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x for macOS 12.x 至 macOS 26.x

本文档包含有关适用于 macOS 版本 Fiery Driver 的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

支持 macOS 版本

该 7.02.x 版本的 Fiery Driver 支持 Apple 芯片和基于 Intel 的 Mac 计算机，并可安装在以下 macOS 版本上：

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

安装

安装 Fiery Driver 7.02.x

Fiery Driver 安装程序包以磁盘映像（DMG）文件的形式分发，文件名为 **ProductName.dmg**，其中“Product Name”是 Fiery server 的名称。下载 DMG 文件后，磁盘映像将安装在客户端计算机上，用户软件程序包包含以下内容：

- Fiery Printer Driver.pkg - 直接安装打印机驱动程序。
- Fiery Software Uninstaller - 卸载 Fiery Drivers。

注释：建议您在运行 Fiery Driver 安装程序之前安装当前使用的最新版本的 macOS。

- 1 将**产品名称.dmg**下载到 Mac 客户端计算机上，然后双击该文件以提取内容。

注释：在您安装新的 Fiery Driver 之前，需使用作为 **ProductName.dmg** 的一部分提供的最新 Fiery Software Uninstaller 应用程序移除您 Mac 计算机上的全部现有 Fiery Drivers。若不移除旧版本的打印机驱动程序，可能会导致新的打印机驱动程序出现错误。

- 2 双击磁盘映像文件**产品名称.dmg** 进行安装。
- 3 双击 **Fiery Printer Driver.pkg** 文件来安装打印机驱动程序。

已知限制

Fiery Driver 7.02.x

- 1 当运行 macOS Sequoia 15.x 的计算机更新到 macOS Tahoe 26.x 时，以前添加的打印机可能不会在应用程序或**设定 > 打印机和扫描仪**中列出。
为解决此问题，请在 macOS Tahoe 26.x 上重新添加该打印机，或者使用 Fiery Software Uninstaller 卸载之前安装的 Fiery Drivers，然后重新安装 Fiery Driver。
- 2 使用 macOS Tahoe 26.x 时，Fiery Driver 可能会有一些用户界面未对齐和缺少边框，但将继续正常运行。
- 3 使用 macOS Sequoia 15.x 时，如果窗口要求您允许应用程序查找本地网络上的设备，请单击**允许**。如果不单击**允许**，Fiery Driver 安装程序向导可能不会正常运行。
- 4 在 macOS Sequoia 15.0 上，更改非本机 Mac 应用程序的**页面设置**窗口中的默认页面大小可能会导致 Fiery Driver 意外关闭。作为解决方法，请更新到 macOS Sequoia 15.0.1 或更高版本。
- 5 在 macOS Ventura 13 或更高版本上使用深色主题时，可能会出现一些 UI 问题，例如 Fiery Driver 安装程序向导中出现白色字符，以及无法取消选中双向通信复选框。
- 6 从 macOS Ventura 13 上的 Microsoft Office 应用程序进行打印时，为**打印**对话框中的**份数**选项指定的任何值可能在 Fiery Driver 的**完整属性**视图的**份数**打印选项中不显示相同的值。
- 7 当 macOS Ventura 13 上安装有多个 Fiery Drivers 时，如果将已安装的 Fiery Driver 切换为另一个已安装的 Fiery Driver，则 TextEdit、Preview 以及 Adobe 应用程序可能不会将**最近一次使用的设定**设定中的**预设**选项更改为**打印**对话框中的**默认设定**。
- 8 以下 UI 问题只会在 macOS Monterey 12.x 上运行 Fiery Driver 7.02.x 时发生：
 - a 边界轮廓可能无法在某些 UI 组件中正确显示。UI 组件可能包括水印预览窗口、**1 合 1 胶装**小册子类型的**正文位置**预览和**封页位置**预览窗口，以及**布局**选项卡中的布局模式选项。
 - b 在**戳记**选项卡中创建或编辑水印时，颜色选取器控件的标题栏中可能会显示其他字符。
- 9 在极少数情况下，当打印机驱动程序无法解析其相关 IP 地址/DNS 名称的 Bonjour 名称时，只能在不选择“双向通信”的情况下使用打印机驱动程序。另一种方法是，我们建议使用打印机的 IP 地址/DNS 名称创建 LPD 或 IPP 队列。
- 10 安装打印机驱动程序后，使用双向通信的功能将每 10 分钟更新一次，例如颜色设定、FreeForm 设定、Paper Catalog、打印机和服务器信息。
- 11 在 Fiery Driver 安装过程中，可能会出现凭据窗口。这是正常现象。当安装继续到下一个窗口时，凭据窗口会再次出现在最前方。在出现的第二个凭据窗口中，单击**取消**以继续安装。



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x は macOS 12.x から macOS 26.x まで用

本書には、macOS 用の Fiery Driver リリースに関する重要な情報が記載されています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

サポートされている macOS のバージョン

Fiery Driver バージョンの 7.02.x は Apple シリコンおよび Intel ベースの Mac コンピューターでサポートされており、次の macOS バージョンにインストールできます。

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

インストール

Fiery Driver 7.02.x のインストール

Fiery Driver インストーラーパッケージはディスクイメージ (DMG) ファイルとして提供されており、ProductName.dmg という名前がついています。ProductName の部分は Fiery server の名前です。クライアントコンピューターに DMG ファイルをダウンロードして、ディスクイメージを読み込ませると、ユーザーソフトウェアパッケージには以下が含まれています。

- Fiery Printer Driver.pkg - プリンタードライバを直接インストールします。
- Fiery Software Uninstaller - Fiery Drivers をアンインストールします。

メモ: Fiery Driver インストーラーを実行させる前に、現在使用している最新バージョンの macOS をインストールすることをお勧めします。

- 1 ProductName.dmg を Mac クライアントコンピューターにダウンロードし、ダブルクリックしてコンテンツを展開します。

メモ: 新しい Fiery Driver をインストールする前に、ProductName.dmg に付属している最新の Fiery Software Uninstaller アプリケーションを使用して、Mac コンピューター上にある既存の Fiery Drivers をすべて削除してください。以前のプリンタードライバを削除していない場合、新しいプリンタードライバでエラーが発生する可能性があります。

- 2 ディスクイメージファイル **ProductName.dmg** をダブルクリックして読み込みます。
- 3 **Fiery Printer Driver.pkg** をダブルクリックしてプリンタードライバーをインストールします。

既知の制限

Fiery Driver 7.02.x

- 1 macOS Sequoia 15.x を実行しているコンピューターを macOS Tahoe 26.x にアップデートすると、以前に追加したプリンターがアプリケーションや**設定 > プリンター&スキャナー**に表示されないことがあります。
回避策として、 macOS Tahoe 26.x でプリンターを再度追加するか、**Fiery Software Uninstaller** を使用して以前にインストールした **Fiery Drivers** をアンインストールし、その後 **Fiery Driver** を再インストールしてください。
- 2 macOS Tahoe 26.x を使用する場合、**Fiery Driver** ではユーザーインターフェイスの位置ずれや境界線の欠落が発生することがありますが、引き続き正しく機能します。
- 3 macOS Sequoia 15.x を使っている場合、アプリケーションによるローカルネットワーク上のデバイス検索を許可するかどうかを尋ねるウィンドウが表示されたら、**許可**をクリックします。**許可**をクリックしないと、**Fiery Driver** のインストーラーウィザードが正しく機能しない可能性があります。
- 4 macOS Sequoia 15.0 では、ネイティブ以外の Mac アプリケーションの**ページ設定**ウィンドウでデフォルトのページサイズを変更すると、**Fiery Driver** が予期せず終了する可能性があります。対処方法として、 macOS Sequoia 15.0.1 以降にアップデートしてください。
- 5 macOS Ventura 13 以降でダークテーマを使用すると、**Fiery Driver** インストーラーウィザードに白い文字が表示されたり、双方向通信チェックボックスがクリアできなくなったりするなど、UI に関する問題が発生することがあります。
- 6 macOS Ventura 13 上の Microsoft Office アプリケーションから印刷する場合、**印刷ダイアログ** ボックスの**コピー数**オプションに指定した値が、**Fiery Driver** の**全プロパティ**でのビューの**コピー数印刷**オプションに同じ値として表示されないことがあります。
- 7 macOS Ventura 13 に複数の **Fiery Drivers** がインストールされている場合、TextEdit、プレビュー、Adobe アプリケーションでは、あるインストール済み **Fiery Driver** から別のインストール済み **Fiery Driver** に切り替えたときに、**印刷ダイアログ**ボックスの**プリセット**オプションが**最後に使用した設定**から**デフォルト設定**に変更されないことがあります。
- 8 以下の UI 問題は、**Fiery Driver 7.02.x** を搭載した macOS Monterey 12.x に固有のものです。
 - a UI コンポーネントによっては、輪郭線のアウトラインが正しく表示されない場合があります。UI コンポーネントには、ウォーターマークプレビューウィンドウ、**1-up 無線**と**じ製本**タイプ用の**本文位置**プレビューおよび**表紙位置**プレビューウィンドウ、**レイアウト**タブのレイアウトモードオプションがあります。
 - b **スタンプ**タブでウォーターマークを作成または編集する場合、カラーピッカーコントロールのタイトルバーに追加の文字が表示されることがあります。
- 9 まれなケースとして、プリンタードライバーが Bonjour 名を関連 IP アドレス/DNS 名に解決できない場合、双方向通信が選択されていない状態でのみプリンタードライバーを使用できます。または、プリンターの IP アドレス/DNS 名を使用して LPD または IPP キューを作成することをお勧めします。
- 10 カラー設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、プリンターおよびサーバー情報など、双方向通信を利用する機能は、プリンタードライバーがインストールされた後は 10 分ごとに更新されます。

- 11 Fiery Driver のインストール中に資格情報ウィンドウが表示される可能性があります。これは、想定どおりの動作です。インストールが次のウィンドウに進むと、ログイン情報ウィンドウがフォアグラウンドに再び表示されます。表示される 2 番目のログイン情報ウィンドウで**キャンセル**をクリックし、インストールを続行します。



Customer User Addendum

macOS 12.x ~ macOS 26.x용 Fiery Driver 7.02.x

이 문서에는 macOS용 Fiery Driver 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

지원되는 macOS 버전

이 Fiery Driver 버전 7.02.x는 Apple 실리콘 및 인텔 기반 Mac 컴퓨터에서 지원되며 다음 macOS 버전에 설치할 수 있습니다.

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

설치

Fiery Driver 7.02.x 설치

Fiery Driver 설치 관리자 패키지는 디스크 이미지(DMG) 파일로 배포되며, ProductName.dmg와 같이 이름이 지정됩니다. 여기서 "제품 이름"은 Fiery server의 이름입니다. DMG 파일이 다운로드되고 클라이언트 컴퓨터에 디스크 이미지가 설치되면 사용자 소프트웨어 패키지에 다음이 포함됩니다.

- Fiery Printer Driver.pkg - 프린터 드라이버를 바로 설치합니다.
- Fiery Software Uninstaller - Fiery Drivers 제거.

참고: Fiery Driver 설치 프로그램을 실행하기 전에 현재 사용 중인 macOS의 최신 버전을 설치하는 것이 좋습니다.

- 1 Mac 클라이언트 컴퓨터에 ProductName.dmg를 다운로드한 다음 해당 파일을 두 번 클릭하여 콘텐츠를 추출합니다.

참고: 새 Fiery Driver를 설치하기 전에 ProductName.dmg의 일부로 제공된 최신 Fiery Software Uninstaller 어플리케이션을 사용하여 Mac 컴퓨터에 설치된 기존 Fiery Drivers를 모두 제거하십시오. 이전에 설치된 프린터 드라이버를 제거하지 않으면 새 프린터 드라이버에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 2 디스크 이미지 파일 ProductName.dmg를 두 번 클릭하여 설치합니다.

- 3 Fiery Printer Driver.pkg 파일을 두 번 클릭하여 프린터 드라이버를 설치합니다.

알려진 제한

Fiery Driver 7.02.x

- 1 macOS Sequoia 15.x를 실행하는 컴퓨터가 macOS Tahoe 26.x로 업데이트되면, 이전에 추가한 프린터가 어플리케이션이나 **설정 > 프린터 및 스캐너**에 나열되지 않을 수 있습니다.
이를 해결하려면 macOS Tahoe 26.x에서 프린터를 다시 추가하거나 Fiery Software Uninstaller를 사용하여 이전에 설치한 Fiery Drivers 프린터를 제거한 다음 Fiery Driver를 다시 설치하십시오.
- 2 macOS Tahoe 26.x 사용 시 Fiery Driver에 일부 사용자 인터페이스가 잘못 정렬되고 테두리가 누락될 수 있지만 계속 올바르게 작동합니다.
- 3 macOS Sequoia 15.x를 사용할 경우, 로컬 네트워크에서 어플리케이션이 장치를 찾을 수 있도록 허용하라고 창이 요청할 때 **허용**을 클릭합니다. **허용**을 클릭하지 않을 경우 Fiery Driver 설치 프로그램 마법사가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다.
- 4 macOS Sequoia 15.0에서 Mac 기본이 아닌 어플리케이션의 **페이지 설정** 창에서 기본 페이지 크기를 변경하면 Fiery Driver이 예상치 못하게 닫힐 수 있습니다. 해결책으로, macOS Sequoia 15.0.1 이상으로 업데이트하세요.
- 5 macOS Ventura 13 이상에서 어두운 테마를 사용하는 경우 Fiery Driver 설치 관리자 마법사 및 양방향 통신 확인란에 나타나는 흰색 문자를 선택 취소할 수 없는 등의 UI 문제가 발생할 수 있습니다.
- 6 macOS Ventura 13의 Microsoft Office 어플리케이션에서 인쇄할 경우 **인쇄** 대화 상자의 **매수** 옵션에 대해 지정된 값이 Fiery Driver의 **전체 속성** 보기의 **매수** 인쇄 옵션의 값과 동일하지 않을 수 있습니다.
- 7 macOS Ventura 13에 여러 Fiery Drivers가 설치되어 있는 경우, TextEdit, Preview, Adobe 어플리케이션은 설치된 Fiery Driver에서 다른 설치된 Fiery Driver로 전환할 때 **최근에 사용한 설정의 프리셋을 인쇄** 대화 상자의 **기본 설정**으로 변경하지 않을 수 있습니다.
- 8 다음 UI 문제는 Fiery Driver 7.02.x가 설치된 macOS Monterey 12.x에만 해당됩니다.
 - a 몇 가지 UI 구성 요소에 대해 테두리 윤곽선이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. UI 구성 요소에는 위터마크 미리보기 창, **바디 위치** 미리보기 및 **1-up 무선** 소책자 유형에 대한 **커버 위치** 미리보기 창, **레이아웃** 탭의 레이아웃 모드 옵션이 포함될 수 있습니다.
 - b **스탬핑** 탭에서 위터마크를 만들거나 편집할 때 색상 선택기 컨트롤의 제목 줄에 추가 문자가 나타날 수 있습니다.
- 9 드문 경우이기는 하지만, 프린터 드라이버가 Bonjour 이름을 관련된 IP 주소/DNS 이름으로 확인할 수 없는 경우에는 양방향 통신의 선택을 해제해야만 프린터 드라이버를 사용할 수 있습니다. 또는 프린터 IP 주소/DNS 이름으로 LPD 또는 IPP 배열을 생성하는 것이 좋습니다.
- 10 색상 설정, FreeForm 설정, Paper Catalog, 프린터 및 서버 정보와 같은 양방향 통신을 사용하는 기능이 프린터 드라이버가 설치된 후 10분마다 새로 고침됩니다.
- 11 Fiery Driver가 설치되면 자격 증명 창이 나타납니다. 이는 예상되는 동작입니다. 그러나 설치가 다음 창으로 계속되면 자격 증명 창이 전경에 다시 나타납니다. 나타나는 두 번째 자격 증명 창에서 **취소**를 클릭하여 설치를 계속합니다.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x for macOS 12.x 至 macOS 26.x

本文件包含有關適用於 Mac OS 版本的 Fiery Driver 相關的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

支援的 macOS 版本

該 Fiery Driver 版本 7.02.x 支援 Apple Silicon 和配備 Intel 的 Mac 電腦，並可安裝在以下 macOS 版本上：

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

安裝

安裝 Fiery Driver 7.02.x

Fiery Driver 安裝程式套件是以磁碟映像 (DMG) 檔案的形式發佈，其名為 **ProductName.dmg**，而「Product Name」是指 Fiery server 的名稱。DMG 檔案下載完成，並將 disk image 掛接至用戶端電腦上後，使用者軟體套件即包含下列檔案：

- Fiery Printer Driver.pkg - 直接安裝印表機驅動程式。
- Fiery Software Uninstaller - 解除安裝 Fiery Drivers。

附註：建議您在執行 Fiery Driver 安裝程式之前安裝目前使用的最新 macOS 版本。

- 1 將 **ProductName.dmg** 下載到 Mac 用戶端電腦上，然後按兩下以將內容解壓縮。

附註：在您安裝新的 Fiery Driver 之前，使用 **ProductName.dmg** 隨附提供的最新 Fiery Software Uninstaller 應用程式，將 Mac 電腦上所有現有的 Fiery Drivers 移除。如不移除舊版的印表機驅動程式，可能會導致新印表機驅動程式發生錯誤。

- 2 按兩下磁碟映像檔 **ProductName.dmg** 即可掛接。
- 3 按兩下 **Fiery Printer Driver.pkg** 即可安裝印表機驅動程式。

已知限制

Fiery Driver 7.02.x

- 1 當運行 macOS Sequoia 15.x 的電腦更新到 macOS Tahoe 26.x 時，以前添加的印表機可能不會在應用程式或設定 > 印表機與掃描器中列出。
為解決此問題，請在 macOS Tahoe 26.x 上重新新增該印表機，或者使用 Fiery Software Uninstaller 卸載之前安裝的 Fiery Drivers，然後重新安裝 Fiery Driver。
- 2 使用 macOS Tahoe 26.x 時，Fiery Driver 可能會有一些使用者介面未對齊和缺少邊框，但將繼續正常運行。
- 3 使用 macOS Sequoia 15.x 時，如果視窗要求您允許應用程式尋找本地網路上的裝置，請按一下**允許**。如果不按一下**允許**，Fiery Driver 安裝程式精靈可能不會正常執行。
- 4 在 macOS Sequoia 15.0 上，變更非本機 Mac 應用程式的**頁面設定**視窗中的預設頁面大小可能會導致 Fiery Driver 意外關閉。作為解決方法，請更新到 macOS Sequoia 15.0.1 或更高版本。
- 5 當 macOS Ventura 13 或更新版本使用深色主題時，可能會出現一些 UI 問題，如空白字元出現在 Fiery Driver 安裝程式精靈和雙向通訊的核取方塊無法清除。
- 6 從 macOS Ventura 13 上的 Microsoft Office 應用程式進行列印時，為**列印**對話方塊中的**份數**選項指定的任何值可能在 Fiery Driver 的**完整屬性**檢視的**份數**列印選項中不顯示相同的值。
- 7 當 macOS Ventura 13 安裝多個 Fiery Drivers 時，若要從已安裝的 Fiery Driver 切換至另一個已安裝的 Fiery Driver，TextEdit、Preview 和 Adobe 應用程式可能無法在從**上次使用設定**設定的**預設**選項，變更為**列印**對話方塊中的**預設設定**設定。
- 8 以下是 macOS Monterey 12.x 搭配使用 Fiery Driver 7.02.x 時特有的 UI 問題：
 - a 有一些 UI 元件的邊界外框可能無法正確顯示。對於**單頁膠裝**手冊類型，以及**版面配置**索引標籤中的版面配置模式選項，UI 元件可能包括「浮水印」預覽視窗、**內文位置**預覽和**封頁位置**預覽視窗。
 - b 在**戳記**索引標籤中，建立或編輯浮水印時，可能會在色彩選擇器控制的標題列出現額外的字元。
- 9 在極少數情況下，印表機驅動程式無法將 Bonjour 名稱解析為與其相關的 IP 位址/DNS 名稱，因此印表機驅動程式只能在未選取「雙向通訊」的情況下使用。此外，我們建議改用印表機的 IP 位址/DNS 名稱來建立 LPD 或 IPP 佇列。
- 10 使用雙向通訊的功能，例如色彩設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、印表機及伺服器資訊等，都是在安裝印表機驅動程式後每 10 分鐘重新整理一次。
- 11 在 Fiery Driver 安裝過程中，可能會出現憑證視窗。這是預期的行為。當安裝繼續到下一個視窗時，憑證視窗將再次出現在前景。您可以在顯示的第二個憑證視窗中，按一下**取消**並繼續安裝。



Customer User Addendum

Fieri Driver 7.02.x для macOS с версии 12.x по версию 26.x

Этот документ содержит важную информацию о выпуске Fieri Driver для macOS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Поддерживаемые версии macOS

ПО Fieri Driver версии 7.02.x поддерживается на компьютерах Mac с процессорами Apple и Intel, его можно установить при использовании следующих версий macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Установка

Установка Fieri Driver 7.02.x

Пакет установщика Fieri Driver распространяется в виде файла образа диска (DMG) и называется `ProductName.dmg`, где «ProductName» — это имя сервера Fieri server. Когда файл DMG загружен и образ диска смонтирован на клиентском компьютере, отображается пакет пользовательского ПО, содержащий следующие элементы.

- Fieri Printer Driver.pkg — непосредственно устанавливает драйвер принтера.
- Fieri Software Uninstaller — удаляет Fieri Drivers.

Примечание: Перед запуском программы установки Fieri Driver рекомендуется установить последнюю версию macOS.

- 1 Загрузите файл `ProductName.dmg` на клиентский компьютер Mac и дважды нажмите его, чтобы извлечь содержимое.

Примечание: Прежде чем устанавливать новую версию Fieri Driver, удалите все существующие драйверы Fieri Drivers на компьютере Mac с помощью последней версии приложения Fieri Software Uninstaller, которое предоставляется в файле `ProductName.dmg`. Если не удалить более старые версии драйверов принтера, это может привести к ошибкам в работе нового драйвера принтера.

- 2 Дважды нажмите файл образа диска ProductName.dmg, чтобы его смонтировать.
- 3 Затем дважды нажмите файл Fiery Printer Driver.pkg для установки драйвера принтера.

Известные ограничения

Fiery Driver 7.02.x

- 1 При обновлении компьютера с macOS Sequoia 15.x до версии macOS Tahoe 26.x ранее добавленные принтеры могут отсутствовать в приложении или в окне **Настройки > Принтеры и сканеры**.
Чтобы решить эту проблему, снова добавьте этот принтер в macOS Tahoe 26.x или удалите ранее установленный Fiery Drivers с помощью программы Fiery Software Uninstaller, а затем переустановите Fiery Driver.
- 2 При использовании macOS Tahoe 26.x Fiery Driver может наблюдаться некоторое смещение пользовательского интерфейса и отсутствующие границы, но он по-прежнему будет работать правильно.
- 3 При использовании macOS Sequoia 15.x, если появится окно с запросом разрешения на поиск устройств в локальной сети из приложений, нажмите **Разрешить**. Мастер установки Fiery Driver может работать неправильно, если не нажать кнопку **Разрешить**.
- 4 В macOS Sequoia 15.0 изменение формата страницы по умолчанию в окне **Параметры страницы** в приложении, которое изначально разрабатывалось не для Mac, может привести к неожиданному закрытию приложения Fiery Driver. Для решения этой проблемы обновите macOS Sequoia до версии 15.0.1 или более поздней.
- 5 При использовании темной темы в macOS Ventura 13 или более поздней версии могут возникать некоторые проблемы с пользовательским интерфейсом, такие как отображение белых символов в мастере установки Fiery Driver и невозможность снять флажок «Двунаправленная связь».
- 6 При печати из приложения Microsoft Office в macOS Ventura 13 любое значение, заданное для параметра **Копии** в диалоговом окне **Печать**, может не совпадать со значением параметра печати **Копии** в представлении **Все свойства** в Fiery Driver.
- 7 Если в macOS Ventura 13 установлено несколько драйверов Fiery Drivers, то при переключении с одного установленного драйвера Fiery Driver на другой установленный драйвер Fiery Driver приложения TextEdit, Preview и различные приложения Adobe могут не изменить для параметра **Наборы настроек** в диалоговом окне **Печать** значение **Последние использованные настройки** на значение **Настройки по умолчанию**.
- 8 Следующие проблемы пользовательского интерфейса характерны для macOS Monterey 12.x с установленным ПО Fiery Driver 7.02.x.
 - a Контуры границ могут отображаться неправильно для некоторых компонентов пользовательского интерфейса. Компоненты пользовательского интерфейса могут включать в себя окно предварительного просмотра водяных знаков, окно предварительного просмотра **Расположение содержимого** и окно предварительного просмотра **Расположение обложки** для типов брошюры **1 на страницу, клеевой переплет**, а также параметры режима компоновки на вкладке **Компоновка**.
 - b При создании или редактировании водяного знака на вкладке **Штампы** в строке заголовка средства выбора цвета могут появляться дополнительные символы.
- 9 В редких случаях, когда драйверу принтера не удастся сопоставить имя Bonjour с соответствующим IP-адресом/DNS-именем, драйвер принтера можно использовать, только если не выбран параметр "Двунаправленная связь". Либо рекомендуется создать очередь LPD или IPP с IP-адресом/DNS-именем принтера.

- 10** Функции, использующие двунаправленную связь, такие как настройки печати, настройки FreeForm, Paper Catalog, информация о принтере и сервере, обновляются каждые 10 минут после установки драйвера принтера.
- 11** Во время установки Fiery Driver может появиться окно ввода учетных данных. Это нормальное поведение. После перехода к следующему окну процесса установки на переднем плане снова появится окно ввода учетных данных. Чтобы продолжить установку, нажмите **Отмена** во втором появившемся окне ввода учетных данных.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x dla systemów macOS w wersji od 12.x do 26.x

Ten dokument zawiera ważne informacje o sterowniku Fiery Driver dotyczące wydania dla systemu macOS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Obsługiwane wersje systemu macOS

Sterownik Fiery Driver w wersji 7.02.x można zainstalować w następujących wersjach systemu macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Podłączanie

Instalowanie Fiery Driver 7.02.x

Pakiet instalatora Fiery Driver jest sprzedawany w formie pliku obrazu dysku i ma nazwę Nazwa produktu.dmg, gdzie „Nazwa produktu” jest nazwą serwera Fiery server. Po pobraniu pliku DMG i zamontowaniu obrazu dysku na komputerze klienckim można uzyskać dostęp do pakietu Oprogramowanie użytkownika (User Software) zawierającego następujące elementy:

- Fiery Printer Driver.pkg — umożliwia bezpośrednią instalację sterownika maszyny drukarskiej.
- Fiery Software Uninstaller — służy do odinstalowywania sterowników Fiery Drivers.

Uwaga: Zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji obecnie używanego systemu macOS przed uruchomieniem instalatora Fiery Driver.

- 1 Pobierz plik NazwaProduktu.dmg na komputer kliencki z systemem macOS, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby wyodrębnić zawartość.

Uwaga: Przed instalacją nowego sterownika Fiery Driver usuń wszystkie istniejące sterowniki Fiery Drivers na komputerze z systemem macOS przy użyciu najnowszej wersji aplikacji Fiery Software Uninstaller dostarczonej w ramach obrazu NazwaProduktu.dmg. Nieusunięte starsze sterowniki drukarki mogą powodować błędy w wyniku konfliktu z nowym sterownikiem.

- 2 Kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku NazwaProduktu.dmg, aby go zamontować.
- 3 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg, aby zainstalować sterownik drukarki.

Znane ograniczenia

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Po zaktualizowaniu systemu macOS Sequoia 15.x do wersji macOS Tahoe 26.x wcześniej dodane drukarki mogą nie być wymienione w aplikacji lub w menu **Ustawienia > Drukarki i skanery**.
Aby obejść ten problem, należy ponownie dodać drukarkę w systemie macOS Tahoe 26.x lub odinstalować poprzednio zainstalowane sterowniki Fiery Drivers przy użyciu programu Fiery Software Uninstaller, a następnie ponownie zainstalować sterownik Fiery Driver.
- 2 W przypadku korzystania z systemu macOS Tahoe 26.x w sterowniku Fiery Driver mogą występować pewne rozbieżności i brakujące obramowania w interfejsie, ale sterownik nadal będzie działać prawidłowo.
- 3 W przypadku korzystania z systemu macOS Sequoia 15.x kliknij opcję **Zezwalaj**, jeśli pojawi się okno z prośbą o zezwolenie aplikacjom na znajdowanie urządzeń w sieci lokalnej. Kreator instalacji Fiery Driver może działać nieprawidłowo, jeśli użytkownik nie kliknie przycisku **Zezwalaj**.
- 4 W systemie macOS Sequoia 15.0 zmiana domyślnego rozmiaru strony w oknie **Ustawienia strony** w innej niż natywna aplikacji dla systemu Mac może spowodować nieoczekiwane zamknięcie sterownika Fiery Driver. Aby obejść ten problem, należy zaktualizować system macOS Sequoia do wersji 15.0.1 lub nowszej.
- 5 Podczas korzystania z ciemnego motywu w systemie macOS Ventura 13 lub nowszym mogą wystąpić pewne problemy z interfejsem użytkownika, takie jak białe znaki pojawiające się w kreatorze instalacji Fiery Driver i brak możliwości wyczyszczenia pola wyboru opcji Komunikacja dwukierunkowa.
- 6 W przypadku drukowania z aplikacji Microsoft Office w systemie macOS Ventura 13 dowolna wartość określona w opcji **Kopie** w oknie dialogowym **Drukuj** może nie wyświetlać tej samej wartości w opcji drukowania **Kopie** w widoku **Pełne właściwości** sterownika Fiery Driver.
- 7 W przypadku zainstalowania wielu sterowników Fiery Drivers w systemie macOS Ventura 13 aplikacje TextEdit, Preview oraz Adobe mogą nie zmienić opcji **Ustawienia wstępne z ostatniego używanego ustawienia do ustawienia domyślnego** w oknie dialogowym **Drukuj** po przełączeniu z jednego zainstalowanego sterownika Fiery Driver do innego sterownika Fiery Driver.
- 8 Następujące problemy z interfejsem użytkownika dotyczą systemu macOS Monterey 12.x ze sterownikiem Fiery Driver w wersji 7.02.x:
 - a Kontury obramowania mogą nie być wyświetlane prawidłowo dla kilku składników interfejsu użytkownika. Składniki interfejsu użytkownika mogą obejmować okno podglądu znaku wodnego, podgląd **pozycji tekstu głównego** i okna podglądu **pozycji okładki** dla typów broszur **1-up Perfect** oraz opcje trybu układu na karcie **Układ**.
 - b Podczas tworzenia lub edytowania znaku wodnego na karcie **Oznaczanie** na pasku tytułu kontrolki **Próbnik kolorów** mogą pojawić się dodatkowe znaki.
- 9 W rzadkich przypadkach, gdy sterownik drukarki nie jest w stanie przyporządkować nazwy Bonjour do odpowiedniego adresu IP lub nazwy DNS, sterownika drukarki można używać tylko wtedy, gdy opcja Komunikacja dwukierunkowa jest wyłączona. Alternatywnie zalecamy utworzenie kolejki LPD lub IPP o adresie IP / nazwie DNS maszyny drukarskiej.

- 10** Funkcje, które korzystają z komunikacji dwukierunkowej, takie jak ustawienia koloru, ustawienia FreeForm, Paper Catalog, informacje o drukarce i serwerze są odświeżane co 10 minut po zainstalowaniu sterownika drukarki.
- 11** Podczas instalacji sterownika Fiery Driver może pojawić się okienko wprowadzania danych logowania użytkownika. Jest to normalne zachowanie. Okienko wprowadzania poświadczeń pojawi się ponownie na pierwszym planie, gdy proces instalacji będzie kontynuowany w następnym oknie. W drugim wyświetlonym oknie poświadczeń kliknij przycisk **Anuluj**, aby kontynuować instalację.



Customer User Addendum

macOS 12.x - macOS 26.x için Fiery Driver 7.02.x

Bu belge, Mac OS sürümü için Fiery Driver hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Desteklenen macOS sürümleri

Fiery Driver sürüm 7.02.x, Apple silikon ve Intel tabanlı Mac bilgisayarlarda desteklenir ve aşağıdaki macOS sürümlerine yüklenebilir:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Yükleme

Fiery Driver 7.02.x ögesini yükleme

Fiery Driver sürücüsü yükleyici paketi, bir disk görüntü (DMG) dosyası olarak dağıtılır ve ÜrünAdı.dmg olarak adlandırılır; burada "Ürün Adı" Fiery server adıdır. DMG dosyası indirildiğinde ve disk görüntüsü istemci bilgisayara bağlandığında Kullanıcı yazılımı paketinde aşağıdakiler bulunur:

- Fiery Printer Driver.pkg: Doğrudan yazıcı sürücüsünü yükler.
- Fiery Software Uninstaller: Fiery Drivers yazılımını kaldırır.

Not: Fiery Driver yükleyicisini çalıştırmadan önce, kullandığınız macOS yazılımının en son sürümünü yüklemenizi öneririz.

- 1 ÜrünAdı.dmg dosyasını Mac istemci bilgisayarına indirin ve ardından bu dosyanın içeriğini çıkarmak için dosyaya çift tıklayın.

Not: Yeni Fiery Driver yazılımını yüklemeyi önce Mac bilgisayarınızda mevcut tüm Fiery Drivers yazılımlarını Ürün Adı.dmg'nin bir parçası olarak sağlanan en güncel Fiery Software Uninstaller uygulaması ile kaldırın. Eski yazıcı sürücülerinin kaldırılmaması yeni yazıcı sürücüsünde hatalara neden olabilir.

- 2 Bağlamak için ÜrünAdı.dmg adlı Disk görüntüsü dosyasına çift tıklayın.

- 3 Yazıcı sürücüsünü yüklemek için Fiery Printer Driver.pkg dosyasına çift tıklayın.

Bilinen sınırlamalar

Fiery Driver 7.02.x

- 1 macOS Sequoia 15.x çalıştıran bir bilgisayar macOS Tahoe 26.x'e güncellendiğinde, daha önce eklenen yazıcılar bir uygulamada veya **Ayarlar > Yazıcılar ve tarayıcılar** yolunda listelenmeyebilir.
Geçici bir çözüm olarak, yazıcıyı macOS Tahoe 26.x'e tekrar ekleyin veya Fiery Software Uninstaller kullanarak önceden yüklenmiş Fiery Drivers ögesini kaldırıp ardından Fiery Driver ögesini yeniden yükleyin.
- 2 macOS Tahoe 26.x kullanıldığında, Fiery Driver, bazı yanlış kullanıcı arayüzü hizaları ve eksik çerçeveler içerebilir ancak düzgün çalışmaya devam eder.
- 3 macOS Sequoia 15.x kullanırken, uygulamaların yerel ağdaki cihazları bulmasına izin vermenizi isteyen bir pencere açılırsa **İzin ver** ögesine tıklayın. **İzin ver** ögesine tıklamazsanız Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı doğru çalışmayabilir.
- 4 macOS Sequoia 15.0'da, yerel olmayan bir Mac uygulamasının **Sayfa yapısı** penceresinde varsayılan sayfa boyutunu değiştirmek, Fiery Driver uygulamasının beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçici bir çözüm olarak, macOS Sequoia 15.0.1 veya üstü bir sürüme güncelleyin.
- 5 macOS Ventura 13 veya sonraki sürümlerde karanlık tema kullanılırken, Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı'nda ortaya çıkan beyaz karakterler ve Çift yönlü iletişim onay kutusunun temizlenememesi gibi bazı kullanıcı arayüzü sorunları yaşanabilir.
- 6 macOS Ventura 13'te bir Microsoft Office uygulamasından yazdırırken, **Yazdır** iletişim kutusundaki **Kopya sayısı** seçeneği için belirtilen herhangi bir değer, Fiery Driver ögesinin **Tam özellikler** görünümündeki **Kopya sayısı** yazdırma seçeneğinde aynı değeri göstermeyebilir.
- 7 macOS Ventura 13'te birden fazla Fiery Drivers yüklendiğinde, TextEdit, Preview ve Adobe uygulamaları, yüklü bir Fiery Driver ögesinden başka bir yüklü Fiery Driver ögesine geçerken **Yazdır** iletişim kutusundaki **Son Kullanılan Ayarlar** ayarından **Ön Ayarlar** seçeneğini **Varsayılan Ayarlar** ayarına değiştirmeyebilir.
- 8 Aşağıdaki kullanıcı arabirimi sorunları Fiery Driver 7.02.x bulunan macOS Monterey 12.x'e özgüdür:
 - a Çerçeve anahatları birkaç kullanıcı arabirimi bileşeni için düzgün görüntülenmeyebilir. Kullanıcı arabirimi bileşenleri, Filigran önizleme penceresini, **Gövde konumu** önizlemesini ve **1-yukarı Tutkallı** kitapçık türleri için **Kapak konumu** önizleme pencerelerini ve **Düzen** sekmesinde düzen modu seçeneklerini içerebilir.
 - b **Damgalama** sekmesinde bir filigran oluştururken veya düzenlerken, Renk seçici denetiminin başlık çubuğunda ek karakterler görünebilir.
- 9 Yazıcı sürücüsünün Bonjour adını ve ilgili IP adresi/DNS adını çözümleyemediği nadir durumlarda yazıcı sürücüsü yalnızca Çift yönlü iletişim özelliği seçili olmadığında kullanılabilir. Alternatif olarak, yazıcının IP adresi/DNS adını kullanarak bir LPD veya IPP kuyruğu oluşturmanızı öneririz.
- 10 Renk ayarları, FreeForm ayarları, Paper Catalog, yazıcı ve sunucu bilgileri gibi Çift Yönlü İletişim kullanan özellikler, yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra her 10 dakikada bir kez yenilenir.
- 11 Fiery Driver yüklemesi sırasında, oturma açma bilgisi penceresi görüntülenebilir. Bu beklenen bir davranıştır. Yükleme işlemi bir sonraki pencereye devam ettiğinde, kimlik bilgileri penceresi tekrar ön planda görünür. Yüklemeye devam etmek için karşınıza ikinci kimlik bilgileri penceresinde **İptal et'e** tıklayın.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x pro macOS 12.x na macOS 26.x

Tento dokument obsahuje důležité informace o vydané verzi nástroje Fiery Driver pro macOS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

podporované verze systému macOS

Ovladač Fiery Driver verze 7.02.x je podporován na počítačích Mac s procesorem Apple Silicon a Intel a lze ji nainstalovat na následující verze systému macOS:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Instalace

Nainstalujte Fiery Driver 7.02.x

Balíček instalačního programu Fiery Driver je distribuován jako soubor bitové kopie disku (DMG) a má název `NázevProduktu.dmg`, kde "Název produktu" odpovídá názvu Fiery server. Po stažení souboru DMG a připojení bitové kopie disku ke klientskému počítači naleznete v balíčku uživatelského softwaru následující položky:

- Fiery Printer Driver.pkg – instaluje přímo ovladač tiskárny.
- Fiery Software Uninstaller – odinstaluje ovladače Fiery Drivers.

Poznámka: Před spuštěním instalačního nástroje Fiery Driver doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi systému macOS, který aktuálně používáte.

- 1 Stáhněte soubor `ProductName.dmg` do klientského počítače Mac a poté jej dvojným kliknutím rozbalte.

Poznámka: Před instalací nového ovladače Fiery Driver odeberte všechny existující ovladače Fiery Drivers z počítače Mac pomocí nejnovější aplikace Fiery Software Uninstaller dodané v rámci souboru `NázevProduktu.dmg`. Pokud starší ovladače tiskárny neodeberete, může dojít k potížím s novým ovladačem tiskárny.

- 2 Dvakrát klikněte na soubor bitové kopie disku `NázevProduktu.dmg`, čímž bitovou kopii připojíte.

- 3 Dvakrát klikněte na soubor Fiery Printer Driver.pkg, čímž zahájíte instalaci ovladače tiskárny.

Známá omezení

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Pokud je počítač se systémem macOS Sequoia 15.x aktualizován na verzi macOS Tahoe 26.x, dříve přidané tiskárny nemusí být uvedeny v aplikaci nebo v **Nastavení > Tiskáren a skenerů**.

Jako náhradní řešení přidejte tiskárnu znovu do systému macOS Tahoe 26.x nebo odinstalujte dříve nainstalovanou Fiery Drivers tiskárnu pomocí Fiery Software Uninstaller a poté znovu nainstalujte Fiery Driver program.
- 2 Při používání macOS Tahoe 26.x může Fiery Driver nesprávně zarovnávat uživatelské rozhraní a vykazovat chybějící okraje, ale bude i nadále fungovat správně.
- 3 Pokud používáte macOS Sequoia 15.x, klikněte na možnost **Povolit**, pokud se zobrazí okno s výzvou, abyste aplikacím povolili vyhledávat zařízení v místní síti. Průvodce instalací Fiery Driver nemusí fungovat správně, pokud nekliknete na možnost **Povolit**.
- 4 V systému macOS Sequoia 15.0 může změna výchozí velikosti stránky v okně **Vzhled stránky** nenativní aplikace pro Mac způsobit neočekávané ukončení Fiery Driver . Alternativním řešením je aktualizovat systém macOS Sequoia na verzi 15.0.1 nebo novější.
- 5 Při použití tmavého motivu v systému macOS Ventura 13 a novější se mohou objevit potíže s uživatelským rozhraním, jako jsou například bílé znaky, které se zobrazí v instalačním průvodci Fiery Driver a nemožnost odškrtnutí zaškrťovacího políčka Obousměrná komunikace.
- 6 Při tisku z aplikace sady Microsoft Office v systému macOS Ventura 13 nemusí hodnoty zadané pro možnost **Kopie** v dialogovém okně **Tisk** odpovídat hodnotám v možnosti tisku **Kopie** v zobrazení **Úplné vlastnosti** ovladače Fiery Driver.
- 7 V případě instalace více ovladačů Fiery Drivers v systému macOS Ventura 13, aplikace TextEdit, Preview a Adobe nemusí změnit možnost **Předvolby** z **Poslední použité nastavení** na **Výchozí nastavení** v dialogovém okně **Tisk**, pokud přepnete z jednoho nainstalovaného ovladače Fiery Driver na jiný nainstalovaný ovladač Fiery Driver.
- 8 Následující problémy uživatelského rozhraní jsou specifické pro systém macOS Monterey 12.x s Fiery Driver 7.02.x:
 - a U některých komponent uživatelského rozhraní se nemusí zobrazit správně obrysy okrajů. Součástí uživatelského rozhraní mohou být okna **Náhled vodoznaku**, **náhled Polohy těla** a **náhled Polohy obálky** pro typy brožur **Lepená vazba**, **1 stránka na arch** a možnosti režimu rozložení na kartě **Rozložení**.
 - b Při vytváření nebo úpravě vodoznaku na kartě **Razítkování** se mohou v panelu názvu zobrazit další znaky ovládání Výběru barvy.
- 9 Ve vzácném případě, kdy ovladač tiskárny nedokáže přeložit název Bonjour na příslušnou IP adresu / název DNS, lze ovladač tiskárny použít pouze bez vybrané obousměrné komunikace. Případně doporučujeme vytvořit frontu LPD nebo IPP s IP adresou / DNS názvem tiskárny.
- 10 Prvky, které využívají obousměrnou komunikaci, například nastavení barev, nastavení FreeForm, Paper Catalog, informace o tiskárně a serveru, se obnovují každých 10 minut po instalaci ovladače tiskárny.
- 11 Po dokončení instalace Fiery Driver se zobrazí okno s přihlašovacími údaji. Toto chování je očekávané. Okno s přihlašovacími údaji se však v popředí zobrazí znovu, jakmile bude instalace pokračovat v dalším okně. V druhém okně s přihlašovacími údaji klikněte na **Zrušit** a pokračujte v instalaci.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x til macOS 12.x til macOS 26.x

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om frigivelse af Fiery Driver til macOS. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

macOS-versioner, der understøttes

Versionen Fiery Driver 7.02.x understøttes på Apple Silicon og Intel-baserede Mac-computere og kan installeres på følgende macOS-versioner:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installation

Installer Fiery Driver 7.02.x

Fiery Driver-installationspakken distribueres som en diskbilledfil (DMG) og hedder ProductName.dmg, hvor "ProductName" er navnet på Fiery server. Når DMG-filen er downloadet, og diskbilledet er installeret på klientcomputeren, indeholder brugerens softwarepakke følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installeres direkte fra printerdriveren.
- Fiery Software Uninstaller – afinstallerer Fiery Drivers.

Bemærk: Det anbefales, at du installerer den seneste version af det macOS, du bruger i øjeblikket, før du kører Fiery Driver-installationsprogrammet.

- 1 Hent ProductName.dmg til Mac-klientcomputeren, og dobbeltklik herefter på den for at udpakke indholdet.

Bemærk: Før du installerer det nye Fiery Driver, skal du fjerne alle eksisterende Fiery Drivers på din Mac-computer ved hjælp af det nyeste Fiery Software Uninstaller-program, der leveres som en del af ProductName.dmg. Hvis ældre printerdrivere ikke kan fjernes, kan det resultere i fejl med den nye printerdriver.

- 2 Dobbeltklik på diskbilledfilen ProductName.dmg for at starte den.

- 3 Dobbeltklik på Fiery Printer Driver.pkg for at installere printerdriveren.

Kendte begrænsninger

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Når en computer, der kører macOS Sequoia 15.x, opdateres til macOS Tahoe 26.x, vises de tidligere tilføjede printere muligvis ikke i et program eller i **Indstillinger > Printere og scannere**.
Som en midlertidig løsning kan du tilføje printerens igen på macOS Tahoe 26.x eller afinstallere de tidligere installerede Fiery Drivers ved hjælp af Fiery Software Uninstaller og derefter geninstallere Fiery Driver.
- 2 Når du bruger macOS Tahoe 26.x, kan der forekomme en vis fejljustering og manglende kanter i brugergrænsefladen i Fiery Driver, men den vil fortsat fungere korrekt.
- 3 Når du bruger macOS Sequoia 15.x, skal du klikke på **Tillad** hvis et vindue beder dig om at tillade programmer at finde enheder på det lokale netværk. Fiery Driver Installationsguiden kan ikke fungere korrekt hvis du ikke trykker på **Tillad**.
- 4 På macOS Sequoia 15.0 kan man ved at ændre standardsidestørrelsen i **Opsætning af side**-vinduet i et ikke-nativt Mac-program kan forårsage, at Fiery Driver lukker uventet. Som en løsning kan du opdatere til macOS Sequoia 15.0.1 eller nyere.
- 5 Når du bruger et mørkt tema på macOS Ventura 13 eller nyere, kan der opstå problemer med brugergrænsefladen, f.eks. hvide tegn, der vises i Fiery Driver Installer Wizard, og afkrydsningsfeltet Tovejskommunikation, der ikke kan fravælges.
- 6 Når der udskrives fra et Microsoft Office-program på macOS Ventura 13, vil enhver værdi, der er angivet for **Kopier**-indstillingen i **Print** dialogboksen viser muligvis ikke den samme værdi i **Kopier** udskrivningsmuligheden i **Alle egenskaber**-visningen på Fiery Driver.
- 7 Når flere Fiery Drivers er installeret på macOS Ventura 13, kan TextEdit, Preview og Adobe-programmer muligvis ikke ændre indstillingen **Forudindstillinger** fra indstillingen **Sidste anvendte indstillinger** til indstillingen **Standardindstillinger** i dialogboksen **Udskriv**, når du skifter fra en installeret Fiery Driver til en anden installeret Fiery Driver.
- 8 Følgende problemer med brugergrænsefladen er specifikke for macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.02.x:
 - a Kantkonturerne vises muligvis ikke korrekt for nogle få brugergrænsefladekomponenter.
Brugergrænsefladekomponenterne kan omfatte vinduet Eksempel på vandmærke, Eksempel på **påkropsposition** og eksempel på **coverposition** for **1-up Perfect**-brochuretyper og layouttilstandsindstillinger under fanen **Layout**.
 - b Når du opretter eller redigerer et vandmærke under fanen **Stempling**, vises der muligvis flere tegn på titellinjen for kontrolelementet Farvefølger.
- 9 I det sjældne tilfælde, at printerdriveren ikke kan fortolke Bonjour-navnets relevante IP-adresse/DNS-navn, kan printerdriveren kun bruges uden tovejskommunikation valgt. Alternativt anbefaler vi at oprette en LPD- eller IPP-kø med printerens IP-adresse/DNS-navn.
- 10 Funktioner, der bruger tovejskommunikation, f.eks. farveindstillinger, FreeForm-indstillinger, Paper Catalog, printer- og serveroplysninger, opdateres hvert 10. minut, efter at printerdriveren er installeret.
- 11 Når Fiery Driver installeres, vises vinduet Legitimationsoplysninger. Dette er en forventet adfærd. Når installationen fortsætter til det næste vindue, vises vinduet med legitimationsoplysninger igen i forgrunden. I det andet vindue med legitimationsoplysninger, der vises, skal du klikke på **Annuller** for at fortsætte med installationen.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x versioille macOS 12.x – macOS 26.x

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -tuotteen macOS-versiosta. Lue nämä tiedot ennen kuin jatkat asennusta.

Tuetut macOS -versiot

Fiery Driver -ohjaimen versiota 7.02.x tuetaan Apple Silicon- ja Intel-pohjaisissa Mac-tietokoneissa, ja se voidaan asentaa seuraaviin macOS-versioihin:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Asennus

Asenna Fiery Driver 7.02.x

Fiery Driver -ohjaimen asennuspaketin saa levykuvatiedostona (DMG). Tiedoston nimi on ProductName.dmg, jossa "ProductName" on tuotteen Fiery server nimi. Kun DMG-tiedosto on ladattu ja levykuva on otettu käyttöön asiakaskoneessa, Käyttäjän ohjelmisto -paketin sisältö on seuraava:

- Fiery Printer Driver.pkg – asentaa tulostinohjaimen suoraan.
- Fiery Software Uninstaller – poistaa Fiery Drivers -ohjaimen asennuksen.

Huomaa: On suositeltavaa asentaa käyttämäsi macOS-käyttöjärjestelmän uusin versio ennen Fiery Driver -asentajan suorittamista.

- 1 Lataa ProductName.dmg Mac-tietokoneella ja pura se kaksoisosoittamalla sitä.

Huomaa: Ennen kuin uusi Fiery Driver asennetaan, poista kaikki nykyiset Fiery Drivers -asennukset Mac-tietokoneestasi käyttämällä uusinta Fiery Software Uninstaller -sovellusta ProductName.dmg-levykuvatiedostosta. Jos vanhoja tulostinohjaimia ei poisteta, uuden ohjaimen käytössä voi ilmetä virheitä.

- 2 Ota levykuva eli ProductName.dmg-tiedosto käyttöön kaksoisosoittamalla sitä.

- 3 Asenna tulostinohjain kaksoisnapauttamalla kohdetta Fiery Printer Driver.pkg.

Tunnetut rajoitukset

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Kun macOS Sequoia 15.x -tietokone päivitetään macOS Tahoe 26.x -versioon, aiemmin lisätyt tulostimet eivät ehkä näy ohjelmassa tai **Asetuksissa > Tulostimet ja skannerit**.

Väliaikaisena ratkaisuna voit lisätä tulostimen uudelleen macOS Tahoe 26.x -käyttöjärjestelmään tai poistaa aiemmin asennetut Fiery Drivers käyttämällä Fiery Software Uninstaller -ohjelmaa ja asentaa sitten uudelleen Fiery Driver -ohjelman.
- 2 Kun käytät macOS Tahoe 26.x -käyttöjärjestelmää, Fiery Driver -ohjelmassa voi esiintyä käyttöliittymän kohdistusvirheitä ja puuttuvia reunoja, mutta se toimii edelleen oikein.
- 3 Jos käytät macOS Sequoia 15.x -käyttöjärjestelmää, napsauta **Allow** (Salli), jos näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua pyydetään sallimaan sovellusten etsiä laitteita paikallisesta verkosta. Ohjattu Fiery Driver -asennustoiminto ei toimi välttämättä oikein, jos et napsauta **Allow** (Salli).
- 4 Fiery Driver saattaa sulkeutua odottamatta, jos muutat macOS Sequoia 15.0 -käyttöjärjestelmän **Page Setup** (Sivun asetukset) -ikkunan oletussivukokoa sovellukselle, joka ei ole natiivi Mac-sovellus. Korjaa tämä ongelma päivittämällä versioon macOS Sequoia 15.0.1 tai tätä myöhempään versioon.
- 5 Kun macOS Ventura 13:ssa tai uudemmassa käytetään tummaa teemaa, saattaa ilmetä käyttöliittymäongelmia, kuten valkoisia merkkejä ohjatussa Fiery Driver -asennustoiminnossa ja Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto) -valintaruutu, jonka valintaa ei voi poistaa.
- 6 Kun tulostat Microsoft Office -sovelluksesta macOS Ventura 13 -käyttöjärjestelmässä, **Print** (Tulosta) -valintaikkunan **Copies** (Kopiot) -asetukselle määritelty arvo ei näy välttämättä Fiery Driver -ohjaimen **Full Properties** (Täydet ominaisuudet) -näkömän **Copies** (Kopiot) -tulostusasetuksessa.
- 7 Kun macOS Ventura 13:een on asennettu useita Fiery Drivers -ohjelmia, TextEdit-, Preview- ja Adobe-sovellukset eivät välttämättä muuta **Presets** (Esiasetukset) -asetusta **Last Settings Used** (Viimeiset käytetyt asetukset) -asetuksesta **Print** (Tulosta) -valintaikkunan **Default Settings** (Oletusasetukset) -asetukseen, kun siirrytään yhdestä asennetusta Fiery Driver -ohjaimesta toiseen Fiery Driver -ohjaimeen.
- 8 Seuraavat käyttöliittymäongelmat koskevat macOS Monterey versiota 12.x, jossa on Fiery Driver 7.02.x:
 - a Reunaviivat eivät ehkä näy oikein joissakin käyttöliittymän komponenteissa. Käyttöliittymän osat voivat sisältää **Watermark** (Vesileima)-, **Body position** (Tekstisivun sijainti)- ja **Cover position** (Kannen sijainti) -esikatseluikkunan **1-up Perfect** (1 otos täydellinen) -vihkotyypeille sekä asettelutilan asetukset **Layout** (Asettelu) -välilehdessä.
 - b Kun luot vesileiman tai muokkaat sitä **Stamping** (Leimaus) -välilehdessä, Color Picker (Väriavalitsin) -ohjausobjektin otsikkorivillä voi näkyä ylimääräisiä merkkejä.
- 9 Joskus harvoin tulostinohjain ei voi muuntaa Bonjour-nimeä oikeaksi IP-osoitteeksi/DNS-nimeksi. Tällöin tulostinohjainta voi käyttää vain ilman Kaksisuuntainen yhteys -asetusta. Vaihtoehtoisesti suosittelemme luomaan LPD- tai IPP-jonon, jossa on tulostimen IP-osoite/DNS-nimi.
- 10 Kaksisuuntaista yhteyttä käyttävät ominaisuudet, kuten väriasetukset, FreeForm-asetukset, Paper Catalog sekä tulostimen ja palvelimen tiedot, päivitetään 10 minuutin välein tulostinohjaimen asennuksen jälkeen.
- 11 Tunnistetietoikkuna saattaa tulla näkyviin Fiery Driver -asennuksen aikana. Tämä kuuluu asiaan. Tunnistetietoikkuna tulee uudelleen näkyviin etualalle, kun asennus jatkuu seuraavaan ikkunaan. Voit jatkaa asennusta valitsemalla toisessa näkyviin tulevassa tunnistetietoikkunassa **Cancel** (Peruuta).



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x for macOS 12.x til macOS 26.x

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om Fiery Driver utgivelse for macOS. Pass på at du leser denne informasjonen før du fortsetter installasjonen.

Støttede macOS -versjoner

Fiery Driver versjon 7.02.x støttes på Apple silicon- og Intel-baserte Mac-datamaskiner og kan installeres på følgende macOS-versjoner:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installering

Installer Fiery Driver 7.02.x

Installasjonspakken for Fiery Driver distribueres som en DMG-fil (disk image), og heter Produktnavn.dmg, der "Produktnavn" er navnet på Fiery server. Når DMG-filen er lastet ned og diskfilen er montert på klientdatamaskinen, inneholder brukerprogramvarepakken følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerer skriverdriveren direkte.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerer Fiery Drivers.

Merk: Det anbefales at du installerer den nyeste versjonen av macOS du bruker for øyeblikket, før du kjører Fiery Driver-installasjonsprogrammet.

- 1 Last ned Produktnavn.dmg på Mac-klientdatamaskinen, og dobbeltklikk deretter på den for å pakke ut innholdet.

Merk: Før du installerer den nye Fiery Driver, må du fjerne alle eksisterende Fiery Drivers på Mac-datamaskinen ved hjelp av det nyeste Fiery Software Uninstaller-programmet levert som en del av Produktnavn.dmg. Hvis du ikke fjerner eldre skriverdrivere, kan det føre til feil med den nye skriverdriveren.

- 2 Dobbeltklikk på diskfilen, Produktnavn.dmg, for å montere den.

- 3 Dobbeltklikk på Fiery Printer Driver.pkg for å installere skriverdriveren.

Kjente begrensninger

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Når en datamaskin som kjører macOS Sequoia 15.x oppdateres til macOS Tahoe 26.x, kan det hende at de tidligere tilføyde skriverne ikke er oppført i et program eller i **Innstillinger > Skrivere og skannere**.
Som en midlertidig løsning kan du legge til skriveren på nytt på macOS Tahoe 26.x, eller avinstallere de tidligere installerte Fiery Drivers ved hjelp av Fiery Software Uninstaller og deretter installere Fiery Driver på nytt.
- 2 Når du bruker macOS Tahoe 26.x, kan det hende at brukergrensesnittet i Fiery Driver er feiljustert og mangler kantlinjer, men det vil fortsette å fungere som det skal.
- 3 Når du bruker macOS Sequoia 15.x, klikker du **på Tillat** hvis et vindu ber deg om å tillate programmer å finne enheter på det lokale nettverket. Det kan hende at Fiery Driver installasjonsveiviseren ikke fungerer som den skal hvis du ikke klikker **på Tillat**.
- 4 På macOS Sequoia 15.0 kan endring av standard sidestørrelse i **Sideoppsett-vinduet** til et ikke-innebygd Mac-program føre til at den Fiery Driver lukkes uventet. Som en løsning kan du oppdatere til macOS Sequoia 15.0.1 eller nyere.
- 5 Når du bruker et mørkt tema på macOS Ventura 13 eller nyere, kan det oppstå noen problemer med brukergrensesnittet, for eksempel kan det dukke opp hvite tegn i installasjonsveiviseren for Fiery Driver og avmerkingsboksen for toveiskommunikasjon, som ikke kan fjernes.
- 6 Når du skriver ut fra et Microsoft Office-program på macOS Ventura 13, kan det hende at en verdi som er angitt for alternativet **Kopier** i dialogboksen **Skriv ut**, ikke viser den samme verdien i utskriftsalternativet **Kopier** i visningen **Alle egenskaper** i Fiery Driver.
- 7 Når flere Fiery Drivers er installert på macOS Ventura 13, kan det hende at TextEdit, Preview og Adobe-programmer ikke endrer alternativet **Forhåndsinnstillinger** fra innstillingen **Siste brukte innstillinger** til **Standardinnstillinger** i dialogboksen **Skriv ut** når du bytter fra en installert Fiery Driver til en annen installert Fiery Driver.
- 8 Følgende problemer med brukergrensesnittet er spesifikke for macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.02.x:
 - a Kantlinjedisposisjonene vises kanskje ikke riktig for noen få grensesnittkomponenter.
Grensesnittkomponentene kan inneholde forhåndsvisningsvinduet for vannmerke, forhåndsvisning av **Kroppsposisjon** og forhåndsvisningsvinduer for **Omslagsposisjon** for **1-up Perfect**-heftetyper og alternativer for oppsettmodus i **Oppsett**-fanen.
 - b Når du oppretter eller redigerer et vannmerke i kategorien **Stemple**, kan det hende at flere tegn vises på tittellinjen for fargevelgerkontrollen.
- 9 I sjeldne tilfeller der skriverdriveren ikke er i stand til å knytte Bonjour-navnet til den relevante IP-adressen/ DNS-navnet, kan skriverdriveren bare brukes uten at toveiskommunikasjon er valgt. Alternativt anbefaler vi at du oppretter en LPD- eller IPP-kø med skriverens IP-adresse / DNS-navn.
- 10 Funksjoner som bruker toveiskommunikasjon, for eksempel fargeinnstillinger, FreeForm-innstillinger, Paper Catalog, skriver- og serverinformasjon, oppdateres hvert 10. minutt etter at skriverdriveren er installert.
- 11 Under Fiery Driver installasjonen, kan det hende at legitimasjonsvinduet vises. Dette er en forventet virkemåte. Legitimasjonsvinduet vises på nytt i forgrunnen når installasjonen fortsetter til neste vindu. Klikk på **Avbryt** i det andre legitimasjonsvinduet som vises, og fortsett med installasjonen.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x för macOS 12.x till macOS 26.x

Det här dokumentet innehåller viktig information om Fiery Driver för macOS version. Läs informationen innan du fortsätter med installationen.

mac OS-versioner som stöds

Versionen Fiery Driver 7.02.x stöds på Apple-kisel- och Intel-baserade Mac-datorer och kan installeras på följande macOS-versioner:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Installation

Installera Fiery Driver 7.02.x

Installationspaketet för Fiery Driver distribueras som en DMG-fil och heter Produktnamn.dmg, och "Produktnamn" är namnet på Fiery server. När DMG-filen har hämtats och placerats på klientdatorn innehåller paketet med användarprogramvara följande:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerar skrivardrivrutinen direkt.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerar Fiery Drivers.

Obs: Det rekommenderas att du installerar den senaste versionen av det macOS du för närvarande använder innan du kör Fiery Driver installatören.

- 1 Ladda ned Produktnamn.dmg till Mac-klientdatorn och dubbelklicka sedan på den för att extrahera innehållet.

Obs: Innan du installerar den nya Fiery Driver, ta bort alla befintliga Fiery Drivers från din Mac-dator med hjälp av den senaste versionen av Fiery Software Uninstaller som medföljer Produktnamn.dmg. Om äldre skrivardrivrutiner inte tas bort kan det orsaka fel i den nya skrivardrivrutinen.

- 2 Dubbelklicka på DMG-filen Produktnamn.dmg för att öppna den.

- 3 Dubbelklicka på Fiery Printer Driver.pkg för att installera skrivardrivrutinen.

Kända begränsningar

Fiery Driver 7.02.x

- 1 När en dator som kör macOS Sequoia 15.x uppdateras till macOS Tahoe 26.x kan det hända att de tidigare tillagda skrivarna inte visas i ett program eller i **Inställningar > Skrivare och skannrar**.
Som en tillfällig lösning kan du lägga till skrivaren igen på macOS Tahoe 26.x, eller avinstallera de tidigare installerade Fiery Drivers med Fiery Software Uninstaller och sedan installera om Fiery Driver.
- 2 När du använder macOS Tahoe 26.x kan användargränssnittet i Fiery Driver vara feljusterat och sakna kanter, men programmet fortsätter att fungera som det ska.
- 3 När du använder macOS Sequoia 15.x klickar du på **Tillåt** om ett fönster ber dig att tillåta program att hitta enheter i det lokala nätverket. Installationsguiden Fiery Driver kanske inte fungerar korrekt om du inte klickar på **Tillåt**.
- 4 Om du ändrar standardsidstorleken i fönstret **Utskriftsformat** för ett program som inte är ett ursprungligt Mac-program i macOS Sequoia 15.0 kan det leda till att sidan Fiery Driver stängs oväntat. Du kan lösa problemet genom att uppdatera till macOS Sequoia 15.0.1 eller senare.
- 5 När du använder ett mörkt tema på macOS Ventura 13 eller senare kan vissa användargränssnittsproblem, till exempel vita tecken Fiery Driver i installationsguiden och att kryssrutan Tvåvägskommunikation inte kan avmarkeras, uppstå.
- 6 När du skriver ut från ett Microsoft Office-program på macOS Ventura 13 kanske ett värde som anges för alternativet **Kopior** i dialogrutan **Skriv ut** inte visas som samma värde i utskriftsalternativet **Kopior** i vyn **Fullständiga egenskaper** i Fiery Driver.
- 7 När flera Fiery Drivers är installerade på macOS Ventura 13 kanske TextEdit-, Preview- och Adobe-program inte ändrar alternativet **Förinställningar** från inställningen **Senaste inställningar som används** till inställningen **Standardinställningar** i dialogrutan **Skriv ut** när du byter från en installerad Fiery Driver till en annan installerad Fiery Driver.
- 8 Följande UI-problem är specifika för macOS Monterey 12.x med Fiery Driver 7.02.x:
 - a Kantlinjekonturerna kanske inte visas korrekt för några gränssnittskomponenter. Gränssnittskomponenterna kan innehålla förhandsgranskningsfönstret för vattenstämpel, förhandsgranskning av **kroppsposition** och förhandsgranskning av **omslagspositions-fönster** för **1-up Perfect**-häftetyper och layoutlägesalternativ på fliken **Layout**.
 - b När du skapar eller redigerar en vattenstämpel på fliken **Stämpling** kan ytterligare tecken visas i namnlistan för kontrollen Färgväljare.
- 9 I sällsynta fall när skrivardrivrutinen inte kan matcha Bonjour-namnet med den tilldelade IP-adressen/det tilldelade DNS-namnet, kan skrivardrivrutinen endast användas utan att dubbelriktad kommunikation är valt. Alternativt rekommenderar vi att du skapar en LPD- eller IPP-kö med skrivarens IP-adress/DNS-namn.
- 10 Funktioner som använder tvåvägskommunikation såsom färginställningar, FreeForm-inställningar, Paper Catalog, skrivar- och serverinformation, uppdateras var 10:e minut efter att skrivardrivrutinen installerats.
- 11 Vid installation av Fiery Driver kan fönstret med autentiseringsuppgifter visas. Det här förfarandet är standard. Fönstret med autentiseringsuppgifter visas åter i förgrunden när installationen fortsätter till nästa fönster. Du kan klicka på **Avbryt** i det andra fönstret för autentiseringsuppgifter som visas och fortsätta med installationen.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x untuk macOS 12.x ke macOS 26.x

Dokumen ini berisi informasi penting tentang Fiery Driver untuk rilis macOS Pastikan untuk membaca informasi ini sebelum melanjutkan instalasi.

Versi macOS didukung

Fiery Driver versi 7.02.x didukung di komputer Mac berbasis Apple silicon serta Intel dan dapat diinstal di versi macOS berikut:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Penginstalan

Menginstal Fiery Driver 7.02.x

Paket penginstal Fiery Driver didistribusikan sebagai file disk image (DMG), dan diberi nama NamaProduk.dmg, dengan "Nama Produk" adalah nama Fiery server. Ketika file DMG diunduh dan disk image dipasang di komputer klien, paket Perangkat Lunak Pengguna berisi file berikut:

- Fiery Printer Driver.pkg – menginstal driver printer secara langsung.
- Fiery Software Uninstaller – menghapus penginstalan Fiery Drivers.

Catatan: Sebaiknya instal macOS versi terbaru yang saat ini Anda gunakan sebelum menjalankan penginstal Fiery Driver.

- 1 Unduh NamaProduk.dmg ke komputer klien Mac, lalu klik dua kali untuk mengekstrak konten.

Catatan: Sebelum menginstal Fiery Driver baru, hapus semua Fiery Drivers yang ada di komputer Mac Anda, menggunakan aplikasi Fiery Software Uninstaller yang disertakan sebagai bagian dari NamaProduk.dmg. Kegagalan untuk menghapus driver printer lama dapat mengakibatkan error pada driver printer baru.

- 2 Klik dua kali file Disk Image, NamaProduk.dmg, untuk memasangnya.

- 3 Klik dua kali Fiery Printer Driver.pkg untuk menginstal driver printer.

Batasan umum

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Saat komputer yang menjalankan macOS Sequoia 15.x diperbarui ke macOS Tahoe 26.x, printer yang sebelumnya ditambahkan mungkin tidak tercantum di aplikasi atau di **Pengaturan > Printer & Scanner**.
Sebagai solusinya, tambahkan printer lagi di macOS Tahoe 26.x, atau hapus Fiery Drivers yang sebelumnya telah diinstal dengan Fiery Software Uninstaller, lalu instal kembali Fiery Driver.
- 2 Saat menggunakan macOS Tahoe 26.x, antarmuka pengguna Fiery Driver mungkin tidak sejajar dan tidak memiliki garis batas, tetapi akan terus berfungsi dengan benar.
- 3 Saat menggunakan macOS Sequoia 15.x, klik **Izinkan** jika muncul jendela yang meminta Anda mengizinkan aplikasi menemukan perangkat di jaringan lokal. Wizard Penginstal Fiery Driver mungkin tidak berfungsi dengan benar jika Anda tidak mengklik **Izinkan**.
- 4 Di macOS Sequoia 15.0, mengubah ukuran halaman default di jendela **Pengaturan Halaman** aplikasi Mac non-native dapat menyebabkan Fiery Driver tertutup tiba-tiba. Sebagai solusinya, perbarui ke macOS Sequoia 15.0.1 atau versi lebih baru.
- 5 Saat menggunakan tema gelap di macOS Ventura 13 atau versi lebih baru, beberapa masalah UI mungkin terjadi, seperti karakter putih yang muncul di Wizard Penginstal Fiery Driver dan kotak centang Komunikasi Dua Arah yang tidak dapat dihapus.
- 6 Saat mencetak dari aplikasi Microsoft Office di macOS Ventura 13, nilai apa pun yang ditentukan untuk opsi **Salinan** di kotak dialog **Cetak** mungkin tidak menampilkan nilai yang sama pada opsi cetak **Salinan** di tampilan **Properti Penuh** Fiery Driver.
- 7 Ketika beberapa Fiery Drivers diinstal di macOS Ventura 13, aplikasi TextEdit, Preview, dan Adobe mungkin tidak mengubah opsi **Preset** dari **Pengaturan yang Terakhir Digunakan** ke **Pengaturan Default** di kotak dialog **Cetak** saat beralih dari satu Fiery Driver ke Fiery Driver lain yang telah diinstal.
- 8 Masalah UI berikut hanya terjadi pada macOS Monterey 12.x dengan Fiery Driver 7.02.x:
 - a Garis batas mungkin tidak ditampilkan dengan benar untuk beberapa komponen UI. Komponen UI mungkin menyertakan jendela pratinjau Watermark, pratinjau **Posisi bodi**, dan jendela pratinjau **Posisi sampul** untuk jenis buklet **1-up Sempurna**, dan opsi mode tata letak di tab **Tata Letak**.
 - b Saat membuat atau mengedit watermark di tab **Stampel**, karakter tambahan mungkin muncul di bilah judul untuk kontrol pemilih Warna.
- 9 Dalam kasus yang jarang terjadi ketika drive printer tidak dapat menyelesaikan nama Bonjour ke alamat IP/nama DNS yang relevan, driver printer hanya dapat digunakan tanpa komunikasi dua arah yang dipilih. Sebagai alternatif, sebaiknya buat antrean LPD atau IPP dengan alamat IP/nama DNS printer.
- 10 Fitur yang menggunakan Komunikasi Dua Arah, seperti pengaturan warna, pengaturan FreeForm, Paper Catalog, informasi printer dan server, diperbarui setiap 10 menit setelah driver printer diinstal.
- 11 Selama penginstalan Fiery Driver, jendela kredensial mungkin muncul. Perilaku ini normal terjadi. Ketika penginstalan berlanjut ke jendela berikutnya, jendela kredensial muncul lagi di latar depan. Di jendela kredensial kedua yang muncul, klik **Batal** untuk melanjutkan penginstalan.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x untuk macOS 12.x ke macOS 26.x

Dokumen ini mengandungi maklumat penting tentang keluaran Fiery Driver untuk macOS. Pastikan anda membaca maklumat ini sebelum meneruskan pemasangan.

versi macOS disokong

Versi 7.02.x ini Fiery Driver disokong pada komputer Mac Apple silikon dan Intel dan boleh dipasang pada versi macOS berikut:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Pemasangan

Pasang Fiery Driver 7.02.x

Pakej Fiery Driver pemasangan diedarkan sebagai fail imej cakera (DMG), dan dinamakan ProductName.dmg, di mana "Nama Produk" adalah nama Fiery server. Apabila fail DMG dimuat turun dan imej cakera dipasang pada komputer klien, pakej Perisian Pengguna mengandungi yang berikut:

- Fiery Pencetak Driver.pkg – memasang pemacu pencetak secara langsung.
- Fiery Software Uninstaller – nyahpasang Fiery Drivers.

Nota: Adalah disyorkan anda memasang versi terkini macOS yang sedang anda gunakan sebelum menjalankan Fiery Driver pemasangan.

- 1 Muat turun ProductName.dmg ke komputer klien Mac, kemudian klik dua kali untuk mengekstrak kandungannya.

Nota: Sebelum anda memasang yang baru Fiery Driver, alih keluar semua yang sedia ada Fiery Drivers pada komputer Mac anda, menggunakan aplikasi Fiery Software Uninstaller terkini yang disediakan sebagai sebahagian daripada ProductName.dmg. Kegagalan mengalih keluar pemacu pencetak lama boleh menyebabkan kesilapan pada pemacu pencetak baharu.

- 2 Dwiklik fail Imej Cakera, ProductName.dmg, untuk melepakkannya.
- 3 Klik dua kali Fiery Printer Driver.pkg untuk memasang pemacu pencetak.

Had yang diketahui

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Apabila komputer yang menjalankan macOS Sequoia 15.x dikemas kini kepada macOS Tahoe 26.x, pencetak yang ditambah sebelum ini mungkin tidak disenaraikan dalam aplikasi atau dalam **Tetapan > Pencetak & Pengimbas**.

Sebagai penyelesaian, tambah pencetak sekali lagi pada macOS Tahoe 26.x atau nyahpasang yang dipasang Fiery Drivers sebelum ini menggunakan Fiery Software Uninstaller kemudian pasang semula Fiery Driver.
- 2 Apabila menggunakan macOS Tahoe 26.x, Fiery Driver mungkin mempunyai beberapa salah jajaran antara muka pengguna dan sempadan yang hilang, tetapi akan terus berfungsi dengan betul.
- 3 Apabila menggunakan macOS Sequoia 15.x, klik **Benarkan** jika tetingkap meminta anda membenarkan aplikasi mencari peranti pada rangkaian tempatan. Fiery Driver Bestari Pemasang mungkin tidak berfungsi dengan betul jika anda tidak klik **Benarkan**.
- 4 Pada macOS Sequoia 15.0, mengubah saiz halaman lalai dalam tetingkap **Persediaan Halaman** aplikasi Mac bukan asli boleh menyebabkan penutupan Fiery Driver di luar jangkaan. Sebagai penyelesaian, kemas kini kepada macOS Sequoia 15.0.1 atau lebih baru.
- 5 Apabila menggunakan tema gelap pada macOS Ventura 13 atau lebih baru, sesetengah isu UI, seperti aksara putih yang muncul dalam Fiery Driver Bestari Pemasang dan kotak semak Komunikasi Dua Hala tidak boleh dikosongkan, mungkin berlaku.
- 6 Apabila mencetak daripada aplikasi Microsoft Office pada macOS Ventura 13, sebarang nilai yang ditentukan untuk opsyen **Salinan** dalam kotak dialog **Cetak** mungkin tidak memaparkan nilai yang sama dalam **opsyen Salinan cetak** dalam pandangan **Sifat Penuh** Fiery Driver.
- 7 Apabila berbilang Fiery Drivers dipasang pada aplikasi macOS Ventura 13, TextEdit, Preview dan Adobe tidak boleh mengubah opsyen **Pratetap** daripada tetapan **Tetapan Terakhir Digunakan** kepada tetapan **Tetapan Lalai** dalam kotak dialog **Cetak** apabila bertukar daripada satu dipasang Fiery Driver kepada yang lain dipasang Fiery Driver.
- 8 Isu UI berikut adalah khusus untuk macOS Monterey 12.x dengan Fiery Driver 7.02.x:
 - a Garis besar sempadan mungkin tidak dipaparkan dengan betul untuk beberapa komponen UI. Komponen UI mungkin termasuk tetingkap pratonton Tera Air, Pratonton **kedudukan Badan** dan tetingkap pratonton **kedudukan Cover** untuk jenis buku kecil **1-up Perfect** dan pilihan mod susun atur dalam tab **Tataletak**.
 - b Apabila mencipta atau menyunting tera air dalam tab **Setem**, aksara tambahan mungkin muncul dalam bar tajuk untuk kawalan pemilih warna.
- 9 Dalam kes yang jarang berlaku di mana pemacu pencetak tidak dapat menyelesaikan nama Bonjour kepada alamat IP / nama DNS yang berkaitan, pemacu pencetak boleh digunakan hanya tanpa Komunikasi Dua Hala dipilih. Sebagai alternatif, kami mengesyorkan membuat barisan LPD atau IPP dengan alamat IP pencetak / nama DNS.
- 10 Ciri yang menggunakan Komunikasi Dua Hala, seperti tetapan warna, tetapan FreeForm, Paper Catalog maklumat pencetak dan pelayan, disegar semula setiap 10 minit selepas pemacu pencetak dipasang.

- 11 Semasa pemasangan Fiery Driver , tettingkap kelayakan mungkin muncul. Ini adalah tingkah laku yang diharapkan. Apabila pemasangan terus ke tettingkap seterusnya, tettingkap kelayakan muncul semula di latar depan. Dalam tettingkap kelayakan kedua yang muncul, klik **Batal** untuk meneruskan pemasangan.



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x สำหรับ macOS 12.x ถึง macOS 26.x

เอกสารนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับการเปิดตัว Fiery Driver สำหรับ macOS อย่าลืมอ่านข้อมูลนี้ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง

รองรับ macOS เวอร์ชันต่างๆ

รองรับ Fiery Driver เวอร์ชัน 7.02.x บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon และ Intel และสามารถติดตั้งบน macOS เวอร์ชันต่อไปนี้ได้:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

การติดตั้ง

ติดตั้ง Fiery Driver 7.02.x

แพ็คเกจตัวติดตั้ง Fiery Driver จะแจกจ่ายเป็นไฟล์ Disk Image (DMG) และมีชื่อว่า ProductName.dmg โดยที่ "ชื่อผลิตภัณฑ์" ก็คือชื่อของ Fiery server เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ DMG และติดตั้งดิสก์อิมเมจบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แล้ว แพคเกจซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งานจะมีรายการดังต่อไปนี้:

- Fiery Printer Driver.pkg – ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยตรง
- Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) – ถอนการติดตั้ง Fiery Drivers

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง macOS เวอร์ชันล่าสุดที่ท่านใช้อยู่ ก่อนที่จะเรียกใช้ตัวติดตั้ง Fiery Driver

- 1 ดาวน์โหลด ProductName.dmg ลงในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Mac แล้วดับเบิลคลิกเพื่อแตกเนื้อหา

หมายเหตุ: ก่อนที่ท่านจะติดตั้งใหม่ Fiery Driver ให้ลบทั้งหมดที่มีอยู่ Fiery Drivers บนคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Fiery Software Uninstaller ล่าสุดที่มีให้เป็นส่วนหนึ่งของ ProductName.dmg การไม่ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เก่าออก อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ได้

- 2 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Disk Image ซึ่งก็คือ ProductName.dmg เพื่อติดตั้ง
- 3 ดับเบิลคลิกที่ Fiery Printer Driver.pkg เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ขีดจำกัดที่ทราบ

Fiery Driver 7.02.x

- 1 เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ macOS Sequoia 15.x ได้รับการอัปเดตเป็น macOS Tahoe 26.x เครื่องพิมพ์ที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่อยู่ในรายการในแอปพลิเคชันหรือใน **Settings (การตั้งค่า) > Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
วิธีแก้ปัญหาคือ ให้คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้งใน macOS Tahoe 26.x หรือถอนการติดตั้ง Fiery Drivers ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) แล้วติดตั้ง Fiery Driver ใหม่
- 2 เมื่อใช้ macOS Tahoe 26.x Fiery Driver อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ อาจมีการจัดเรียงไม่ถูกต้องและเส้นขอบขาดหายไป แต่จะยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- 3 เมื่อใช้ macOS Sequoia 15.x ให้คลิก **Allow (อนุญาต)** หากหน้าต่างของระบบขอให้คุณอนุญาตให้แอปพลิเคชันต่างๆ ค้นหาอุปกรณ์เชื่อมเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ Fiery Driver Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) อาจทำงานไม่ถูกต้อง หากคุณไม่คลิก **Allow (อนุญาต)**
- 4 ในกรณีที่ใช้ macOS Sequoia 15.0 การเปลี่ยนขนาดหน้าเริ่มต้นในหน้าต่าง **Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)** ของแอปพลิเคชัน Mac ที่ไม่ใช่แบบเนทีฟอาจทำให้ Fiery Driver ปิดการทำงานโดยไม่คาดคิด วิธีแก้ปัญหาคือ ให้คุณอัปเดตเป็น macOS Sequoia 15.0.1 หรือใหม่กว่า
- 5 เมื่อใช้ธีมสีเข้มบน macOS Ventura 13 หรือใหม่กว่า อาจเกิดปัญหา UI บางอย่าง เช่น มีอักขระสีขาวปรากฏใน Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) Fiery Driver และไม่สามารถเอาเครื่องหมายออกได้ในกล่องกาเครื่องหมาย Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)
- 6 เมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชัน Microsoft Office บน macOS Ventura 13 ค่าใดๆ ที่ระบุสำหรับตัวเลือก **Copies (สำเนา)** ในกล่องโต้ตอบ **Print (พิมพ์)** อาจไม่แสดงค่าเดียวกันในตัวเลือกการพิมพ์ **Copies (สำเนา)** ในมุมมอง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ของ Fiery Driver
- 7 เมื่อติดตั้ง Fiery Drivers หลายรายการบน macOS Ventura 13 แอปพลิเคชัน TextEdit, Preview และ Adobe อาจไม่เปลี่ยนตัวเลือก **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จากการตั้งค่า **Last Settings Used (การตั้งค่าที่ใช้ล่าสุด)** เป็นการตั้งค่า **Default Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)** ในกล่องโต้ตอบ **Print (พิมพ์)** เมื่อเปลี่ยนจากการใช้ Fiery Driver ที่ติดตั้งแล้ว ไปใช้ Fiery Driver อีกรายการที่ติดตั้งแล้ว
- 8 ปัญหา UI ต่อไปนี้เป็นปัญหาเฉพาะสำหรับ macOS Monterey 12.x ที่มี Fiery Driver 7.02.x:
 - a ถ้าโครงขอบกระดาษนี้อาจแสดงไม่ถูกต้องสำหรับส่วนประกอบ UI บางรายการ ส่วนประกอบ UI ดังกล่าวอาจรวมถึงหน้าต่างแสดงตัวอย่างลายน้ำ หน้าต่างแสดงตัวอย่าง **Body Position (ตำแหน่งเนื้อหา)** และหน้าต่างแสดงตัวอย่าง **Cover Position (ตำแหน่งหน้าปก)** สำหรับประเภทหนังสือ **1-up Perfect (แผ่นเดียวใสกา)** และตัวเลือกโหมดเค้าโครงในแท็บ **Layout (เค้าโครง)**
 - b เมื่อสร้างหรือแก้ไขลายน้ำในแท็บ **Stamping (ประทับตรา)** อาจมีอักขระเพิ่มเติมแสดงขึ้นในแถบโต้ตอบสำหรับการควบคุมตัวเลือก
- 9 ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขชื่อ Bonjour เป็นที่อยู่ IP/ชื่อ DNS ที่เกี่ยวข้องได้ จะสามารถใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อไม่เลือก Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เท่านั้น หรือเราขอแนะนำให้สร้างคิว LPD หรือ IPP โดยใช้ที่อยู่ IP/ชื่อ DNS ของเครื่องพิมพ์
- 10 ไฟเจอร์ที่ใช้ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เช่น การตั้งค่าสี, การตั้งค่า FreeForm, Paper Catalog ข้อมูลเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ จะถูกรีเฟรชทุกๆ 10 นาทีหลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- 11 ระหว่างการติดตั้ง Fiery Driver หน้าต่างข้อมูลประจำตัวอาจปรากฏขึ้น ซึ่งถือเป็นลักษณะการทำงานที่คาดไว้ เมื่อการติดตั้งดำเนินต่อไปในหน้าต่างถัดไป หน้าต่างข้อมูลประจำตัวจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในพื้นที่หน้า ในหน้าต่างข้อมูลประจำตัวที่สองที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก **Cancel (ยกเลิก)** เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ



Customer User Addendum

Fiery Driver 7.02.x dành cho macOS 12.x đến macOS 26.x

Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về Fiery Driver dành cho bản phát hành macOS. Đừng quên đọc thông tin này trước khi tiếp tục cài đặt.

Các phiên bản macOS được hỗ trợ

Fiery Driver phiên bản 7.02.x được hỗ trợ trên các máy tính Mac dùng chip Apple silicon và chạy vi xử lý Intel và có thể được cài đặt trên các phiên bản macOS sau:

- macOS Tahoe 26.x
- macOS Sequoia 15.x
- macOS Sonoma 14.x
- macOS Ventura 13.x
- macOS Monterey 12.x

Cài đặt

Cài đặt Fiery Driver 7.02.x

Gói trình cài đặt Fiery Driver được phân phối dưới dạng tệp hình ảnh đĩa (DMG) và được đặt tên là ProductName.dmg, trong đó "Product Name" là tên của Fiery server. Khi tệp DMG được tải xuống và hình ảnh đĩa được gắn trên máy khách, gói Phần mềm người dùng chứa các thành phần sau:

- Fiery Printer Driver.pkg – cài đặt trực tiếp trình điều khiển máy in.
- Fiery Software Uninstaller – gỡ cài đặt Fiery Drivers.

Ghi chú: Bạn nên cài đặt phiên bản macOS mới nhất mà bạn hiện đang sử dụng trước khi chạy trình cài đặt Fiery Driver.

- 1 Tải ProductName.dmg xuống máy khách Mac, sau đó nhấp đúp vào tệp để trích xuất nội dung.

Ghi chú: Trước khi bạn cài đặt Fiery Driver mới, hãy xóa mọi Fiery Drivers hiện có trên máy tính Mac của bạn, bằng ứng dụng Fiery Software Uninstaller mới nhất được cung cấp trong ProductName.dmg. Việc không xóa trình điều khiển máy in cũ hơn có thể dẫn đến lỗi với trình điều khiển máy in mới.

- 2 Nhấp đúp vào tệp Hình ảnh đĩa, ProductName.dmg, để gắn tệp đó.

- 3 Nhấp đúp vào Fiery Printer Driver.pkg để cài đặt trình điều khiển máy in.

Các hạn chế đã biết

Fiery Driver 7.02.x

- 1 Khi máy tính chạy macOS Sequoia 15.x được cập nhật lên macOS Tahoe 26.x, các máy in đã thêm trước đó có thể không được liệt kê trong ứng dụng hoặc trong **Cài đặt > Máy in & Máy quét**.
Để khắc phục, hãy thêm lại máy in trên macOS Tahoe 26.x hoặc gỡ cài đặt Fiery Drivers đã cài đặt trước đây bằng Fiery Software Uninstaller rồi cài đặt lại Fiery Driver.
- 2 Khi sử dụng macOS Tahoe 26.x, Fiery Driver có thể xuất hiện một số sai lệch trong giao diện người dùng và thiếu đường viền, nhưng vẫn sẽ hoạt động chính xác.
- 3 Khi sử dụng macOS Sequoia 15.x, hãy nhấp vào **Cho phép** nếu cửa sổ yêu cầu bạn cho phép các ứng dụng tìm thiết bị trên mạng cục bộ. Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Driver có thể không hoạt động đúng cách nếu bạn không nhấp vào **Cho phép**.
- 4 Trên macOS Sequoia 15.0, việc thay đổi kích thước trang mặc định trong cửa sổ **Thiết lập trang** của ứng dụng không phải là ứng dụng gốc trên máy Mac có thể khiến Fiery Driver đóng đột ngột. Để khắc phục, hãy cập nhật lên macOS Sequoia 15.0.1 trở lên.
- 5 Khi sử dụng chủ đề tối trên macOS Ventura 13 trở lên, một số sự cố về giao diện người dùng, chẳng hạn như không thể xóa các ký tự màu trắng xuất hiện trong Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Driver và hộp kiểm Kết nối hai chiều, có thể xảy ra.
- 6 Khi in từ ứng dụng Microsoft Office trên macOS Ventura 13, bất kỳ giá trị nào được chỉ định cho tùy chọn **Số bản sao** trong hộp thoại **In** có thể không hiển thị cùng một giá trị trong tùy chọn in **Số bản sao** trong chế độ xem **Toàn bộ thuộc tính** của Fiery Driver.
- 7 Khi nhiều Fiery Drivers được cài đặt trên macOS Ventura 13, các ứng dụng TextEdit, Xem trước và Adobe có thể không thay đổi tùy chọn **Cài đặt sẵn** từ cài đặt **Cài đặt gần đây nhất được sử dụng** sang cài đặt **Cài đặt mặc định** trong hộp thoại **In** khi chuyển từ Fiery Driver đã cài đặt này sang Fiery Driver đã cài đặt khác.
- 8 Các sự cố sau đây về giao diện người dùng chỉ có trên macOS Monterey 12.x với Fiery Driver 7.02.x:
 - a Các đường viền có thể không hiển thị đúng cách cho một vài thành phần giao diện người dùng. Các thành phần giao diện người dùng có thể bao gồm cửa sổ xem trước Hình mờ, cửa sổ xem trước **Vị trí nội dung** và cửa sổ xem trước **Vị trí trên trang bìa** cho các loại tập sách **Hoàn hảo 1 trang/mặt** và các tùy chọn chế độ bố cục trong tab **Bố cục**.
 - b Khi tạo hoặc chỉnh sửa hình mờ trong tab **Dán tem**, các ký tự bổ sung có thể xuất hiện trong thanh tiêu đề cho điều khiển Bộ chọn màu.
- 9 Trong trường hợp hiếm hoi khi trình điều khiển máy in không thể phân giải tên Bonjour đến địa chỉ IP/tên DNS có liên quan, chỉ có thể sử dụng trình điều khiển máy in khi không chọn Kết nối hai chiều. Ngoài ra, bạn nên tạo hàng đợi LPD hoặc IPP với địa chỉ IP/tên DNS của máy in.
- 10 Các tính năng sử dụng Kết nối hai chiều, chẳng hạn như cài đặt màu, cài đặt FreeForm, Paper Catalog, thông tin máy in và máy chủ, được làm mới 10 phút một lần sau khi cài đặt trình điều khiển máy in.
- 11 Trong quá trình cài đặt Fiery Driver, cửa sổ thông tin xác thực có thể xuất hiện. Đây là một hành vi dự kiến. Khi quá trình cài đặt tiếp tục đến cửa sổ tiếp theo, cửa sổ thông tin xác thực sẽ xuất hiện lại ở nền trước. Trong cửa sổ thông tin xác thực thứ hai xuất hiện, hãy nhấp vào **Hủy** để tiếp tục cài đặt.