



Customer Release Notes

Fiery Essential Driver v7.03.x for Windows

This document contains important information about this Fiery Essential Driver release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Installation

Install the Fiery Essential Driver

After you download the printer driver from the Download Center, you can install it and configure it for the installed options on the printer.

It is recommended that you uninstall previous versions of the Fiery Driver before installing Fiery Essential Driver v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x is supported on the following OS versions:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 and x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

When you install the printer driver and complete the print connection, you are automatically creating an LPR port (using TCP/IP). You can modify the port connection later, according to your requirements.

Note: The Port 9100 connection is disabled by default on a Fiery server with Fiery system software FS400/400 Pro and later.

Note: The Windows client computer must have the most recent security updates from Microsoft to prevent potential security vulnerabilities and ensure the printer driver software works as expected.

- 1 Double-click the .zip file.
- 2 Double-click **PRNTDVR.exe** application to begin the installation process.
- 3 Click **Run** in the **Open File - Security Warning** window.



- 4** In the **Fiery Driver Installer** dialog box, select the printer driver language and click **Next**.
The **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** appears.
- 5** Click **Next** in the **Welcome to the InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** dialog box.
- 6** Read the license agreement, click **I accept the terms of the license agreement** and click **Next**.
- 7** Click **The printer that I want isn't listed**.
- 8** Select **Add a local printer or network printer with manual settings** to add a local printer on the network.
- 9** Select **Create a new port**
- 10** Select **Standard TCP/IP Port** from the **Type of port** menu, and then click **Next**.
- 11** Type the host name or IP address of the Fiery server.
- 12** Select the **Query the printer and automatically select the driver to use** check box.
- 13** Click **Next**.
- 14** In the **Printers** box, select your printer and click **Next**.

Note: Select the printer driver with "US" or without "EU" for North America (the default Document Size is Letter) or without "US" or with "EU" for International (the default Document Size is A4).
- 15** Type a name for the Fiery server in the **Printer name** field, and click **Next**.
This name is used in the Devices and Printers folder and the queues window.
- 16** Follow the on-screen instructions.

Indicate whether you want to make it the default printer. Do not share the printer and do not print a Test Page at this time.

Continue with the printer driver installation and at the last screen, click **Finish**.
The necessary files are installed on your hard disk drive.
- 17** Configure the installable options in the Fiery server **Properties** window.
For more information, contact your administrator.
- 18** To set up a connection other than LPR port (using TCP/IP), see *Printing* in the documentation that accompanies your Fiery server.
- 19** To use the printer driver, click the **Advanced** tab in the Fiery server **Properties** window.
- 20** Select **Spool print documents so program finishes printing faster** and then select **Start printing immediately**.
- 21** Click **Apply**, and then click **OK**.

Uninstall

Uninstall printer drivers from Windows client computers

The Printer Delete Utility is installed and used locally to uninstall printer drivers from a Windows client computer. You do not need to connect to the Fiery server before you use the software.

- 1 Navigate to the local folder (C:\Prntdrv) where the printer driver files were downloaded and double-click the **Fiery Printer Delete Utility** folder. Double-click setup.exe and follow the on-screen instructions to install the utility.
- 2 Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, and then select **Fiery**.
- 3 Select **Printer Delete Utility**.
Any Fiery server printer drivers found on your computer are listed.
Note: All printer drivers installed on your computer are listed.
- 4 In the **Printer Delete Utility** window, do one of the following:
 - To delete a printer, select the check box next to the printer name and click **Delete the Selected Printers**.
 - To delete all of the installed printer drivers, select the **Delete All Printer Drivers** check box, and click **OK**.
- 5 When you finish deleting printer drivers, click **Exit**.

Fixed issues in Fiery Essential Driver 7.03.x

- On a Windows 11 23H2 and earlier computer, Fiery Essential Driver failed to install when Microsoft Smart App Control was enabled. Fiery Essential Driver supports Smart App Control on Windows 11 24H2 and later.
- Installing Fiery Essential Driver replaced newer Microsoft Visual C++ runtime libraries with an older version, potentially affecting dependent applications.

Known limitations for Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 On some computers running Windows 10 (32-bit), opening the Fiery Printer Delete Utility application may display an error message indicating that a VC runtime library is missing.
As a workaround, reinstall the Fiery Printer Delete Utility application.
- 2 LoadLibrary.exe error can be observed and the printer driver user interface may not launch correctly under the following conditions:
 - a From Control Panel, open the **Printer Preferences** user interface first from Fiery Driver v6.x or v5.0 and then open the **Printer Preferences** user interface from a Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b From Fiery Command WorkStation v6.x running on a 32-bit Windows client computer, start the print driver user interface from Preflight report.
 - c From Fiery Hot Folders Print Summary user interface, start the printer driver user interface.

This is due to a mismatch in the libraries between certain components of Fiery Command WorkStation and Fiery Essential Driver.

- 3 The preview window in the Fiery Essential Driver may not accurately represent some selected settings. The user interface components may include incorrect positions for the **Staple** print option and the **Punch** print option. However, the printer output will correctly reflect your selected settings.



Notes de mise à jour client :

Fiery Essential Driver v7.03.x pour Windows

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version de Fiery Essential Driver. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Installation

Installation du Fiery Essential Driver

Après avoir téléchargé le pilote d'imprimante à partir du Centre de téléchargement, vous pouvez l'installer et le configurer selon les options installées sur l'imprimante.

Il est recommandé de désinstaller les versions antérieures du Fiery Driver avant d'installer le Fiery Essential Driver v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x est pris en charge sur les versions de système d'exploitation suivantes :

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 et x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Lorsque vous installez le pilote d'imprimante et que vous finalisez la connexion d'impression, vous créez automatiquement un port LPR (utilisant TCP/IP). Vous pouvez modifier le port de connexion ultérieurement, selon vos besoins.

Remarque : La connexion au port 9100 est désactivée par défaut sur les serveurs Fiery dotés d'un logiciel système Fiery FS400/400 Pro et versions ultérieures.

Remarque : L'ordinateur client Windows doit disposer des mises à jour de sécurité Microsoft les plus récentes afin d'éviter les failles de sécurité potentielles et de garantir que le logiciel du pilote d'imprimante fonctionne comme prévu.

- 1 Double-cliquez sur le fichier .zip.
- 2 Double-cliquez sur l'application **PRNTDVR.exe** pour lancer le processus d'installation.
- 3 Cliquez sur **Exécuter** dans la fenêtre **Ouvrir le fichier - Avertissement de sécurité**.

- 4 Dans la boîte de dialogue **Fiery Driver Installer**, sélectionnez la langue du pilote d'imprimante et cliquez sur **Suivant**.

L'assistant InstallShield de Fiery Driver Installer s'affiche.

- 5 Cliquez sur **Suivant** dans la boîte de dialogue **Bienvenue dans l'Assistant InstallShield du programme d'installation du pilote Fiery**.

- 6 Lisez le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis sur **Suivant**.

- 7 Cliquez sur **L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée**.

- 8 Sélectionnez **Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels** pour ajouter une imprimante locale au réseau.

- 9 Sélectionnez **Créer un port**

- 10 Sélectionnez **Port TCP/IP Standard** dans le menu **Type de port**, puis cliquez sur **Suivant**.

- 11 Saisissez le nom d'hôte ou adresse IP du serveur Fiery.

- 12 Sélectionnez la case **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**.

- 13 Cliquez sur **Suivant**.

- 14 Dans la section **Imprimantes**, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Sélectionnez le pilote d'imprimante portant la mention « US » ou sans la mention « UE » pour l'Amérique du Nord (le format de document par défaut sera Lettre US) ou sans cette mention et portant la mention « UE » pour les autres pays (le format de document par défaut sera A4).

- 15 Saisissez le nom du serveur Fiery dans le champ **Nom de l'imprimante** et cliquez sur **Suivant**.

C'est ce nom qui sera utilisé dans le dossier Périphériques et imprimantes et la fenêtre de files d'attente.

- 16 Suivez les instructions à l'écran.

Indiquez si vous souhaitez l'utiliser comme imprimante par défaut. Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant.

Poursuivez l'installation du pilote d'imprimante et, dans le dernier écran, cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur.

- 17 Configurez les options disponibles dans la fenêtre **Propriétés** du serveur Fiery.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

- 18 Pour configurer une connexion autre que le port LPR (utilisant TCP/IP), voir *Impression* dans la documentation fournie avec votre serveur Fiery.

- 19 Pour utiliser le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Avancé** de la fenêtre **des Propriétés** du serveur Fiery.

- 20 Sélectionnez **Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine immédiatement** et sélectionnez **Démarrer l'impression immédiatement**.

- 21 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Désinstaller

Désinstaller les pilotes d'imprimante sur les ordinateurs clients Windows

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement pour désinstaller les pilotes d'imprimante sur un ordinateur client Windows. Il est inutile de se connecter au serveur Fiery pour utiliser ce logiciel.

- 1 Accédez au dossier local (C:\Prntdrv) dans lequel les fichiers des pilotes d'imprimante ont été téléchargés et double-cliquez sur le dossier **Fiery Printer Delete Utility**. Double-cliquez sur setup.exe et suivez les instructions à l'écran pour installer l'utilitaire.
- 2 Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Programmes** ou **Tous les programmes**, puis sélectionnez **Fiery**.
- 3 Sélectionnez **Printer Delete Utility**.

Les pilotes d'imprimante du serveur Fiery trouvés sur votre ordinateur s'affichent.

Remarque : Tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur s'affichent.

- 4 Dans la fenêtre **Printer Delete Utility**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté de son nom, puis cliquez sur **Supprimer les imprimantes sélectionnées**.
 - Pour supprimer tous les pilotes d'imprimante installés, cochez la case **Supprimer tous les pilotes d'imprimante**, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur **Quitter**.

Problèmes résolus dans Fiery Essential Driver 7.03.x

- Sur un ordinateur Windows 11 version 23H2 et antérieure, l'installation de Fiery Essential Driver a échoué lorsque Contrôle intelligent des applications de Microsoft était activé. Fiery Essential Driver prend en charge le contrôle intelligent des applications sous Windows 11 version 24H2 et ultérieure.
- L'installation de Fiery Essential Driver a remplacé les nouvelles bibliothèques d'exécution Microsoft Visual C++ par une version plus ancienne, ce qui peut affecter les applications dépendantes.

Limitation connues de Fiery Essential Driver version 7.03.x

- 1 Sur certains ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 (32 bits), l'ouverture de l'application Fiery Printer Delete Utility peut afficher un message d'erreur indiquant qu'une bibliothèque d'exécution VC est manquante.
Réinstallez l'application Fiery Printer Delete Utility pour contourner le problème.

2 L'erreur LoadLibrary.exe peut se produire et l'interface utilisateur du pilote d'imprimante peut ne pas se lancer correctement dans les conditions suivantes :

- a** À partir du panneau de configuration, ouvrez l'interface utilisateur **Préférences d'imprimante** depuis Fiery Driver version 6.x ou 5.0, puis ouvrez l'interface utilisateur **Préférences d'imprimante** à partir de Fiery Essential Driver version 7.03.x.
- b** À partir de Fiery Command WorkStation version 6.x fonctionnant sur un client Windows 32 bits, démarrez l'interface utilisateur du pilote d'impression à partir du rapport de contrôle en amont.
- c** À partir de l'interface utilisateur Récapitulatif de l'impression de Fiery Hot Folders, démarrez l'interface utilisateur du pilote d'imprimante.

Cela est dû à une incompatibilité dans les bibliothèques entre certains composants de Fiery Command WorkStation et Fiery Essential Driver.

3 La fenêtre de prévisualisation de Fiery Essential Driver peut ne pas représenter avec exactitude certains paramètres sélectionnés. Les composants de l'interface utilisateur peuvent inclure des positions incorrectes pour les options d'impression **Agrafage** et **Perforation**. Toutefois, la sortie de l'imprimante reflétera correctement les paramètres sélectionnés.



Note di release per l'utente

Fiery Essential Driver v7.03.x per Windows

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release Fiery Essential Driver. Fornirne una copia a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Installazione

Installare il Fiery Essential Driver

Dopo aver scaricato il driver di stampa dal Download Center, è possibile installarlo e configurarlo per le opzioni installate sulla stampante.

Si consiglia di disinstallare le versioni precedenti del Fiery Driver prima di installare Fiery Essential Driver versione 7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x è supportato dalle seguenti versioni OS:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 e x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Quando si installa il driver di stampa e si completa il collegamento di stampa, si crea automaticamente una porta LPR (usando TCP/IP). È possibile modificare il collegamento in un secondo momento, a seconda dei requisiti.

Nota: Il collegamento alla porta 9100 è disabilitato per impostazione predefinita su un server Fiery con Fiery System Software FS400/400 Pro e versioni successive.

Nota: Per evitare potenziali vulnerabilità di sicurezza e garantire che il software del driver di stampa funzioni come previsto, sul computer client Windows devono essere presenti i più recenti aggiornamenti per la sicurezza rilasciati da Microsoft.

- 1 Fare doppio clic sul file .zip.
- 2 Fare doppio clic sul file dell'applicazione **PRNTDVR.exe** per avviare il processo di installazione.
- 3 Fare clic su **Esegui** nella finestra **Apri file - Avviso di sicurezza**.

- 4 Nella finestra di dialogo **Programma di installazione Fiery Driver**, selezionare la lingua desiderata per il driver di stampa e fare clic su **Avanti**.

Appare la finestra **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard**.

- 5 Fare clic su **Avanti** nella finestra di dialogo **Installazione guidata InstallShield per il programma di installazione di Fiery Driver**.
- 6 Leggere il contratto di licenza, fare clic su **Accetto i termini del contratto di licenza**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.
- 8 Selezionare **Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali** per aggiungere una stampante locale alla rete.
- 9 Selezionare **Crea una nuova porta**
- 10 Selezionare **Porta TCP/IP standard** dal menu **Tipo di porta**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 11 Digitare il nome host o l'indirizzo IP del server Fiery.
- 12 Selezionare la casella **Interroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzare**.
- 13 Fare clic su **Avanti**.
- 14 Dall'elenco **Stampanti**, selezionare la stampante e fare clic su **Avanti**.

Nota: Selezionare il driver di stampa contrassegnato con "US" o senza "EU" per il Nord America (il formato documento predefinito è Lettera) oppure senza "US" o con "EU" per tutti gli altri Paesi (il formato documento predefinito è A4).

- 15 Digitare un nome per il server Fiery nel campo **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.

Questo nome verrà utilizzato nella cartella Dispositivi e stampanti e nella finestra delle code.

- 16 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Indicare se si desidera impostarla come predefinita. Non condividere la stampante e non stampare la pagina test in questa fase.

Continuare con l'installazione del driver di stampa e all'ultimo schermo fare clic su **Fine**.

I file necessari vengono installati sull'unità disco fisso.

- 17 Configurare le opzioni installabili nella finestra **Proprietà** del server Fiery.

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.

- 18 Per configurare un collegamento diverso da porta LPR (usando TCP/IP), vedere *Stampa* nella documentazione fornita con il server Fiery.
- 19 Per usare il driver di stampa, fare clic sulla scheda **Avanzate** nella finestra **Proprietà** del server Fiery.
- 20 Selezionare **Utilizza lo spool in modo che il programma completi la stampa più velocemente**, quindi selezionare **Avvia stampa immediatamente**.
- 21 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.

Disinstallazione

Disinstallare i driver di stampa da computer client Windows

Printer Delete Utility viene installato e usato in locale per disinstallare i driver di stampa da un computer client Windows. Non è necessario collegarsi al server Fiery prima di utilizzare il software.

- 1 Accedere alla cartella locale (C:\Prntdrv) in cui sono stati scaricati i file del driver di stampa e fare doppio clic sulla cartella **Fiery Printer Delete Utility**. Fare doppio clic su setup.exe e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il programma di utilità.
- 2 Fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi selezionare **Fiery**.
- 3 Selezionare **Printer Delete Utility**
Viene elencato qualsiasi driver di stampa del server Fiery trovato sul computer.
Nota: Viene elencato qualsiasi driver di stampa di installato sul computer.
- 4 Nella finestra **Printer Delete Utility**, procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per eliminare una stampante, selezionare la casella accanto al nome della stampante e fare clic su **Elimina le stampanti selezionate**.
 - Per eliminare tutti i driver di stampa installati, selezionare la casella **Elimina tutti i driver di stampa** e fare clic su **OK**.
- 5 Dopo aver eliminato i driver di stampa, fare clic su **Esci**.

Problemi risolti in Fiery Essential Driver 7.03.x

- Su un computer Windows 11 23H2 e versioni precedenti, Fiery Essential Driver non è stato installato quando è stato abilitato il Controllo intelligente delle app di Microsoft. Fiery Essential Driver supporta il Controllo intelligente delle app su Windows 11 24H2 e versioni successive.
- L'installazione di Fiery Essential Driver ha sostituito le librerie di runtime più recenti di Microsoft Visual C++ con una versione precedente, che potrebbe influire sulle applicazioni dipendenti.

Limitazioni note per Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Su alcuni computer che eseguono Windows 10 (32 bit), l'apertura dell'applicazione Fiery Printer Delete Utility potrebbe visualizzare un messaggio di errore che indica che manca una libreria di runtime VC.
Come soluzione, reinstallare l'applicazione Fiery Printer Delete Utility.

- 2** È possibile che si verifichi un errore su LoadLibrary.exe e che l'interfaccia utente del driver della stampante non venga avviata correttamente nelle seguenti condizioni:
- a** Dal Pannello di controllo, aprire l'interfaccia utente **Preferenze stampante** prima da Fiery Driver versione 6.x o 5.0 e quindi aprire l'interfaccia utente di **Preferenze stampante** da un Fiery Essential Driver versione 7.03.x.
 - b** Da Fiery Command WorkStation versione 6.x in esecuzione su un computer client Windows a 32 bit, avviare l'interfaccia utente del driver di stampa dal rapporto di preflight.
 - c** Dall'interfaccia utente di Stampa riepilogo di Fiery Hot Folders, avviare l'interfaccia utente del driver della stampante.

Ciò è dovuto a una mancata corrispondenza nelle librerie tra certi componenti di Fiery Command WorkStation e Fiery Essential Driver.

- 3** La finestra di anteprima nel Fiery Essential Driver potrebbe non rappresentare accuratamente alcune impostazioni selezionate. I componenti dell'interfaccia utente potrebbero includere posizioni errate per l'opzione di **stampa Graffatura** e per l'opzione di stampa **Foratura**. Tuttavia, l'output della stampante rifletterà correttamente le impostazioni selezionate.



Release-Informationen

Fiery Essential Driver v7.03.x für Windows

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Fiery Essential Driver Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendenden zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Installation

Installieren von Fiery Essential Driver

Nachdem Sie den Druckertreiber aus dem Download Center heruntergeladen haben, können Sie ihn installieren und für die installierten Optionen auf dem Drucker konfigurieren.

Es wird empfohlen, ältere Versionen von Fiery Driver vor der Installation von Fiery Essential Driver v7.03.x zu deinstallieren.

Fiery Essential Driver v7.03.x wird unter folgenden Betriebssystemversionen unterstützt:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 und x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Beim Installieren des Druckertreibers und anschließenden Einrichten der Druckerverbindung wird automatisch ein LPR-Port (mit TCP/IP) erstellt. Sie können die Portverbindung später an Ihre Anforderungen anpassen.

Hinweis: Die Port 9100-Verbindung ist standardmäßig auf einem Fiery Server mit Fiery System Software FS400/400 Pro und höher deaktiviert.

Hinweis: Der Windows-Client-Computer muss über die neuesten Sicherheitsupdates von Microsoft verfügen, um potenzielle Sicherheitslücken zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Druckertreiber-Software wie erwartet funktioniert.

- 1 Doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Anwendung **PRNTDVR.exe**, um die Installation zu starten.
- 3 Klicken Sie im Fenster **Datei öffnen – Sicherheitswarnung** auf **Ausführen**.

- 4 Wählen Sie im Fenster **Fiery Driver Installer** die Sprache, in der der Druckertreiber ausgeführt und angezeigt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.
Daraufhin wird das Fenster **Fiery Driver Installer – InstallShield Wizard** angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf der **Begrüßungsseite des InstallShield-Assistenten für den Fiery Driver Installer** auf **Weiter**.
- 6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und erklären Sie Ihr Einverständnis mit deren Bestimmungen, indem Sie auf **Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden** klicken. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf **Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt**.
- 8 Wählen Sie **Einen lokalen Drucker oder einen Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen** aus, um einen lokalen Drucker im Netzwerk hinzuzufügen.
- 9 Wählen Sie **Neuen Port erstellen** aus.
- 10 Wählen Sie **Standard TCP/IP Port** aus dem Menü **Anschlusstyp** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 11 Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse ein, die dem Fiery Server zugeordnet ist.
- 12 Aktivieren Sie die Option **Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen**.
- 13 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 14 Markieren Sie in der Liste **Drucker** den gewünschten Drucker und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Der Druckertreiber mit dem Suffix „US“ oder ohne „EU“ ist für Nordamerika konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „US Brief / Letter“ als Standarddokumentgröße definiert.) Der Druckertreiber ohne das Suffix „US“ oder mit „EU“ ist für den internationalen Markt konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „A4“ die Standarddokumentgröße.)
- 15 Geben Sie in das Feld **Druckername** einen Namen für den Fiery Server ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der hier festgelegte Name wird im Ordner Geräte und Drucker und im Warteschlangenfenster verwendet.
- 16 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
Geben Sie an, ob der Drucker als Ihr Standarddrucker fungieren soll. Geben Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht für die gemeinsame Nutzung frei und drucken Sie keine Testseite.
Fahren Sie mit der Installation des Druckertreibers fort und klicken Sie im abschließenden Bildschirm auf **Fertig stellen**.
Die benötigten Dateien werden nun auf der Festplatte Ihres Computers installiert.
- 17 Konfigurieren Sie die installierbaren Optionen im Fenster **Eigenschaften** des Fiery Servers.
Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Administrator.
- 18 Lesen Sie den Abschnitt *Drucken* in der Dokumentation zu Ihrem Fiery Server, um eine Verbindung über einen anderen Port als LPR-Port (mit TCP/IP) einzurichten.
- 19 Um den Druckertreiber zu verwenden, klicken Sie im Fenster **Eigenschaften** des Fiery Servers auf die Registerkarte **Erweitert**.
- 20 Wählen Sie **Über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschließen**, und wählen Sie dann **Drucken sofort beginnen**.
- 21 Klicken Sie auf **Anwenden** und danach auf **OK**.

Deinstallieren

Deinstallieren der Druckertreiberdateien unter Windows

Auf einem Clientcomputer unter Windows können Sie einen Druckertreiber mit dem Dienstprogramm Printer Delete Utility deinstallieren. Dieses Programm wird lokal installiert und ausgeführt. Zum Ausführen dieser Software ist keine Verbindung zum Fiery Server erforderlich.

- 1 Navigieren Sie zum lokalen Ordner (C:\Prntdrv), in den die Druckertreiberdateien heruntergeladen wurden, und doppelklicken Sie auf den Ordner **Fiery Printer Delete Utility**. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe und befolgen Sie die angezeigten Installationsanweisungen für das Dienstprogramm.
- 2 Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** bzw. **Alle Programme** und dann **Fiery** aus.
- 3 Klicken Sie auf **Printer Delete Utility**.

Alle auf dem Computer installierten Fiery Server Druckertreiber werden angezeigt.

Hinweis: Alle auf dem Computer installierten Druckertreiber werden angezeigt.

- 4 Führen Sie im Fenster **Printer Delete Utility** einen der folgenden Schritte aus:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Druckers, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Markierte(n) Drucker löschen**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Druckertreiber löschen**, wenn alle installierten Druckertreiber gelöscht werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Beenden**, nachdem Sie alle gewünschten Druckertreiber gelöscht haben.

Behobene Probleme in Fiery Essential Driver 7.03.x

- Auf einem Computer mit Windows 11 23H2 und früher konnte die Installation von Fiery Essential Driver fehlschlagen, wenn Microsoft Smart App Control aktiviert war. Fiery Essential Driver unterstützt Smart App Control unter Windows 11 24H2 und höher.
- Durch die Installation von Fiery Essential Driver wurden neuere Microsoft Visual C++-Laufzeitbibliotheken durch eine ältere Version ersetzt, was sich möglicherweise auf abhängige Anwendungen auswirkt.

Bekannte Einschränkungen für Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Auf einigen Computern unter Windows 10 (32 Bit) wird beim Öffnen der Anwendung Fiery Printer Delete Utility möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine VC-Laufzeitbibliothek fehlt.
Installieren Sie die Anwendung Fiery Printer Delete Utility zur Abhilfe erneut.

- 2** Der Fehler LoadLibrary.exe kann auftreten und die Benutzeroberfläche des Druckertreibers wird unter den folgenden Bedingungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß gestartet:
- a** Öffnen Sie in der Systemsteuerung zuerst die Benutzeroberfläche der **Druckereinstellungen** über Fiery Driver v6.x oder v5.0 und öffnen Sie dann die Benutzeroberfläche der **Druckereinstellungen** über Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b** Wenn Fiery Command WorkStation v6.x auf einem 32-Bit-Windows-Client-Computer ausgeführt wird, starten Sie die Benutzeroberfläche des Druckertreibers über den Preflight-Prüfbericht.
 - c** Starten Sie über die Benutzeroberfläche der Fiery Hot Folders Druckzusammenfassung die Benutzeroberfläche des Druckertreibers.

Dies ist auf eine Abweichung in den Bibliotheken zwischen bestimmten Komponenten von Fiery Command WorkStation und Fiery Essential Driver zurückzuführen.

- 3** Das Vorschaufenster im Fiery Essential Driver stellt möglicherweise einige ausgewählte Einstellungen nicht korrekt dar. Die Komponenten der Benutzeroberfläche enthalten möglicherweise falsche Positionen für die Druckoptionen **Heften** und **Lochen**. Die Druckerausgabe wird jedoch die von Ihnen ausgewählten Einstellungen korrekt wiedergeben.



Notas de la versión para el cliente

Fiery Essential Driver 7.03.x para Windows

Este documento contiene información importante acerca de esta versión de Fiery Essential Driver. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Instalación

Instalación de Fiery Essential Driver

Tras descargar el controlador de impresora del Centro de descargas, puede instalarlo y configurarlo para las opciones instaladas en la impresora.

Se recomienda desinstalar las versiones anteriores de Fiery Driver antes de instalar Fiery Essential Driver 7.03.x.

Fiery Essential Driver 7.03.x es compatible con las siguientes versiones de sistema operativo:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 y x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Cuando instala el controlador de la impresora y establece la conexión de impresión, crea automáticamente un puerto LPR (utilizando TCP/IP). Puede modificar la conexión de puerto más adelante, según sus necesidades.

Nota: La conexión Puerto 9100 está deshabilitada por defecto en un servidor Fiery con el software del sistema Fiery FS400/400 Pro y versiones posteriores.

Nota: El equipo cliente con Windows debe disponer de las últimas actualizaciones de seguridad de Microsoft para evitar posibles vulnerabilidades de seguridad y garantizar que el software del controlador de la impresora funciona correctamente.

- 1 Haga doble clic en el archivo zip.
- 2 Haga doble clic en la aplicación **PRNTDVR.exe** para iniciar el proceso de instalación.
- 3 Haga clic en **Ejecutar** en la ventana **Abrir archivo: advertencia de seguridad**.

- 4 En el cuadro de diálogo **Instalador de Fiery Driver**, seleccione el idioma del controlador de impresora y haga clic en **Siguiente**.

Aparece el asistente de instalación **Fiery Driver Installer - Asistente de InstallShield**.

- 5 Haga clic en **Siguiente** en el cuadro de diálogo **Bienvenido al Asistente de InstallShield para Fiery Driver Installer**.
- 6 Lea el acuerdo de licencia, haga clic en **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **La impresora que deseo no está en la lista**.
- 8 Seleccione **Agregar una impresora local o de red con configuración manual** para añadir una impresora local en la red.
- 9 Seleccione **Crear nuevo puerto**.
- 10 Seleccione **Puerto TCP/IP estándar** en el menú **Tipo de puerto** y haga clic en **Siguiente**.
- 11 Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Fiery.
- 12 Seleccione la casilla de verificación **Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar**.
- 13 Haga clic en **Siguiente**.
- 14 En el cuadro **Impresoras**, seleccione su impresora y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Seleccione el controlador de impresora "EE. UU." o sin "UE" para Norteamérica (el Tamaño de documento por defecto es Carta) o sin "EE. UU." o con "UE" para el resto de países (el Tamaño de documento por defecto es A4).
- 15 Escriba un nombre para el Servidor Fiery en el campo **Nombre de impresora** y haga clic en **Siguiente**.

Este nombre se utiliza en la carpeta Dispositivos e impresoras y en la ventana de las colas.
- 16 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Indique si desea que sea la impresora por defecto. No comparta la impresora ni imprima ninguna página de prueba en este momento.

Siga con la instalación del controlador de impresora y en la última pantalla, haga clic en **Terminar**.

Los archivos necesarios se instalan en la unidad de disco duro.
- 17 Configure las opciones instalables en la ventana **Propiedades** del servidor Fiery.

Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador.
- 18 Para configurar una conexión que no sea el puerto LPR (utilizando TCP/IP), consulte *Impresión* en la documentación que se suministra con su servidor Fiery.
- 19 Para utilizar el controlador de impresora, haga clic en la pestaña **Avanzado** de la ventana **Propiedades** del servidor Fiery.
- 20 Seleccione **Imprimir utilizando la cola para que el programa termine de imprimir más rápido** y, a continuación, seleccione **Empezar a imprimir de inmediato**.
- 21 Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Desinstalar

Desinstalación de controladores de impresora de ordenadores cliente Windows

La Printer Delete Utility se instala y utiliza localmente para desinstalar los controladores de impresora desde un ordenador cliente Windows. No necesita conectarse al servidor Fiery antes de utilizar el software.

- 1 Vaya hasta la carpeta local (C:\Prntdrv) en la que se han descargado los archivos de controlador de la impresora y haga doble clic en la carpeta **Fiery Printer Delete Utility**. Haga doble clic en setup.exe y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la utilidad.
- 2 Haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas** y, a continuación, seleccione **Fiery**.
- 3 Seleccione **Printer Delete Utility**.
Se enumeran todos los controladores de impresora del servidor Fiery que se encontraron en su ordenador.
Nota: Se enumeran todos los controladores de impresora instalados en el ordenador.
- 4 En la ventana **Printer Delete Utility**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para eliminar una impresora, active la casilla de verificación junto al nombre de impresora y haga clic en **Eliminar las impresoras seleccionadas**.
 - Para eliminar todos los controladores de impresora instalados, active la casilla de verificación **Eliminar todos los controladores de impresora** y haga clic en **Aceptar**.
- 5 Cuando haya terminado de eliminar los controladores de impresora, haga clic en **Salir**.

Problemas resueltos en Fiery Essential Driver 7.03.x

- En un equipo con Windows 11 23H2 y versiones anteriores, Fiery Essential Driver no se pudo instalar cuando se habilitó Microsoft Smart App Control. Fiery Essential Driver es compatible con el Control Inteligente de Aplicaciones en Windows 11 24H2 y versiones posteriores.
- La instalación Fiery Essential Driver reemplazó las bibliotecas en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ más recientes por una versión anterior, lo que podría afectar a las aplicaciones dependientes.

Limitaciones conocidas para Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 En algunos equipos que ejecutan Windows 10 (32 bits), al abrir la aplicación Fiery Printer Delete Utility es posible que se muestre un mensaje de error que indica que falta una biblioteca de tiempo de ejecución de VC. Como solución alternativa, vuelva a instalar la aplicación de Fiery Printer Delete Utility.

- 2** Se puede observar el error LoadLibrary.exe y es posible que la interfaz de usuario del controlador de impresora no se inicie correctamente en las siguientes condiciones:
- a** En el Panel de control, abra primero la interfaz de usuario de **Preferencias de impresora** de Fiery Driver 6.x o 5.0, a continuación, abra la interfaz de usuario de **Preferencias de impresora** de Fiery Essential Driver 7.03.x.
 - b** En Fiery Command WorkStation 6.x instalado en un equipo cliente con Windows de 32 bits, inicie la interfaz de usuario del controlador de impresión desde el reporte de comprobación previa.
 - c** En la interfaz de usuario Resumen de impresión de Fiery Hot Folders, inicie la interfaz de usuario del controlador de impresora.

Esto se debe a un desajuste de las bibliotecas entre determinados componentes de Fiery Command WorkStation y Fiery Essential Driver.

- 3** Es posible que la ventana de presentación preliminar de Fiery Essential Driver no represente fielmente algunos de los ajustes seleccionados. Los componentes de la interfaz de usuario pueden incluir posiciones incorrectas para las opciones de impresión **Grapar** y **Perforación**. No obstante, la salida de la impresora sí reflejará correctamente los ajustes seleccionados.



Notas de versão do cliente

Fiery Essential Driver v7.03.x para Windows

Este documento contém informações importantes sobre esta versão do Fiery Essential Driver. Certifique-se de fornecer essas informações a todos os usuários antes de realizar a instalação.

Instalação

Instalar o Fiery Essential Driver

Após fazer o download do driver de impressora do Download Center, é possível instalá-lo e configurá-lo para as opções instaladas na impressora.

É recomendável desinstalar as versões anteriores do Fiery Driver antes de instalar o Fiery Essential Driver v7.03.x.

O Fiery Essential Driver v7.03.x é compatível com as seguintes versões de SO:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 e x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Ao instalar o driver de impressora e concluir a conexão de impressão, você criará automaticamente uma porta LPR (usando TCP/IP). É possível modificar a conexão da porta posteriormente, de acordo com sua necessidade.

Nota: A conexão da porta 9100 é desativada por padrão em um servidor Fiery com o Fiery System Software FS400/400 Pro e posterior.

Nota: O computador cliente Windows deve ter as atualizações de segurança mais recentes da Microsoft para evitar possíveis vulnerabilidades de segurança e garantir que o software de driver da impressora funcione conforme o esperado.

- 1 Clique duas vezes no arquivo .zip.
- 2 Clique duas vezes no aplicativo **PRNTDVR.exe** para iniciar o processo de instalação.
- 3 Clique em **Executar** na janela **Abrir arquivo - aviso de segurança**.

4 Na caixa de diálogo **Fiery Driver Installer**, selecione o idioma do driver de impressora e clique em **Próximo**.
O **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** é exibido.

5 Clique em **Próximo** na caixa de diálogo **Bem-vindo ao InstallShield Wizard do Fiery Driver Installer**.

6 Leia o contrato de licença, clique em **Aceito os termos do contrato de licença** e clique em **Próximo**.

7 Clique em **A impressora que desejo não está na lista**.

8 Selecione **Adicionar uma impressora local ou de rede com configurações manuais** para adicionar uma impressora local na rede.

9 Selecione **Criar uma nova porta**

10 Selecione **Porta TCP/IP padrão** no menu **Tipo de porta** e, em seguida, clique em **Próximo**.

11 Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor Fiery.

12 Marque a caixa de seleção **Consulte a impressora e selecione automaticamente o driver a ser usado**.

13 Clique em **Avançar**.

14 Na caixa **Impressoras**, selecione a impressora e clique em **Próximo**.

Nota: Selecione o driver de impressora com “US” para a América do Norte (o tamanho do documento padrão é Carta) ou sem “US” ou com “EU” para Internacional (o tamanho do documento padrão é A4).

15 Digite um nome para o servidor Fiery no campo **Nome da impressora** e clique em **Avançar**.

Esse nome será usado na pasta Dispositivos e Impressoras e na janela de filas.

16 Siga as instruções na tela.

Indique se deseja torná-la a impressora padrão. Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste desta vez.

Prossiga com a instalação do driver de impressora e, na última tela, clique em **Concluir**.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido.

17 Configure as opções instaláveis na janela **Propriedades** do servidor Fiery.

Para obter mais informações, entre em contato com seu administrador.

18 Para configurar uma conexão diferente da porta LPR (usando TCP/IP), consulte *Impressão* na documentação que acompanha o servidor Fiery.

19 Para usar o driver da impressora, clique na guia **Avançado** da janela **Propriedades** do servidor Fiery.

20 Selecione **Colocar documentos em spool para que o programa conclua a impressão mais rapidamente** e selecione **Iniciar impressão imediatamente**.

21 Clique em **Aplicar** e, em seguida, em **OK**.

Desinstalar

Desinstalar drivers de impressora de computadores clientes com Windows

O Printer Delete Utility é instalado e usado localmente para desinstalar drivers de impressora de um computador cliente com Windows. Não é necessário se conectar ao servidor Fiery para usar o software.

- 1 Acesse a pasta local (C:\Prntdrv) onde os arquivos do driver de impressora foram baixados e clique duas vezes na pasta **Fiery Printer Delete Utility**. Clique duas vezes em setup.exe e siga as instruções na tela para instalar o utilitário.
- 2 Clique em **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas** e selecione **Fiery**.
- 3 Selecione **Printer Delete Utility**.

Todos os drivers de impressora do servidor Fiery encontrados no computador serão listados.

Nota: Todos os drivers de impressora instalados no computador estão relacionados.

- 4 Na janela **Printer Delete Utility**, siga um destes procedimentos:
 - Para excluir uma impressora, marque a caixa de seleção ao lado do nome da impressora e clique em **Excluir as impressoras selecionadas**.
 - Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção **Excluir todos os drivers de impressora** e clique em **OK**.
- 5 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em **Sair**.

Problemas corrigidos no Fiery Essential Driver 7.03.x

- Em computadores Windows 11 23H2 e anteriores, a instalação do Fiery Essential Driver falhou quando o Controle Inteligente de Aplicativos da Microsoft foi habilitado. O Fiery Essential Driver é compatível com o Controle Inteligente de Aplicativos no Windows 11 24H2 e posteriores.
- A instalação do Fiery Essential Driver substituiu as bibliotecas de tempo de execução mais recentes do Microsoft Visual C++ por uma versão mais antiga, potencialmente afetando aplicativos dependentes.

Limitações conhecidas da Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Em alguns computadores com o Windows 10 (32 bits), abrir o aplicativo Fiery Printer Delete Utility pode exibir uma mensagem de erro indicando que uma biblioteca de tempo de execução VC está faltando.
Como alternativa, reinstale o aplicativo Fiery Printer Delete Utility.

- 2** É possível que ocorra o erro LoadLibrary.exe e que a interface do driver de impressora não consiga iniciar corretamente nas seguintes condições.
- a** No Painel de Controle, abra a interface do usuário de **Preferências da impressora** primeiro de Fiery Driver v6.x ou v5.0 e depois abra a interface do usuário de **Preferências da impressora** de Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b** Ao executar a Fiery Command WorkStation v6.x em um computador cliente Windows de 32 bits, inicie a interface do driver de impressora a partir do relatório de preflight.
 - c** Na interface do usuário Resumo de impressão do Fiery Hot Folders, inicie a interface do usuário do driver de impressora.

Isso ocorre devido a uma incompatibilidade nas bibliotecas entre determinados componentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Essential Driver.

- 3** A janela de visualização do Fiery Essential Driver pode não representar com precisão algumas configurações selecionadas. Os componentes da interface podem incluir posições incorretas para a opção de impressão **Grampeamento** e a opção de impressão **Perfuração**. No entanto, a impressão refletirá corretamente as configurações selecionadas.



Versienotities voor de klant

Fiery Essential Driver v7.03.x voor Windows

Dit document bevat belangrijke informatie over deze Fiery Essential Driver-release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Installatie

De Fiery Essential Driver installeren

Nadat u het printerstuurprogramma bij het Downloadcentrum hebt gedownload, kunt u het installeren en configureren voor de geïnstalleerde opties op de printer.

Het is aanbevolen om vorige versies van Fiery Driver te verwijderen voordat u Fiery Essential Driver v7.03.x installeert.

Fiery Essential Driver v7.03.x wordt ondersteund op de volgende OS-versies:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 en x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Wanneer u het printerstuurprogramma installeert en de afdrukverbinding voltooit, maakt u automatisch een LPR-poort aan (met behulp van TCP/IP). U kunt de poortverbinding later wijzigen, afhankelijk van uw vereisten.

Opmerking: De poortverbinding 9100 is standaard uitgeschakeld op een Fiery-server met Fiery-systeemsoftware FS400/400 Pro en hoger.

Opmerking: De Windows-clientcomputer moet beschikken over de meest recente beveiligingsupdates van Microsoft om mogelijke beveiligingsproblemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de printerstuurprogrammasoftware naar behoren werkt.

- 1 Dubbelklik op het .zip-bestand.
- 2 Dubbelklik op de toepassing **PRNTDVR.exe** om het installatieproces te starten.
- 3 Klik op **Uitvoeren** in het venster **Bestand openen - Beveiligingswaarschuwing**.

- 4 Selecteer de taal voor het printerstuurprogramma in het dialoogvenster **Fiery Driver Installer** en klik op **Volgende**.

De **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** wordt weergegeven.

- 5 Klik op **Volgende** in het dialoogvenster **Welkom bij de InstallShield Wizard voor Fiery Driver Installer**.
- 6 Lees de licentieovereenkomst, klik op **Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst** en klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
- 8 Selecteer **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen** om een lokale printer aan het netwerk toe te voegen.
- 9 Selecteer **Een nieuwe poort maken**.
- 10 Selecteer **Standaard TCP/IP-poort** in het menu **Type poort** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 11 Typ de hostnaam of het IP-adres van de Fiery-server.
- 12 Schakel het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren in**.
- 13 Klik op **Volgende**.
- 14 Selecteer uw printer in het lijstvak **Printers** en klik op **Volgende**.

Opmerking: Selecteer het printerstuurprogramma met "US" of zonder "EU" voor Noord-Amerika (standaarddocumentformaat is Letter) of zonder "US" of met "EU" voor Internationaal (standaarddocumentformaat is A4).

- 15 Typ een naam voor de Fiery-server in het veld **Printernaam** en klik op **Volgende**.

Deze naam wordt gebruikt in de map Printers en in het venster met de wachtrijen.

- 16 Volg de instructies op het scherm.

Geef aan of u de printer als standaardprinter wilt instellen. Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment.

Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op **Voltooien**.

De benodigde bestanden worden op uw vaste schijf geïnstalleerd.

- 17 Configureer de installeerbare opties in het venster **Eigenschappen** van de Fiery-server.

Raadpleeg uw beheerder voor meer informatie.

- 18 Raadpleeg *Afdrukken* in de documentatie bij uw Fiery-server om een verbinding via een andere poort dan de LPR-poort (met behulp van TCP/IP) in te stellen.

- 19 Als u het printerstuurprogramma wilt gebruiken, klikt u op het tabblad **Geavanceerd** in het venster **Eigenschappen** van de Fiery-server.

- 20 Selecteer **Afdrukdocumenten in een wachtrij plaatsen zodat het programma afdrukken sneller voltooit** en selecteer vervolgens **Afdrukken onmiddellijk starten**.

- 21 Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.

Verwijderen

Printerstuurprogramma's van Windows-clientcomputers verwijderen

De Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt om printerstuurprogramma's van een Windows-clientcomputer te verwijderen. Het is niet nodig verbinding te maken met de Fiery-server voordat u de software gebruikt.

- 1 Navigeer naar de lokale map (C:\Prntdrv) waarin de printerstuurprogrammabestanden zijn gedownload en dubbelklik op de map **Fiery Printer Delete Utility**. Dubbelklik op setup.exe en volg de instructies op het scherm om het hulpprogramma te installeren.
- 2 Klik op **Start**, selecteer **Programma's of Alle programma's** en selecteer vervolgens **Fiery**.
- 3 Selecteer **Printer Delete Utility**.

Alle printerstuurprogramma's van de Fiery-server die op uw computer zijn gevonden, worden weergegeven.

Opmerking: Alle printerstuurprogramma's die op uw computer zijn gevonden worden weergegeven.

- 4 In het venster **Printer Delete Utility** voert u een van de volgende handelingen uit:
 - U kunt een printer verwijderen door het selectievakje naast de printernaam in te schakelen en op **Geselecteerde printers verwijderen** te klikken.
 - Als u alle geïnstalleerde printerstuurprogramma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje **Alle printerstuurprogramma's verwijderen** in en klikt u op **OK**.
- 5 Wanneer u klaar bent met het verwijderen van printer drivers, klikt u op **Afsluiten**.

Problemen opgelost in Fiery Essential Driver 7.03.x

- Op een computer met Windows 11 23H2 en eerder kon Fiery Essential Driver niet worden geïnstalleerd wanneer Microsoft Smart App Control was ingeschakeld. Fiery Essential Driver ondersteunt Smart App Control op Windows 11 24H2 en hoger.
- Bij het installeren van Fiery Essential Driver werden nieuwere Microsoft Visual C++-runtimebibliotheken vervangen door een oudere versie, wat mogelijk van invloed was op afhankelijke toepassingen.

Bekende beperkingen van Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Op sommige computers met Windows 10 (32-bits) kan bij het openen van de Fiery Printer Delete Utility-toepassing een foutbericht worden weergegeven dat aangeeft dat een VC-runtimebibliotheek ontbreekt. Installeer de Fiery Printer Delete Utility-toepassing opnieuw als tijdelijke oplossing.

- 2** Onder de volgende omstandigheden wordt mogelijk een LoadLibrary.exe-fout waargenomen en wordt de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma mogelijk niet correct gestart:
- a** In het configuratiescherm opent u de gebruikersinterface van de **Printervoorkeuren** eerst vanaf Fiery Driver v6.x of v5.0 en vervolgens opent u de gebruikersinterface van de **Printervoorkeuren** vanaf een Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b** U start de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma vanuit Preflight-rapport op Fiery Command WorkStation v6.x die op een 32-bits Windows-client wordt uitgevoerd.
 - c** U start de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma vanaf de gebruikersinterface van het Fiery Hot Folders-afdrukoverzicht.

Dit komt door een verkeerde combinatie in de bibliotheken van bepaalde onderdelen van Fiery Command WorkStation en Fiery Essential Driver.

- 3** Het voorbeeldvenster in de Fiery Essential Driver geeft mogelijk een aantal geselecteerde instellingen niet nauwkeurig weer. De onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onjuiste posities bevatten voor de afdrukoptie **Nieten** en de afdrukoptie **Perforeren**. De printeruitvoer zal de geselecteerde instellingen echter correct weergeven.



客户发行说明

适用于 Windows 的 Fiery Essential Driver v7.03.x

本文档包含有关此 Fiery Essential Driver 版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

安装

安装 Fiery Essential Driver

在您从“下载中心”下载打印机驱动程序后，可在打印机上安装该程序并针对已安装选项进行配置。

建议您在安装 Fiery Essential Driver v7.03.x 之前卸载旧版本的 Fiery Driver。

Fiery Essential Driver v7.03.x 支持以下操作系统版本：

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 和 x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

当您安装打印机驱动程序并完成打印连接时，会自动创建 LPR 端口（使用 TCP/IP）。稍后您可以根据需要修改端口连接。

注释：在使用 Fiery 系统软件 FS400/400 Pro 及其更高版本的 Fiery 服务器上，端口 9100 连接在默认情况下是禁用的。

注释：Windows 客户端计算机必须安装 Microsoft 提供的最新安全更新，以防范潜在的安全漏洞，并确保打印机驱动程序软件按预期工作。

- 1 双击 .zip 文件。
- 2 双击 **PRNTDVR.exe** 应用程序，开始安装过程。
- 3 单击**打开文件-安全警告**窗口中的**运行**。
- 4 在 **Fiery Driver Installer** 对话框中选择打印机驱动程序语言，然后单击**下一步**。
此时会显示 **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard**。
- 5 在**欢迎进入 Fiery Driver Installer 的 InstallShield Wizard** 对话框中单击**下一步**。

- 6 阅读许可协议，单击**我接受许可证协议中的条款**，然后单击**下一步**。
- 7 单击**我需要的打印机未列出**。
- 8 选择**添加本地打印机或带有手动设定的网络打印机**，以在网络上添加本地打印机。
- 9 选择**创建新端口**。
- 10 从**端口类型**菜单中选择**标准 TCP/IP 端口**，然后单击**下一步**。
- 11 输入 Fiery 服务器的主机名称或 IP 地址。
- 12 选中**查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序**复选框。
- 13 单击**下一步**。
- 14 在**打印机**对话框中，选择打印机，然后单击**下一步**。

注释：北美洲用户选择带有“US”或不带有“EU”的打印机驱动程序（默认“文档大小”为 Letter），国际用户选择不带有“US”或带有“EU”的打印机驱动程序（默认“文档大小”为 A4）。

- 15 在**打印机名称**字段中输入 Fiery 服务器的名称，然后单击**下一步**。
该名称用于设备和打印机文件夹和队列窗口中。
- 16 按照屏幕说明进行操作。
指示您是否要将其设为默认打印机。不要共享打印机，并且不要在此时打印测试页。
继续打印机驱动程序安装，并在最后一个界面中，单击**完成**。
此时您的硬盘驱动器已安装必要的文件。
- 17 在 Fiery 服务器**属性**窗口中配置可安装的选项。
有关更多详细信息，请与您的管理员联系。
- 18 若要设置 LPR 端口（使用 TCP/IP）之外的连接，请参阅您的 Fiery 服务器随附的文档中的《打印》部分。
- 19 要使用打印机驱动程序，请单击 Fiery 服务器**属性**窗口中的**高级**选项卡。
- 20 选择**假脱机打印文档**，以便程序更快速地完成打印，然后选择**立即开始打印**。
- 21 单击**应用**，然后单击**确定**。

卸载

卸载 Windows 客户端计算机中的打印机驱动程序

Printer Delete Utility 已安装并本地用于卸载 Windows 客户端计算机中的打印机驱动程序。在使用该软件之前，不需要连接到 Fiery 服务器。

- 1 导航至下载打印机驱动程序文件的本地文件夹（C:\Prntdrv），然后双击 **Fiery Printer Delete Utility** 文件夹。双击 **setup.exe**，然后按照屏幕上的说明安装该实用程序。
- 2 单击**开始**，选择**程序**或**所有程序**，再选择 **Fiery**。

3 选择 Printer Delete Utility。

列出在您的计算机上找到的所有 Fiery 服务器打印机驱动程序。

注释：列出在您的计算机上安装的所有打印机驱动程序。

4 在 Printer Delete Utility 窗口中，执行以下操作之一：

- 要删除打印机，选中打印机名称旁的复选框，然后单击**删除选定的打印机**。
- 要删除所有已安装的打印机驱动程序，选中**删除所有打印机驱动程序**复选框，然后单击**确定**。

5 删除打印机驱动程序后，单击退出。

修复了 Fiery Essential Driver 7.03.x 中的问题

- 在 Windows 11 23H2 及更早版本的计算机上，Microsoft 智能应用程序控制启用时，Fiery Essential Driver 无法安装。Fiery Essential Driver 支持 Windows 11 24H2 及更高版本上的智能应用程序控制。
- 安装 Fiery Essential Driver 将较新的 Microsoft Visual C++ 运行时库替换为旧版本，这可能会影响依赖此库的应用程序。

Fiery Essential Driver 版本 7.03.x 的已知限制

- 1** 在某些运行 Windows 10 (32 位) 的计算机上，打开 Fiery Printer Delete Utility 应用程序可能会显示一条错误消息，指示缺少 VC 运行时库。

作为一种解决方法，请重新安装 Fiery Printer Delete Utility 应用程序。

- 2** 在以下情况中可能观察到 LoadLibrary.exe 错误，并且打印机驱动程序用户界面可能无法正确启动：

- a** 在“控制面板”中，首先从 Fiery Driver v6.x 或 v5.0 版本打开**打印机首选项**用户界面，然后从 Fiery Essential Driver v7.03.x 打开**打印机首选项**用户界面。
- b** 在于 32 位 Windows 客户端计算机上运行的 Fiery Command WorkStation 版本 6.2 上从预检报告启动打印驱动程序用户界面。
- c** 从 Fiery Hot Folders 打印摘要用户界面启动打印机驱动程序用户界面。

这是因为 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Essential Driver 的某些组件之间的库不匹配。

- 3** Fiery Essential Driver 中的预览窗口可能无法准确表示某些选定的设定。用户界面组件可能包含**装订**打印选项和**打孔**打印选项的不正确的位置。但是，打印机输出将正确反映您所选定的设定。



使用上の注意

Windows 用 Fiery Essential Driver v7.03.x

本書には、この Fiery Essential Driver リリースに関する重要な情報が記載されています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供してください。

インストール

Fiery Essential Driver のインストール

ダウンロードセンターからプリンタードライバーをダウンロードすると、プリンターにインストールされているオプション向けにインストールおよび設定できます。

Fiery Essential Driver v7.03.x をインストールする前に、旧バージョンの Fiery Driver をアンインストールすることを推奨します。

Fiery Essential Driver v7.03.x は、次の OS バージョンでサポートされています。

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 および x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

プリンタードライバーをインストールして印刷接続を確立すると、(TCP/IP を使用して) LPR ポートが自動的に作成されます。要件に応じて、後でポート接続を変更できます。

メモ：FS400/400 Pro 以降の Fiery システムソフトウェアを搭載した Fiery サーバーでは、デフォルトでポート 9100 接続が無効になっています。

メモ：潜在的なセキュリティの脆弱性を防ぎ、プリンタードライバーソフトウェアが正常に動作するには、Windows クライアントコンピューターに、Microsoft が提供する最新のセキュリティアップデートがインストールされている必要があります。

- 1 .zip ファイルをダブルクリックします。
- 2 PRNTDVR.exe アプリケーションをダブルクリックして、インストールプロセスを開始します。
- 3 ファイルを開く - セキュリティ警告ウィンドウで**実行**をクリックします。

- 4 **Fiery Driver Installer** ダイアログボックスでプリンタードライバの言語を選択し、**次へ**をクリックします。
Fiery Driver Installer - InstallShield ウィザードが表示されます。
- 5 **Fiery Driver Installer** セットアップへようこそダイアログボックスの**次へ**をクリックします。
- 6 使用許諾契約を読み、**使用許諾契約の全条項に同意します**をクリックして**次へ**をクリックします。
- 7 **プリンターが一覧にない場合**をクリックします。
- 8 **ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する**を選択し、ネットワークにローカルプリンターを追加します。
- 9 **新しいポートの作成**を選択します。
- 10 **ポートの種類**メニューで**標準 TCP/IP ポート**を選択して、**次へ**をクリックします。
- 11 **Fiery** サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
- 12 **プリンターを照会して、使用するプリンタードライバを自動的に選択する**チェックボックスを選択します。
- 13 **次へ**をクリックします。
- 14 **プリンター一覧**で、プリンターを選択し、**次へ**をクリックします。

メモ：プリンタードライバにアメリカ式を選択すると、デフォルトの書類サイズがレターになり、日本式を選択すると A4 になります。
- 15 **プリンター名**フィールドに **Fiery** サーバー名を入力し、**次へ**をクリックします。
この名前がデバイスとプリンターフォルダーおよびキューウィンドウに表示されます。
- 16 画面の指示に従います。

デフォルトのプリンターにするかどうかを指定します。このプリンターを共有しないを選択し、テストページを印刷しない選択をします。

プリンタードライバのインストールを続行し、最後の画面で**完了**をクリックします。

必要なファイルが HDD にインストールされました。
- 17 **Fiery** サーバーの**プロパティ**ウィンドウでインストール可能なオプションを設定します。
詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
- 18 (TCP/IP を使用した) LPR ポート以外の接続設定を行う場合は、お使いの **Fiery** サーバーに付属する取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。
- 19 プリンタードライバを使用するには、**Fiery** サーバーの**プロパティ**ウィンドウの**詳細**タブをクリックします。
- 20 **印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う**を選択し、**すぐに印刷を開始する**を選択します。
- 21 **適用**をクリックし、**OK** をクリックします。

アンインストール

Windows クライアントコンピューターからのプリンタードライバのアンインストール

Printer Delete Utility をローカルのハードディスクドライブにインストールして使用し、Windows クライアントコンピューターからプリンタードライバをアンインストールします。ソフトウェアを使用する前に Fiery サーバーに接続する必要はありません。

- 1 プリンタードライバファイルがダウンロードされたローカルフォルダー（C:\Prntdrv）に移動し、**Fiery Printer Delete Utility** フォルダーをダブルクリックします。setup.exe をダブルクリックし、画面の指示に従ってユーティリティをインストールします。
- 2 スタートボタンをクリックし、**プログラム**または**すべてのプログラム**を選択し、**Fiery**を選択します。
- 3 **Printer Delete Utility** を選択します。
コンピューター上のすべての Fiery サーバープリンタードライバが表示されます。
メモ：コンピューター上にインストールされているすべてのプリンタードライバが表示されます。
- 4 **Printer Delete Utility** ウィンドウで、次のいずれかを行います。
 - プリンターを削除するには、削除するプリンター名の横にあるチェックボックスを選択して**選択プリンターを削除**をクリックします。
 - インストールされているすべてのプリンタードライバを削除するには、**すべてのプリンタードライバを削除**チェックボックスを選択して **OK** をクリックします。
- 5 プリンタードライバを削除したら、**終了**をクリックします。

Fiery Essential Driver 7.03.x 内の修正済みの問題

- Windows 11 23H2 以前のコンピューターで、Microsoft スマートアプリコントロールが有効になっている際に Fiery Essential Driver のインストールに失敗しました。Fiery Essential Driver は、Windows 11 24H2 以降のスマートアプリコントロールをサポートしています。
- Fiery Essential Driver をインストールすると、新しい Microsoft Visual C++ランタイムライブラリが古いバージョンに置き換えられ、依存するアプリケーションに影響を与える可能性があります。

Fiery Essential Driver v7.03.x の既知の制限

- 1 Windows 10（32 ビット）を実行している一部のコンピューターでは、**Fiery Printer Delete Utility** アプリケーションを開くと、VC ランタイムライブラリが見つからないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。

回避策として、Fiery Printer Delete Utility アプリケーションを再インストールしてください。

- 2** LoadLibrary.exe エラーが発生することがあります。また、次の条件では、プリンタードライバーのユーザーインターフェイスが正しく表示されないことがあります。
- a** コントロールパネルで、Fiery Driver v6.x または v5.0 から **プリンターの環境設定** ユーザーインターフェイスを開き、次に Fiery Essential Driver v7.03.x から **プリンターの環境設定** ユーザーインターフェイスを開きます。
 - b** 32 ビット Windows クライアントコンピュータで実行されている Fiery Command WorkStation v6.x で、プリフライトレポートから印刷ドライバーのユーザーインターフェイスを起動します。
 - c** Fiery Hot Folders 印刷サマリーユーザーインターフェイスから、プリンタードライバーのユーザーインターフェイスを起動します。

これは、Fiery Command WorkStation と Fiery Essential Driver の特定のコンポーネントでライブラリのミスマッチが発生することにより生じます。

- 3** Fiery Essential Driver のプレビューウィンドウでは、選択した設定の一部が正確に表示されない場合があります。ユーザーインターフェイスコンポーネントでは、**ステーブル**印刷オプションおよび**パンチ**印刷オプションの位置が正しくないことがあります。ただし、プリンター出力には選択した設定が正しく反映されます。



고객 릴리스 정보

Windows용 Fiery Essential Driver v7.03.x

본 문서에는 이번 Fiery Essential Driver 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

설치

Fiery Essential Driver 설치

다운로드 센터에서 프린터 드라이버를 다운로드한 후에는 이를 설치하고 프린터에 설치된 옵션에 맞게 구성할 수 있습니다.

Fiery Essential Driver v7.03.x를 설치하기 전에 Fiery Driver의 이전 버전을 제거하는 것이 좋습니다.

Fiery Essential Driver v7.03.x는 다음 OS 버전에서 지원됩니다.

- Windows 11(x64)
- Windows 10(x32 및 x64)
- Windows Server 2025(x64)
- Windows Server 2022(x64)
- Windows Server 2019(x64)
- Windows Server 2016(x64)

프린터 드라이버를 설치하고 인쇄 연결을 완료하면 로컬 프린터(포트 9100)가 자동으로 생성됩니다. 요구사항에 따라 나중에 포트 연결을 수정할 수 있습니다.

참고: 포트 9100 연결은 Fiery 시스템 소프트웨어 FS400/400 Pro 이상 버전이 설치된 Fiery 서버에서 기본적으로 비활성화 되어 있습니다.

참고: Windows 클라이언트 컴퓨터에 Microsoft의 최신 보안 업데이트가 있어야 잠재적인 보안 취약성을 방지하고 프린터 드라이버 소프트웨어가 예상대로 작동할 수 있습니다.

- 1 .zip 파일을 두 번 클릭합니다.
- 2 PRNTDVR.exe 어플리케이션을 두 번 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
- 3 파일 열기-보안 경고 창에서 **실행**을 클릭합니다.
- 4 Fiery 드라이버 설치 관리자 대화 상자에서 프린터 드라이버 언어를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
Fiery 드라이버 설치 관리자 - InstallShield 마법사가 나타납니다.

- 5 Fiery 드라이버 설치 관리자의 InstallShield 마법사 시작 대화 상자에서 **다음**을 클릭합니다.
- 6 사용권 계약서를 읽고 **동의함**을 클릭한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 7 원하는 프린터가 목록에 **없습니다**를 클릭합니다.
- 8 수동 설정으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터 추가를 선택하여 네트워크상에서 로컬 프린터를 추가합니다.
- 9 Create a new port(새 포트 만들기)를 선택합니다.
- 10 포트 종류 메뉴에서 표준 TCP/IP 포트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 11 Fiery 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
- 12 프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택 확인란을 선택합니다.
- 13 **다음**을 클릭합니다.
- 14 프린터 상자에서 프린터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

참고: 북미(기본 문서 크기가 Letter)의 경우 "US"가 있거나 "EU"가 없는 프린터 드라이버를 선택하고 다른 국가(기본 문서 크기가 A4)의 경우 "US"가 없거나 "EU"가 있는 프린터 드라이버를 선택합니다.
- 15 프린터 이름 필드에 Fiery 서버의 이름을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
이 이름이 장치 및 프린터 폴더와 대기열 창에 사용됩니다.
- 16 화면상의 지침을 따릅니다.
이 프린터를 기본 프린터로 설정할지 여부를 지정합니다. 이 시점에는 프린터를 공유하거나 테스트 페이지를 인쇄하지 마십시오.
프린터 드라이버 설치를 계속하고 마지막 화면에서 **마침**을 클릭합니다.
필요한 파일이 하드 디스크 드라이브에 설치됩니다.
- 17 Fiery 서버 속성 창에서 설치 가능 옵션을 구성합니다.
자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.
- 18 LPR 포트(TCP/IP 사용) 이외의 연결을 설정하려면 Fiery 서버와 함께 제공된 설명서의 [인쇄]를 참조하십시오.
- 19 프린터 드라이버를 사용하려면 Fiery 서버 속성 창에서 **고급** 탭을 클릭합니다.
- 20 인쇄를 빨리 끝낼 수 있도록 인쇄 문서 스폰링을 선택한 다음, 즉시 인쇄 시작을 선택하십시오.
- 21 적용을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

제거

Windows 클라이언트 컴퓨터에서 프린터 드라이버 제거

Windows 클라이언트 컴퓨터에서 프린터 드라이버를 제거하기 위해 로컬에 Printer Delete Utility가 설치되고 사용됩니다. 소프트웨어를 사용하기 전에 Fiery 서버에 연결할 필요가 없습니다.

- 1 프린터 드라이버 파일을 다운로드한 로컬 폴더(C:\WPrntdrv)로 이동한 후 **Fiery Printer Delete Utility** 폴더를 두 번 클릭합니다. setup.exe를 두 번 클릭하고 화면상의 지침에 따라 유틸리티를 설치합니다.
- 2 시작을 클릭하고 프로그램 또는 모든 프로그램을 선택한 다음 **Fiery**를 선택합니다.

3 Printer Delete Utility를 선택합니다.

컴퓨터에서 찾은 모든 Fiery 서버 프린터 드라이버가 나열됩니다.

참고: 컴퓨터에 설치된 모든 프린터 드라이버가 나열됩니다.

4 프린터 삭제 유틸리티 창에서 다음 중 하나를 수행 합니다.

- 프린터를 삭제하려면 프린터 이름 옆에 있는 확인란을 선택하고 **선택된 프린터 삭제**를 클릭합니다.
- 설치된 프린터 드라이버를 모두 삭제하려면 **모든 프린터 드라이버 삭제** 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

5 프린터 드라이버 삭제를 마쳤으면 **끝내기**를 클릭합니다.

Fiery Essential Driver 7.03.x의 수정된 문제

- Windows 11 23H2 및 이전 컴퓨터에서 Microsoft Smart App Control이 활성화되었을 때 Fiery Essential Driver가 설치에 실패했습니다. Fiery Essential Driver는 Windows 11 24H2 이상에서 스마트 앱 컨트롤을 지원합니다.
- Fiery Essential Driver 설치 시 최신 Microsoft Visual C++ 런타임 라이브러리가 이전 버전으로 대체 되어 종속 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다.

Fiery Essential Driver v7.03.x의 알려진 제한

- 1 Windows 10(32비트)을 실행하는 일부 컴퓨터에서 Fiery Printer Delete Utility 응용 프로그램을 열면 VC 런타임 라이브러리가 없음을 나타내는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
이를 해결하려면 Fiery Printer Delete Utility 응용 프로그램을 다시 설치하십시오.
- 2 LoadLibrary.exe 오류가 발생하면 프린터 드라이버 사용자 인터페이스가 다음 조건에서 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다.
 - a 제어판에서 먼저 Fiery Driver v6.x 또는 v5.0에 있는 **프린터 환경설정** 사용자 인터페이스를 열고 Fiery Essential Driver v7.03.x에서 **프린터 환경설정** 사용자 인터페이스를 엽니다.
 - b 32비트 Windows 클라이언트 컴퓨터에서 실행되는 Fiery Command WorkStation v6.x를 통해 Preflight 보고서에서 인쇄 드라이버 사용자 인터페이스를 시작합니다.
 - c Fiery Hot Folders 인쇄 요약 사용자 인터페이스에서 프린터 드라이버 사용자 인터페이스를 시작합니다.

이유는 Fiery Command WorkStation 및 Fiery Essential Driver의 특정 구성 요소 간의 라이브러리 불일치 때문입니다.

- 3 Fiery Essential Driver의 미리 보기 창에 선택한 일부 설정이 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다. 사용자 인터페이스 구성 요소에서 **스테이플** 인쇄 옵션과 **편칭** 인쇄 옵션의 위치가 잘못되었을 수 있습니다. 하지만 프린터 출력에는 선택한 설정이 올바르게 반영됩니다.



客戶版本資訊

Windows Fiery Essential Driver v7.03.x 版

本文件包含有關此 Fiery Essential Driver 版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

安裝

安裝 Fiery Essential Driver

從下載中心下載印表機驅動程式後，就可進行安裝並為印表機的已安裝選項進行設定。

建議您在安裝 Fiery Essential Driver v 7.03.x 版之前，先解除安裝先前的 Fiery Driver 版本。

以下 OS 版本支援 Fiery Essential Driver v 7.03.x 版：

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 和 x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

在安裝印表機驅動程式及完成列印連線時，會自動建立一個 LPR 連接埠（使用 TCP/IP）。您可以稍後根據需求修改連接埠連線。

附註：使用 Fiery System Software FS400/400 Pro 或更高版本在 Fiery 伺服器以預設停用連接埠 9100 的連線。

附註：Windows 用戶端電腦必須安裝 Microsoft 提供的最新安全性更新，以防堵潛在的安全性漏洞並確保印表機驅動程式軟體按預期運作。

- 1 按兩下 .zip 檔案。
- 2 按兩下 PRNTDVR.exe 應用程式以開始安裝過程。
- 3 在開啟檔案-安全性警告視窗中，按一下**運行**。
- 4 在 **Fiery Driver Installer** 對話方塊中選取印表機驅動程式語言，然後按**下一步**。
Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard 隨即出現。

- 5 在歡迎使用 InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer 對話方塊中按下一步。
- 6 閱讀授權合約，按一下**我接受授權合約中的條款**，然後按下一步。
- 7 按一下**清單中未顯示我要使用的印表機**。
- 8 選取**以手動設定新增本機印表機或網路印表機**，以在網路上新增本機印表機。
- 9 選取**建立新連接埠**
- 10 從**連接埠類型**功能表選取**標準 TCP/IP 連接埠**，然後按 下一步。
- 11 輸入 Fiery 伺服器的主機名稱或 IP 位址。
- 12 選取**查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式**核取方塊。
- 13 按下一步。
- 14 在**印表機**對話方塊中選取印表機，然後按下一步。

附註：北美洲使用者選取含「US」或是不含「EU」的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 Letter），國際地區使用者選取不含「US」或包含「EU」的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 A4）。
- 15 在**印表機名稱**欄位中輸入 Fiery 伺服器的名稱，然後按下一步。
此名稱會用於裝置和印表機資料夾與佇列視窗中。
- 16 請依照螢幕指示進行。
指定是否要讓它成為預設印表機。請勿共用印表機，也請勿在此時列印「測試頁」。
繼續進行印表機驅動程式安裝，並在最後一個畫面中按一下**完成**。
您已將必要的檔案安裝在硬碟機中。
- 17 在 Fiery 伺服器 **屬性**視窗中設定可安裝的選項。
如需更多資訊，請聯絡您的管理員。
- 18 若要設定非 LPR 連接埠（使用 TCP/IP）的連線，請參閱 Fiery 伺服器隨附文件中的《列印》。
- 19 若要使用印表機驅動程式，請按一下 Fiery 伺服器**屬性**視窗中的**進階索引**標籤。
- 20 選取**多工緩衝處理**列印文件，以便程式更快速地完成列印，然後選取**立即開始**列印。
- 21 按一下**套用**，然後按一下**確定**。

解除安裝

將印表機驅動程式從 Windows 用戶端電腦解除安裝

Windows 用戶端電腦上已安裝 Printer Delete Utility，並已用來解除安裝印表機驅動程式。您不需要在使用該軟體之前連接至 Fiery 伺服器。

- 1 導覽已下載至印表機驅動程式檔案的本機資料夾 (C:\Prntdrv)，然後按兩下 **Fiery Printer Delete Utility** 資料夾。連按兩下 **setup.exe**，然後依照畫面指示安裝公用程式。
- 2 按一下**開始**，選取**程式集**或**所有程式**，然後選取 **Fiery**。

3 選取 Printer Delete Utility。

在您的電腦中找到的任何 Fiery 伺服器印表機驅動程式將一併列出。

附註：在您的電腦中找到的所有已安裝印表機驅動程式將一併列出。

4 在 Printer Delete Utility 視窗中，執行以下其中一項操作：

- 若要刪除印表機，請選取印表機名稱旁的核取方塊，然後按一下**刪除選取的印表機**。
- 若要刪除所有已安裝的印表機驅動程式，請選取**刪除所有印表機驅動程式**核取方塊，然後按一下**確定**。

5 當您完成刪除印表機驅動程式時，請按一下結束。

修復了 Fiery Essential Driver 7.03.x 中的問題

- 在 Windows 11 23H2 及更早版本的電腦上，Microsoft 智慧應用程式控制啟用時，Fiery Essential Driver 無法安裝。Fiery Essential Driver 支援 Windows 11 24H2 及更高版本上的智慧應用程式控制。
- 安裝 Fiery Essential Driver 將較新的 Microsoft Visual C++ 執行時庫替換為舊版本，這可能會影響依賴此庫的應用程式。

Fiery Essential Driver v7.03.x 已知限制

1 在某些運行 Windows 10 (32 位) 的計算機上，打開 Fiery Printer Delete Utility 應用程式可能會顯示一條錯誤消息，指示缺少 VC 運行時庫。

為解決此問題，請重新安裝 Fiery Printer Delete Utility 應用程式。

2 在以下情況下可能發生 LoadLibrary.exe 錯誤，而且印表機驅動程式使用者介面可能無法正確啟動：

- a** 在控制台中，先從 Fiery Driver 6.x 版或 5.0 版開啟**印表機喜好設定**使用者介面，再從 Fiery Essential Driver v 7.03.x 版開啟**印表機喜好設定**使用者介面。
- b** 於 32 位元 Windows 用戶電腦端上執行的 Fiery Command WorkStation v6.x 上，從預檢報告啟動列印驅動程式使用者介面。
- c** 從 Fiery Hot Folders 列印摘要使用者介面啟動印表機驅動程式使用者介面。

這是由於 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Essential Driver 的某些元件之間的程式庫不符。

3 Fiery Essential Driver 中的預覽視窗可能無法準確顯示某些選取的設定。使用者介面元件可能包含釘裝印表機選項和打孔印表機選項的不正確位置。但是，印表機輸出將正確反映您所選取的設定。



Примечания к выпуску для заказчика

Fieri Essential Driver v7.03.x для Windows

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске Fieri Essential Driver. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Установка

Установка Fieri Essential Driver

После загрузки драйвера принтера из Центра загрузок можно установить его и настроить для установленных компонентов принтера.

Перед установкой Fieri Essential Driver v7.03.x рекомендуется удалить предыдущие версии Fieri Driver.

Fieri Essential Driver v7.03.x поддерживается в следующих версиях ОС:

- Windows 11 (64-разрядная версия)
- Windows 10 (32- и 64-разрядные версии)
- Windows Server 2025 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2022 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2019 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2016 (64-разрядная версия)

При установке драйвера принтера и завершении подключения для печати автоматически создается порт LPR (использует TCP/IP). Позднее можно изменить подключение через этот порт в соответствии с вашими требованиями.

Примечание: Подключение через порт 9100 по умолчанию отключено на сервере Fieri с системным программным обеспечением Fieri FS400/400 Pro и более поздних версий.

Примечание: Чтобы исключить потенциальные уязвимости системы безопасности и обеспечить надежную работу драйвера принтера, на клиентском компьютере Windows должны быть установлены последние обновления безопасности от Microsoft.

- 1 Дважды нажмите файл .zip.
- 2 Чтобы начать установку, дважды нажмите PRNTDVR.exe.
- 3 Нажмите кнопку **Запустить** в окне **Открыть файл — предупреждение системы безопасности**.

- 4 В диалоговом окне **Fiery Driver Installer** выберите язык драйвера принтера и нажмите кнопку **Далее**.
Откроется окно мастера **Fiery Driver Installer — InstallShield Wizard**.
- 5 Нажмите кнопку **Далее** в диалоговом окне **Вас приветствует программа InstallShield Wizard для Fiery Driver Installer**.
- 6 Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения, нажмите **Я принимаю условия лицензионного соглашения**, затем нажмите кнопку **Далее**.
- 7 нажмите ссылку **Нужный принтер отсутствует в списке**.
- 8 Чтобы подключиться к локальному принтеру в сети, выберите **Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную**.
- 9 Выберите **Создать новый порт**.
- 10 Выберите **Стандартный порт TCP/IP** в меню **Тип порта**, а затем нажмите **Далее**.
- 11 Введите имя хоста или IP-адрес сервера Fiery.
- 12 Установите флажок **Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически**.
- 13 Нажмите **Далее**.
- 14 В поле **Принтеры** выберите принтер и нажмите **Далее**.

Примечание: Выберите драйвер принтера с пометкой US или драйвер без пометки EU для Северной Америки (формат документа по умолчанию — Letter). Либо выберите драйвер принтера без пометки US или драйвер с пометкой EU для других регионов (формат документа по умолчанию — A4).
- 15 Введите имя сервера Fiery в поле **Имя принтера** и нажмите **Далее**.
Это имя используется в папке Устройства и принтеры и в окне очередей.
- 16 Следуйте инструкциям на экране.

Укажите, требуется ли использовать этот принтер по умолчанию. Не открывайте общий доступ к принтеру и не печатайте тестовую страницу на этом этапе.

Продолжите установку драйвера принтера и на последнем экране нажмите кнопку **Готово**.

Необходимые файлы установлены на жесткий диск.
- 17 На сервере Fiery в окне **Свойства** настройте устанавливаемые устройства.

Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору.
- 18 Чтобы настроить подключение через другой порт (кроме порта LPR, использующего TCP/IP), см. раздел *Печать* в сопроводительной документации к серверу Fiery.
- 19 Чтобы использовать драйвер принтера, на сервере Fiery в окне **Свойства** перейдите на вкладку **Расширенные**.
- 20 Выберите **Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)**, а затем выберите **Начинать печать немедленно**.
- 21 Нажмите **Применить**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Удалить

Удаление драйверов принтера с клиентских компьютеров с ОС Windows

Служебная программа Printer Delete Utility устанавливается и используется локально для удаления драйверов принтера с клиентского компьютера Windows. Для использования программы подключение к серверу Fiery не требуется.

- 1 Перейдите в локальную папку (C:\Prntdrv), куда были скачаны файлы драйвера принтера, и дважды нажмите папку **Fiery Printer Delete Utility**. Для установки утилиты дважды нажмите setup.exe и следуйте инструкциям на экране.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, затем выберите **Fiery**.
- 3 Выберите **Printer Delete Utility**.

Отобразится список всех драйверов принтеров сервера Fiery, найденных на компьютере.

Примечание: Отобразится список всех драйверов принтеров, установленных на компьютере.

- 4 В окне **Printer Delete Utility** выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы удалить принтер, установите флажок рядом с именем принтера и нажмите **Удалить выбранные принтеры**.
 - Чтобы удалить все установленные драйверы принтеров, установите флажок **Удалить все драйверы принтеров** и нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Завершив удаление драйверов принтера, нажмите кнопку **Выход**.

Исправленные проблемы в Fiery Essential Driver 7.03.x

- На компьютере под управлением Windows 11 23H2 и более ранних версий не удалось установить, Fiery Essential Driver если была включена функция Microsoft Smart App Control. Fiery Essential Driver поддерживает функцию Smart App Control в Windows 11 24H2 и более поздних версий.
- В результате установки Fiery Essential Driver новые библиотеки среды выполнения Microsoft Visual C++ были заменены на более старую версию, что потенциально повлияло на зависимые приложения.

Известные ограничения для Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 На некоторых компьютерах под управлением Windows 10 (32-разрядной) при открытии приложения Fiery Printer Delete Utility может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на то, что библиотека среды выполнения VC отсутствует.

Для решения этой проблемы переустановите приложение Fiery Printer Delete Utility.

2 При возникновении следующих условий может произойти ошибка LoadLibrary.exe и пользовательский интерфейс драйвера принтера будет запускаться неправильно.

- a** На панели управления сначала откройте пользовательский интерфейс **Предпочтения принтера** из драйвера Fiery Driver v6.x или v5.0, а затем откройте пользовательский интерфейс **Предпочтения принтера** из драйвера Fiery Essential Driver v7.03.x.
- b** На клиентском компьютере с 32-разрядной версией Windows в Fiery Command WorkStation v6.x перейдите в отчет Preflight и запустите пользовательский интерфейс драйвера печати.
- c** Из пользовательского интерфейса Печать сводки Fiery Hot Folders запустите пользовательский интерфейс драйвера принтера.

Это связано с несоответствием в библиотеках некоторых компонентов Fiery Command WorkStation и Fiery Essential Driver.

3 В окне предварительного просмотра Fiery Essential Driver могут неточно отображаться некоторые выбранные настройки. Компоненты пользовательского интерфейса могут содержать неправильные значения положения для параметров печати **Сшивание** и **Перфорация**. Однако результаты печати будут соответствовать выбранным настройкам.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery Essential Driver wer.7.03.x dla systemu Windows

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji Fiery Essential Driver. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Podłączanie

Zainstaluj program Fiery Essential Driver

Po pobraniu sterownika drukarki z Centrum pobierania można go zainstalować i skonfigurować w sposób odpowiadający opcjom zainstalowanym dla drukarki.

Zaleca się odinstalowanie wcześniejszych wersji Fiery Driver przed zainstalowaniem wersji 7.03.x Fiery Essential Driver.

Oprogramowanie Fiery Essential Driver wer.7.03.x jest obsługiwane przez następujące wersje systemu operacyjnego:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 i x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Po zainstalowaniu sterownika drukarki i skonfigurowaniu połączenia drukowania automatycznie tworzony jest port LPR (przy użyciu protokołu TCP/IP). Później można zmienić połączenie z portem zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: Połączenie na porcie 9100 jest domyślnie wyłączone na serwerze Fiery z oprogramowaniem systemowym Fiery FS400/400 Pro lub nowszym.

Uwaga: Na komputerze klienckim z systemem Windows muszą być zainstalowane najnowsze aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft, aby zapobiec potencjalnym lukom w zabezpieczeniach i zapewnić prawidłowe działanie oprogramowania sterownika drukarki.

- 1 Kliknij dwukrotnie plik .zip.
- 2 Kliknij dwukrotnie aplikację **PRNTDVR.exe**, aby rozpocząć proces instalacji.
- 3 Kliknij przycisk **Uruchom** w oknie **Otwórz plik — ostrzeżenie o zabezpieczeniach**.

- 4 W oknie dialogowym **Fiery Driver Installer** wybierz wersję językową sterownika drukarki i kliknij przycisk **Dalej**.
Zostanie wyświetlone okno **Fiery Driver Installer — Kreator InstallShield**.
- 5 Kliknij przycisk **Dalej** w oknie dialogowym **Kreator InstallShield produktu Fiery Driver Installer — Zapraszamy**.
- 6 Przeczytaj umowę licencyjną, kliknij opcję **Akceptuję warunki umowy licencyjnej**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Kliknij opcję **Drukarki, której szukam, nie ma na liście**.
- 8 Wybierz opcję **Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi**, aby dodać drukarkę lokalną w sieci.
- 9 Wybierz pozycję **Utwórz nowy port**.
- 10 Wybierz opcję **Standardowy port TCP/IP** z menu **Typ portu**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 11 Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera Fiery.
- 12 Zaznacz pole wyboru **Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia**.
- 13 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 14 W polu **Drukarki** wybierz drukarkę i kliknij przycisk **Dalej**.

Uwaga: Wybierz sterownik drukarki z literami „US” lub bez liter „EU” w przypadku Ameryki Północnej (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to Letter) bądź bez liter „US” lub z literami „EU” w przypadku krajów z innych części świata (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to A4).
- 15 Wpisz nazwę serwera druku Fiery w polu **Nazwa drukarki** i kliknij przycisk **Dalej**.
Nazwa ta zostanie użyta w folderze Urządzenia i drukarki oraz w oknie kolejek.
- 16 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Określ, czy urządzenie ma być drukarką domyślną. Nie należy w tym momencie udostępniać drukarki ani drukować strony testowej.

Kontynuuj instalację sterownika drukarki i na ostatnim ekranie kliknij przycisk **Zakończ**.

Niezbędne pliki zostaną zainstalowane na dysku twardym.
- 17 Skonfiguruj opcje do zainstalowania w oknie **Właściwości** serwera Fiery.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem.
- 18 Informacje na temat konfiguracji połączenia innego niż używające portu LPR (przy użyciu TCP/IP) można znaleźć w dokumencie *Drukowaniewchodzącym* w skład dokumentacji dostarczonej z serwerem Fiery.
- 19 Aby korzystać ze sterownika drukarki, kliknij kartę **Zaawansowane** w oknie **Właściwości** serwera Fiery.
- 20 Wybierz opcję **Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie**, a następnie wybierz opcję **Rozpocznij drukowanie natychmiast**.
- 21 Kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

Odinstaluj

Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows

Program Printer Delete Utility jest instalowany i używany lokalnie do odinstalowywania sterowników drukarki z komputera klienckiego z systemem Windows. Ustanawianie połączenia z serwerem Fiery przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie jest konieczne.

- 1 Przejdź do folderu lokalnego (C:\Prntdrv), do którego pobrano pliki sterownika maszyny drukarskiej, i kliknij dwukrotnie folder **Fiery Printer Delete Utility**. Aby zainstalować narzędzie, kliknij dwukrotnie plik setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Programy** lub **Wszystkie programy**, a następnie wybierz opcję **Fiery**.
- 3 Wybierz opcję **Printer Delete Utility**.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich sterowników drukarki serwera Fiery znalezionych na komputerze.
Uwaga: Zostanie wyświetlona lista wszystkich sterowników drukarki zainstalowanych na komputerze.
- 4 W oknie **Printer Delete Utility** wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby usunąć drukarkę, zaznacz pole wyboru obok nazwy drukarki i kliknij przycisk **Usuń wybrane drukarki**.
 - Aby usunąć wszystkie zainstalowane sterowniki drukarki, zaznacz pole wyboru **Usuń wszystkie sterowniki drukarki** i kliknij przycisk **OK**.
- 5 Po zakończeniu usuwania sterowników drukarki kliknij przycisk **Zakończ**.

Problemy naprawione w wersji 7.03.x Fiery Essential Driver

- Na komputerze z systemem Windows 11 23H2 lub starszym nie można było zainstalować sterownika Fiery Essential Driver, gdy włączona była funkcja inteligentnego sterowania aplikacjami firmy Microsoft. Sterownik Fiery Essential Driver jest kompatybilny z inteligentnym sterowaniem aplikacjami w systemie Windows 11 w wersji 24H2 i nowszych.
- Zainstalowanie sterownika Fiery Essential Driver powodowało zastąpienie nowszych bibliotek środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ starszymi wersjami, co mogło potencjalnie wpływać na aplikacje zależne.

Znane ograniczenia Fiery Essential Driver w wersji 7.03.x

- 1 Na niektórych komputerach z systemem Windows 10 (32-bitowym) otwarcie aplikacji Fiery Printer Delete Utility może powodować wyświetlenie komunikatu o błędzie wskazującego na brak biblioteki środowiska uruchomieniowego VC.

Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zainstalować aplikację Fiery Printer Delete Utility.

- 2 W następujących warunkach wystąpić błąd LoadLibrary.exe, a interfejs użytkownika sterownika drukarki może nie zostać poprawnie uruchomiony:
 - a W Panelu sterowania otwórz interfejs użytkownika **Preferencje drukarki** najpierw dla Fiery Driver w wersji 6.x lub 5.0, a następnie otwórz interfejs użytkownika **Preferencje drukarki** dla Fiery Essential Driver w wersji 7.03.x.
 - b Oprogramowanie Fiery Command WorkStation od wersji 6.x działającej na 32-bitowym kliencie systemu Windows interfejs użytkownika sterownika druku należy uruchamiać z poziomu Raportu dotyczącego przebiegu wstępnego.
 - c Uruchom interfejs użytkownika sterownika drukarki z poziomu interfejsu Podsumowania wydruku Fiery Hot Folders.

Wynika to z niezgodności w bibliotekach pomiędzy niektórymi składnikami Fiery Command WorkStation oraz Fiery Essential Driver.

- 3 Okno podglądu w Fiery Essential Driver może nie odzwierciedlać dokładnie niektórych wybranych ustawień. Składniki interfejsu użytkownika mogą mieć nieprawidłowe położenie opcji drukowania **Zszywaj i Dziurkuj**. Wydruk z drukarki będzie jednak prawidłowo odzwierciedlał wybrane ustawienia.



Müşteri Sürüm Notları

Windows için Fiery Essential Driver v7.03.x

Bu belgede bu Fiery Essential Driver sürümü hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgilerin tüm kullanıcılara sağlandığından emin olun.

Yükleme

Fiery Essential Driver ögesini yükleme

Yazıcı sürücüsünü Download Center'dan indirdikten sonra yükleyebilir ve yazıcıda yüklü olan seçenekler için yapılandırabilirsiniz.

Fiery Essential Driver v7.03.x ögesini yüklemeyden önce Fiery Driver ögesinin önceki sürümlerini kaldırmanız önerilir.

Fiery Essential Driver v7.03.x aşağıdaki işletim sistemi sürümlerinde desteklenir:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 ve x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Baskı makinesi sürücüsünü yükleyip baskı bağlantısını tamamladığınızda otomatik olarak bir LPR bağlantı noktası (TCP/IP kullanan) oluşturmuş olursunuz. Daha sonra gereksinimlerinize göre bağlantı noktası bağlantısını değiştirebilirsiniz.

Not: Fiery sistem yazılımı FS400/400 Pro ve sonrası için Bağlantı Noktası 9100 bağlantısı Fiery sunucusunda varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

Not: Olası güvenlik açıklarını önlemek ve baskı makinesi sürücüsü yazılımının beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için Windows istemci bilgisayarında Microsoft'un en son güvenlik güncelleştirmeleri yüklü olmalıdır.

- 1 .zip dosyasını çift tıklayın.
- 2 PRNTDVR.exe uygulamasını çift tıklayarak yükleme işlemine başlayın.
- 3 Dosya Aç - Güvenlik Uyarısı penceresinde **Çalıştır**'ı tıklayın.

- 4 **Fiery Driver Installer** iletişim kutusunda yazıcı sürücüsü dilini seçin ve **İleri**'ye tıklayın.
Fiery Driver Installer - InstallShield sihirbazı görüntülenir.
- 5 **Fiery Driver Installer için InstallShield sihirbazı'na hoş geldiniz** iletişim kutusunda **İleri**'ye tıklayın.
- 6 Lisans anlaşmasını okuyun, **Lisans anlaşmasındaki şartları kabul ediyorum**. seçeneğini ve sonra **İleri** ögesine tıklayın.
- 7 **İstediğim yazıcı listede yok** seçeneğine tıklayın.
- 8 Ağa yerel yazıcı eklemek için **El ile yapılan ayarlarla bir yerel yazıcı veya ağ yazıcısı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 9 **Yeni bağlantı noktası oluştur'u** seçin
- 10 **Bağlantı noktası türü** menüsünden **Standart TCP/IP Bağlantı Noktası** seçimini yapın ve **İleri**'ye tıklayın.
- 11 Fiery sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın.
- 12 **Yazıcıyı sorgulayın ve kullanılacak sürücüyü otomatik olarak seçin** onay kutusunu seçin.
- 13 **İleri**'ye tıklayın.
- 14 **Yazıcılar** kutusunda yazıcınızı seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

Not: Kuzey Amerika (varsayılan Belge boyutu Letter) için "ABD" nitelikli veya "AB" niteliği taşımayan ya da Uluslararası (varsayılan Belge boyutu A4) için "ABD" niteliği taşımayan veya "AB" nitelikli yazıcı sürücüsünü seçin.
- 15 **Yazıcı adı** alanına Fiery sunucusu için bir ad yazıp **İleri**'ye tıklayın.
Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe ve kuyruklar penceresinde bu ad kullanılır.
- 16 Ekrandaki talimatları izleyin.
Bunu varsayılan yazıcınız yapmak isteyip istemediğinizi belirtin. Bu aşamada yazıcıyı paylaşmayın ve Test sayfası yazdırmayın.
Yazıcı sürücüsü yüklemesine devam edin ve son ekranda **Sonlandır** ögesine tıklayın.
Gerekli dosyalar sabit disk sürücünüze yüklenir.
- 17 Fiery sunucusu **Özellikler** penceresinde kurulabilir seçenekleri yapılandırın.
Daha fazla bilgi yöneticinizle iletişime geçin.
- 18 LPR bağlantı noktası (TCP/IP kullanan) dışında bir bağlantı kurmak için Fiery sunucunuz ile sağlanan belgedeki **Yazdırma** bölümüne göz atın.
- 19 Baskı makinesi sürücüsünü kullanmak için Fiery sunucusu **Özellikler** penceresindeki **Gelişmiş** sekmesine tıklayın.
- 20 Programın yazdırma işlemini daha hızlı tamamlaması için yazdırma belgelerini beklet seçimini yapın ve ardından **Hemen yazdırmayı başlat**'ı seçin.
- 21 **Uygula**'ya ve ardından **Tamam**'a tıklayın.

Kaldırma

Windows istemci bilgisayarlardan yazıcı sürücülerini kaldırma

Printer Delete Utility kuruludur ve bir istemci Windows bilgisayarından yazıcı sürücülerini kaldırmak için yerel olarak kullanılır. Yazılımı kullanmadan önce Fiery sunucusuna bağlanmanız gerekmez.

- 1 Yazıcı sürücüsü dosyalarının indirildiği yerel klasöre (C:\Prntdrv) gidin ve **Fiery Printer Delete Utility** klasörüne çift tıklayın. setup.exe dosyasına çift tıklayın ve yardımcı programı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 **Başlat**'a tıklayın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ı seçin ve ardından **Fiery** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Printer Delete Utility** ögesini seçin.
Bilgisayarınızda bulunan tüm Fiery sunucusu baskı makinesi sürücülerini listelenir.
Not: Bilgisayarınızda yüklü tüm yazıcı sürücülerini listelenir.
- 4 **Printer Delete Utility** penceresinde şunlardan birini yapın:
 - Bir yazıcıyı silmek için yazıcı adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Seçilen yazıcıları sil**'e tıklayın.
 - Kurulu tüm yazıcı sürücülerini silmek için **Tüm yazıcı sürücülerini sil** onay kutusunu işaretleyin ve **Tamam**'a tıklayın.
- 5 Yazıcı sürücülerini silme işlemi tamamladığınızda **Çıkış**'a tıklayın.

Fiery Essential Driver 7.03.x ögesinde düzeltilen sorunlar

- Windows 11 23H2 ve önceki sürümlerin bulunduğu bilgisayarlarda, Microsoft Smart App Control etkinleştirildiğinde Fiery Essential Driver yüklenemiyordu. Fiery Essential Driver, Windows 11 24H2 ve sonraki sürümlerde Smart App Control'ü destekler.
- Fiery Essential Driver yüklendiğinde, daha yeni Microsoft Visual C++ çalışma zamanı kitaplıkları daha eski bir sürümle değiştiriliyordu ve bu da bağımlı uygulamaları etkileyebiliyordu.

Fiery Essential Driver v7.03.x için bilinen sınırlamalar

- 1 Windows 10 (32 bit) çalıştıran bazı bilgisayarlarda Fiery Printer Delete Utility uygulaması açıldığında VC çalışma zamanı kitaplığının eksik olduğunu belirten bir hata mesajı görüntülenebilir.
Geçici bir çözüm olarak Fiery Printer Delete Utility uygulamasını yeniden yükleyin.
- 2 LoadLibrary.exe hatası gözlenebilir ve baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzü aşağıdaki koşullarda doğru başlatılamayabilir:
 - a Denetim Masası'ndan, önce Fiery Driver v6.x veya v5.0'dan **Yazıcı Tercihleri** kullanıcı arabirimini açın ve ardından bir Fiery Essential Driver v7.03.x ögesinden **Yazıcı Tercihleri** kullanıcı arabirimini açın.
 - b 32 bit Windows istemci bilgisayarı üzerinde çalışan Fiery Command WorkStation v6.x'de Preflight raporundan baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzünü başlatın.
 - c Fiery Hot Folders Baskı özeti kullanıcı arayüzünden baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzünü başlatın.

Bunun nedeni, Fiery Command WorkStation ve Fiery Essential Driver'nin belirli bileşenleri arasındaki kitaplıklardaki bir uyumsuzluktur.

- 3 Fiery Essential Driver önizleme penceresi bazı seçili ayarları doğru şekilde temsil etmeyebilir. Kullanıcı arayüzü bileşenleri, **Zimba** baskı seçeneği ve **Delgi** baskı seçeneği için yanlış konumlar içerebilir. Ancak baskı makineleri çıktısı seçtiğiniz ayarları doğru şekilde yansıtacaktır.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Essential Driver v7.03.x pro Windows

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu Fiery Essential Driver. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Instalace

Nainstalujte ovladač Fiery Essential Driver

Po stažení ovladače tiskárny z centra stahování jej můžete nainstalovat a konfigurovat pro nainstalované možnosti v tiskárně.

Před instalací Fiery Essential Driver verze 7.03.x doporučujeme odinstalovat předchozí verze Fiery Driver.

Fiery Essential Driver v7.03.x je podporován na následujících verzích softwaru OS:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 a x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Po dokončení instalace ovladače tiskárny a tiskového připojení se automaticky vytvoří Port LPR (pomocí TCP/IP). Připojení portu můžete později změnit podle vašich požadavků.

Poznámka: Připojení portu 9100 je u serveru Fiery se softwarem Fiery System Software FS400/400 Pro a novějším ve výchozím nastavení zakázáno.

Poznámka: Klientský počítač se systémem Windows musí mít nejnovější aktualizace zabezpečení od společnosti Microsoft, aby se předešlo potenciálním chybám zabezpečení a zajistilo se, že software ovladače tiskárny funguje dle očekávání.

- 1 Dvakrát klikněte na soubor .zip.
- 2 Dvakrát klikněte na aplikaci **PRNTDVR.exe** a zahajte proces instalace.
- 3 Klikněte na tlačítko **Spustit** v okně **Otevřít soubor – upozornění zabezpečení**.

- 4 V dialogovém okně **Fiery Driver Installer** vyberte jazyk ovladače tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
Zobrazí se okno **Fiery Driver Installer – průvodce InstallShield**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Další** v okně **Vítá vás průvodce InstallShield pro Fiery Driver Installer**.
- 6 Přečtěte si licenční smlouvu, klikněte na položku **Přijímám podmínky licenční smlouvy** a pak klikněte na tlačítko **Další**.
- 7 Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není v seznamu**.
- 8 Pokud chcete přidat místní tiskárnu v síti, vyberte možnost **Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení**.
- 9 Vyberte možnost **Vytvořit nový port**.
- 10 Vyberte možnost **Standardní port TCP/IP** v nabídce **Typ portu** a pak klikněte na tlačítko **Další**.
- 11 Zadejte název hostitele nebo IP adresu serveru Fiery.
- 12 Zaškrtněte políčko **Pomocí dotazu vyhledejte tiskárnu a automaticky vyberte ovladač, který se má použít**.
- 13 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 14 V poli **Tiskárny** vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Vyberete ovladač tiskárny s označením US nebo bez označení EU pro Severní Ameriku (výchozí velikostí dokumentu je formát Letter) nebo mezinárodní ovladač bez označení US nebo s označením EU (výchozí velikostí dokumentu je formát A4).
- 15 Do pole **Název tiskárny** zadejte název serveru Fiery a pak klikněte na tlačítko **Další**.
Tento název se používá ve složce Zařízení a tiskárny a v okně front.
- 16 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Uveďte, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí. Nyní tiskárnu nesdílejte a netiskněte zkušební stránku.
Pokračujte v instalaci ovladače tiskárny a v posledním okně klikněte na tlačítko **Dokončit**.
Na pevný disk se nainstalují potřebné soubory.
- 17 Nakonfigurujte instalovatelné možnosti v okně **Vlastnosti** serveru Fiery.
Další informace vám poskytne správce.
- 18 Chcete-li nastavit jiné připojení než pomocí portu LPR (pomocí TCP/IP), přečtěte si *Tisk* v dokumentaci doprovázející váš server Fiery.
- 19 Chcete-li použít tento ovladač tiskárny, klikněte na kartu **Upřesnit** v okně **Vlastnosti** serveru Fiery.
- 20 Vyberte možnost **Řadit dokumenty do fronty, aby program dokončil tisk rychleji**, a pak vyberte možnost **Zahájit tisk okamžitě**.
- 21 Klikněte na možnost **Použít** a poté na tlačítko **OK**.

Odinstalovat

Odinstalace ovladačů tiskáren z klientských počítačů se systémem Windows

Nástroj Printer Delete Utility je instalován a lokálně využíván k odinstalaci ovladačů tiskáren z klientského počítače se systémem Windows. Před použitím softwaru se nemusíte připojovat k serveru Fiery.

- 1 Přejděte do místní složky (C:\Prntdrv), kam jste stáhli ovladače tiskárny, a dvakrát klikněte na složku **Fiery Printer Delete Utility**. Dvakrát klikněte na setup.exe a nástroj nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
- 2 Klikněte na tlačítko **Start**, vyberte možnost **Programy** nebo **Všechny programy** a pak vyberte položku **Fiery**.
- 3 Vyberte možnost **Printer Delete Utility**.

Zobrazí se všechny ovladače tiskárny pro server Fiery, které jsou v počítači nalezeny.

Poznámka: Zobrazí se všechny ovladače tiskárny, které jsou v počítači nainstalovány.

- 4 V okně nástroje **Printer Delete Utility** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit tiskárnu, zaškrtněte políčko vedle jejího názvu a pak klikněte na tlačítko **Odstranit vybrané tiskárny**.
 - Chcete-li odstranit všechny nainstalované ovladače tiskáren, zaškrtněte políčko **Odstranit všechny ovladače tiskárny** a klikněte na tlačítko **OK**.
- 5 Po odstranění požadovaných ovladačů tiskáren klikněte na tlačítko **Konec**.

Opravené problémy v Fiery Essential Driver 7.03.x

- V počítači se systémem Windows 11 23H2 a staršími verzemi se nástroji Fiery Essential Driver nezdařila instalace, když bylo povoleno řízení pomocí aplikace Microsoft Smart App Control. Nástroj Fiery Essential Driver podporuje Smart App Control v systému Windows 11 24H2 a novějších verzích.
- Instalace nástroje Fiery Essential Driver nahradila novější běhové knihovny Microsoft Visual C++ starší verzí, což může mít vliv na závislé aplikace.

Známá omezení pro Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Na některých počítačích se systémem Windows 10 (32 bitů) se při otevření aplikace Fiery Printer Delete Utility může zobrazit chybová zpráva oznamující, že chybí běhová knihovna VC.
Jako náhradní řešení aplikaci Fiery Printer Delete Utility znovu nainstalujte.

- 2 Může být pozorována chyba LoadLibrary.exe a uživatelské rozhraní ovladače tiskárny se nemusí spustit správně za následujících podmínek:
 - a Nejprve v Ovládacích panelech otevřete uživatelské rozhraní **Předvoleb tiskárny** z Fiery Driver v6.x nebo v5.0 a poté otevřete uživatelské rozhraní **Předvoleb tiskárny** z Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b Z aplikace Fiery Command WorkStation verze 6.x spuštěné na klientském počítači s 32bitovou verzí systému Windows spusťte uživatelské rozhraní ovladače tisku ze sestavy Předtisková kontrola.
 - c V uživatelském prostředí Fiery Hot Folders v části Shrnutí tisku spusťte uživatelské rozhraní ovladače tiskárny.

Je to z důvodu neshody v knihovnách mezi určitými komponenty Fiery Command WorkStation a Fiery Essential Driver.

- 3 Okno náhledu v ovladači Fiery Essential Driver nemusí přesně reprezentovat některá vybraná nastavení. Součástí uživatelského rozhraní mohou být nesprávné polohy pro možnosti tisku **Sešívání** a **Děrování**. Výstup tiskárny však bude správně odrážet vybraná nastavení.



Kundeproduktbemærkninger

Fiery Essential Driver v7.03.x til Windows

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om denne Fiery Essential Driver frigivelse. Sørg for at give disse oplysninger til alle brugere, før du fortsætter installationen.

Installation

Installer Fiery Essential Driver

Når du har downloadet printerdriveren fra downloadcentret, kan du installere og konfigurere den i forhold til de installerede valgmuligheder på printeren.

Det anbefales, at du afinstallerer tidligere versioner af Fiery Driver, før du installerer Fiery Essential Driver v7.03.x. Fiery Essential Driver v7.03.x understøttes på følgende OS-versioner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 og x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Når du installerer printerdriveren og gennemfører udskrivningsforbindelsen, opretter du automatisk en LPR-port (ved hjælp af TCP/IP). Du kan ændre portforbindelsen senere efter dine krav.

Bemærk: Port 9100-forbindelsen er som standard deaktiveret på en Fiery-server med Fiery System Software FS400/400 Pro og nyere.

Bemærk: Windows-klientcomputeren skal have de nyeste sikkerhedsopdateringer fra Microsoft for at forhindre potentielle sikkerhedssårbarheder og sikre, at printerdriversoftwaren fungerer som forventet.

- 1 Dobbeltklik på .zip filen.
- 2 Dobbeltklik **PRNTDVR.exe** programmet for at starte installationsprocessen.
- 3 Klik **Køri Åbn fil - Sikkerhedsadvarsel**-vinduet.
- 4 I **Fiery Driver Installer** dialogboksen, vælg printerdriverens sprog og klik **Næste**.
Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard vises.

- 5 Klik **Næste** i **Velkommen til InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** dialogboksen.
- 6 Læs licensaftalen, klik på **Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen**, og klik **Næste**.
- 7 Klik på **Den printer, jeg ønsker, er ikke angivet**.
- 8 Vælg **Tilføj en lokal printer eller netværksprinter med manuelle indstillinger** for at tilføje en lokal printer på netværket.
- 9 Vælg **Opret en ny port**.
- 10 Vælg **Standard TCP/IP Port** fra menuen **Type af port**, og klik derefter på **Næste**.
- 11 Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på Fiery-serveren.
- 12 Vælg **Forespørg printeren og vælg automatisk driveren, der skal bruges** afkrydsningsfeltet.
- 13 Klik **Næste**.
- 14 I **Printere** boksen, vælg din printer og klik **Næste**.

Bemærk: Vælg printerdriveren med "US" eller uden "EU" for Nordamerika (standard dokumentstørrelse er Letter) eller uden "US" eller "EU" for International (standard dokumentstørrelse er A4).
- 15 Indtast et navn til Fiery-serveren i feltet **Printernavn**, og klik på **Næste**.
Dette navn bruges i mappen **Enheder** og **Printere** og i køvinduet.
- 16 Følg anvisningerne på skærmen.
Angiv, om du vil gøre den til standardprinter. Del ikke printeren, og udskriv ikke en testside på nuværende tidspunkt.
Fortsæt med installationen af printerdriveren, og klik **Afslut** på det sidste skærmbillede.
De nødvendige filer er installeret på din harddisk.
- 17 Konfigurer de installerbare indstillinger i vinduet **Egenskaber** for Fiery-serveren.
Kontakt din administrator for at få flere oplysninger.
- 18 For at oprette en anden forbindelse end en LPR-port (ved hjælp af TCP/IP) bedes du se *Printing* i dokumentationen, der følger med din Fiery-server.
- 19 Hvis du vil bruge printerdriveren, skal du klikke på fanen **Avanceret** i vinduet **Egenskaber** for Fiery-serveren.
- 20 Vælg **Sæt dokumenter i kø, så programmet afslutter udskrivningen hurtigere**, og vælg derefter **Start udskrivning med det samme**.
- 21 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.

Afinstaller

Afinstallér printer drivere fra Windows-klientcomputere

Printer Delete Utility installeres og bruges lokalt til at afinstallere printer drivere fra en Windows-klientcomputer. Du behøver ikke at oprette forbindelse til Fiery-serveren, før du bruger softwaren.

- 1 Gå til den lokale mappe (C:\Prntdrv) , hvor printerdriverfilerne blev overført til, og dobbeltklik på mappen **Fiery Printer Delete Utility**. Dobbeltklik på setup.exe, og følg vejledningen på skærmen for at installere værktøjet.

- 2 Klik på **Start**, vælg **Programmer** eller **Alle programmer**, og vælg **Fiery**.
- 3 Vælg **Printer Delete Utility**.
Alle Fiery-serverprinterdrivere, der findes på din computer, vises her.
Bemærk: De printerdrivere, der er installeret på din computer, vises her.
- 4 Benyt en af følgende fremgangsmåder i vinduet **Printer Delete Utility**:
 - En printer slettes ved at markere afkrydsningsfeltet ud for printernavnet og klikke på **Delete the Selected Printers (Slet de valgte printere)**.
 - Alle de installerede printerdrivere slettes ved at markere afkrydsningsfeltet **Delete All Printer Drivers (Slet alle printerdrivere)** og klikke på **OK**.
- 5 Klik på **Exit (Afslut)**, når du er færdig med at slette printerdrivere.

Problemer rettet i Fiery Essential Driver 7.03.x

- Fiery Essential Driver kunne ikke installeres på computere med Windows 11 23H2 eller tidligere, når Microsoft Smart App Control var aktiveret. Fiery Essential Driver understøtter Smart App Control på Windows 11 24H2 og nyere.
- Installation af Fiery Essential Driver erstattede nyere Microsoft Visual C++ runtime-biblioteker med en ældre version, hvilket potentielt kunne påvirke afhængige programmer.

Kendte begrænsninger for Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 På nogle computere, der kører Windows 10 (32-bit), kan der vises en fejlmeddelelse om, at der mangler et VC-runtime-bibliotek, når programmet Fiery Printer Delete Utility åbnes.
Som en midlertidig løsning skal du geninstallere programmet Fiery Printer Delete Utility .
- 2 LoadLibrary.exe-fejl kan observeres, og printerdriverens brugergrænseflade kan muligvis ikke startes korrekt under følgende betingelser:
 - a Åbn kontrolpanelet, og åbn så **printerindstillinger** til Fiery Driver version 6.x eller 5.0. Åbn derefter **printerindstillinger** til Fiery Essential Driver version 7.03.x.
 - b Start printerdriverens brugergrænseflade fra Preflight-rapporten fra Fiery Command WorkStation v6.x, der kører på en 32-bit Windows-klientcomputer.
 - c Start Fiery Hot Folders brugergrænsefladen til printerdriveren fra brugergrænsefladen til udskriftsoversigt.Dette skyldes en uoverensstemmelse i bibliotekerne mellem visse komponenter i Fiery Command WorkStation og Fiery Essential Driver.
- 3 Vinduet Eksempel i Fiery Essential Driver repræsenterer muligvis ikke nogle valgte indstillinger nøjagtigt. Komponenterne i brugergrænsefladen kan indeholde forkerte placeringer for indstillingen **Hæftningsudskrivning** og indstillingen **Udhulningsudskrivning**. Printeroutputtet vil dog afspejle dine valgte indstillinger korrekt.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Essential Driver Versio 7.03.x Windowsille

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja tästä Fiery Essential Driver -ohjelmakorjauksesta. Anna nämä tiedot kaikille käyttäjille ennen asennuksen jatkamista.

Asennus

Asenna Fiery Essential Driver

Kun olet ladannut tulostinohjaimen Download Centeristä, voit asentaa sen ja määrittää sen tulostimeen asennettujen ominaisuuksien mukaisesti.

On suositeltavaa, että poistat aiemmat Fiery Driver -versiot ennen Fiery Essential Driver -version 7.03.x asentamista.

Fiery Essential Driver Versiota 7.03.x tuetaan seuraavissa käyttöjärjestelmäversioissa:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 ja x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Kun asennat tulostinohjaimen ja muodostat tulostusyhteyden, luot automaattisesti LPR-portin (TCP/IP-yhteydellä). Voit muokata porttiyhteyttä myöhemmin vaatimusten mukaan.

Huomaa: Port 9100 -yhteys on oletusarvoisesti poissa käytöstä Fiery-palvelimessa, jossa on Fiery System Software FS400/400 Pro tai uudempi.

Huomaa: Windows-asiakastietokoneessa on oltava Microsoftin uusimmat tietoturvapäivitykset mahdollisten tietoturvan haavoittuvuuksien estämiseksi ja että tulostinohjainohjelmisto toimii odotetulla tavalla.

- 1 Kaksoisnapsauta .zip-tiedostoa.
- 2 Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla **PRNTDVR.exe**-sovellusta.
- 3 Valitse **Suorita Tiedoston avaaminen - turvallisuusvaroit**us-ikkunassa.
- 4 Valitse **Fiery Driver -asennusohjelman** valintaikkunasta tulostinohjaimen kieli ja valitse **Seuraava**.
Fiery Driver -asennusohjelman ohjattu InstallShield-toiminto tulee näkyviin.

- 5 Valitse **Seuraava**Tervetuloa Fiery Driver -asennusohjelman ohjattuun InstallShield-toimintoon -valintaikkunassa.
- 6 Lue käyttöoikeussopimus, valitse **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot** ja valitse **Seuraava**.
- 7 Napsauta **The printer that I want isn't listed** (haluamani tulostin ei ole luettelossa).
- 8 Valitse **Add a local printer or network printer with manual settings** (Lisää paikallinen tulostin tai verkkotulostin manuaalisilla asetuksilla) lisätäksesi paikallisen tulostimen verkkoon.
- 9 Valitse **Create a new port** (Luo uusi portti)
- 10 Valitse **Standard TCP/IP Port** (TCP/IP-vakioportti) **Type of port** (Portin tyyppi) -valikosta ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).
- 11 Kirjoita Fiery-palvelimen isännän nimi tai IP-osoite.
- 12 Valitse **Query the printer and automatically select the driver to use** (Kysy tulostimesta ja valitse käytettävä ohjain automaattisesti) -valintaruutu.
- 13 Valitse **Next** (Seuraava).
- 14 Valitse tulostimesi **Printers** (Tulostimet) -ruudusta ja valitse **Next** (Seuraava).
Huomaa: Valitse tulostinohjain, jossa lukee "US" tai ei lue "EU", jos olet Pohjois-Amerikassa (asiakirjan oletuskoko on Letter), tai tulostinohjain, jossa ei lue "US" tai lukee "EU", jos olet muissa maissa (asiakirjan oletuskoko on A4).
- 15 Nimeä Fiery-palvelin kirjoittamalla nimi **Printer name** (Tulostimen nimi) -kenttään ja valitse **Next** (Seuraava).
Tätä nimeä käytetään Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet) -kansiossa ja jonoikkunoissa.
- 16 Noudata näytöllä esitettyjä ohjeita.
Valitse, tehdäänkö tulostimesta oletustulostin. Älä jaa tulostinta tai tulosta testisivua tässä vaiheessa.
Jatka tulostinohjaimen asennusta ja valitse viimeisessä näytössä **Finish** (Valmis).
Tarvittavat tiedostot asennetaan kiintolevylle.
- 17 Määritä asennettavat asetukset Fiery-palvelimen **Properties** (Ominaisuudet) -ikkunassa.
Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.
- 18 Jos haluat määrittää muun kuin LPR-portin yhteyden (TCP/IP-yhteydellä), katso *Printing*, joka kuuluu Fiery-palvelimen mukana toimitettuihin asiakirjoihin.
- 19 Jos haluat käyttää tulostinohjainta, napsauta Fiery-palvelimen **Properties** (Ominaisuudet) -ikkunan **Advanced** (Lisäasetukset) -välilehteä.
- 20 Valitse **Spool print documents so program finishes printing faster** (Taustatulosta asiakirjat, jotta ohjelma viimeistelee tulostuksen nopeammin) ja valitse sitten **Start printing immediately** (Aloita tulostus välittömästi).
- 21 Napsauta **Apply** (Käytä) ja napsauta sitten **OK**.

Poista asennus

Tulostinohjainten poistaminen Windows-asiakastietokoneista

Windows-asiakastietokoneeseen asennetaan Printer Delete Utility -apuohjelma, jolla tulostinohjaimet poistetaan asiakastietokoneesta manuaalisesti. Fiery-palvelimeen ei tarvitse muodostaa yhteyttä ennen ohjelmiston käyttöä.

- 1 Siirry paikalliseen kansioon (C:\Prntdrv), johon tulostinohjaintiedostot ladattiin, ja kaksoisnapsauta **Fiery Printer Delete Utility** -kansiota. Kaksoisnapsauta setup.exe ja asenna apuohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 2 Valitse **Start (Käynnistä)**, valitse **Programs (Ohjelmat)** tai **All Programs (Kaikki ohjelmat)** ja valitse sitten **Fiery**.
- 3 Valitse **Printer Delete Utility**.
Luettelossa näytetään kaikki tietokoneessa olevat Fiery-palvelimen tulostinohjaimet.
Huomaa: Luettelossa näytetään kaikki tietokoneessa olevat tulostinohjaimet.
- 4 Tee **Printer Delete Utility** -ikkunassa jokin seuraavista:
 - Jos haluat poistaa tulostimen, valitse tulostimen nimen vieressä oleva valintaruutu ja valitse **Delete the Selected Printers (Poista valitut tulostimet)**.
 - Jos haluat poistaa kaikki asennetut tulostinohjaimet, valitse **Delete All Printer Drivers (Poista kaikki tulostinohjaimet)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.
- 5 Kun lopetat tulostinohjainten poistamisen, valitse **Close (Sulje)**.

Korjatut ongelmat Fiery Essential Driver 7.03.x

- Windows 11 23H2- ja sitä vanhemmissa tietokoneissa Fiery Essential Driverin asennus epäonnistui, kun Microsoft Smart App Control oli käytössä. Fiery Essential Driver tukee Smart App Controlia Windows 11 24H2:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.
- Fiery Essential Driverin asennus korvasi uudemmat Microsoft Visual C++ -ajonaikaiset kirjastot vanhemmalla versiolla, mikä saattaa vaikuttaa riippuvaisiin sovelluksiin.

Tunnetut rajoitukset Fiery Essential Driver -versiolle 7.03.x

- 1 Joissakin tietokoneissa, joissa on Windows 10 (32-bittinen), Fiery Printer Delete Utility-sovelluksen avaaminen saattaa näyttää virheilmoituksen, joka ilmaisee, että VC-ajonaikainen kirjasto puuttuu.
Ongelman kiertämiseksi asenna Fiery Printer Delete Utility-sovellus uudelleen.

- 2** LoadLibrary.exe-virhe voidaan havaita ja tulostinohjaimen käyttöliittymä ei välttämättä käynnisty oikein seuraavissa olosuhteissa:
- a** Avaa ohjauspaneelisti **Printer Preferences** (tulostimen asetukset) -käyttöliittymä ensin Fiery Driver -versiosta 6.x tai 5.0 ja avaa sitten **Printer Preferences** (tulostimen asetukset) -käyttöliittymä Fiery Essential Driver -versiosta 7.03.x.
 - b** Käynnistä tulostinohjaimen käyttöliittymä Preflight-raportista Fiery Command WorkStation -versiosta 6.x, joka on käynnissä 32-bittisessä Windows-asiakastietokonejärjestelmässä.
 - c** Käynnistä tulostinohjaimen käyttöliittymä Fiery Hot Folders -tulostusyhteenvedon käyttöliittymästä.
- Tämä johtuu kirjastoristiriidasta tiettyjen Fiery Command WorkStation- ja Fiery Essential Driver -komponenttien välillä.
- 3** Kohdan Fiery Essential Driver esikatseluikkuna ei ehkä edusta tarkasti joitain valittuja asetuksia. Käyttöliittymän komponenteissa voi olla virheellisiä sijainteja **Staple** (Nidonta)- ja **Punch** (Rei'itys) -tulostusvaihtoehdoille. Tulostimen tuloste vastaa kuitenkin valitsemiasi asetuksia oikein.



Produktmerknader for kunde

Fiery Essential Driver v7.03.x for Windows

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om denne Fiery Essential Driver-utgivelsen. Pass på at du leser denne informasjonen før du fortsetter installasjonen.

Installering

Installer Fiery Essential Driver

Når du har lastet ned skriverdriveren fra Download Center, kan du installere den og konfigurere den for de installerte alternativene på skriveren.

Det anbefales at du avinstallerer tidligere versjoner av Fiery Driver før du installerer Fiery Essential Driver v7.03.x. Fiery Essential Driver v7.03.x støttes på følgende OS-versjoner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 og x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Når du installerer skriverdriveren og fullfører utskriftstilkoblingen, oppretter du automatisk en LPR-port (ved bruk av TCP/IP). Du kan endre porttilkoblingen senere i henhold til kravene dine.

Merk: Port 9100-tilkoblingen er deaktivert som standard på en Fiery-server med Fiery Systems programvare FS400/400 Pro og nyere.

Merk: Windows-klientdatamaskinen må ha de nyeste sikkerhetsoppdateringene fra Microsoft for å forhindre potensielle sikkerhetsproblemer og sikre at skriverdriverprogramvaren fungerer som forventet.

- 1 Dobbeltklikk på .zip-filen.
- 2 Dobbeltklikk på **PRNTDVR.exe**-programmet for å starte installasjonsprosessen.
- 3 Klikk på **Kjør** i vinduet **Åpne fil – Sikkerhetsadvarsel**.
- 4 I dialogboksen **Fiery Driver Installer** velger du skriverdriverspråket og klikker **Neste**.
Installasjonsprogram for Fiery-driver – InstallShield-veiviseren vises.

- 5 Klikk på **Neste** i dialogboksen **Velkommen til InstallShield-veiviseren for installasjon av Fiery-driveren**.
- 6 Les lisensavtalen, klikk på **Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen**, og klikk deretter på **Neste**.
- 7 Klikk på **Skriveren jeg vil bruke, finnes ikke i listen**.
- 8 Velg **Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger** for å legge til en lokal skriver på nettverket.
- 9 Velg **Opprett en ny port**.
- 10 Velg **Standard TCP-/IP-port** fra menyen **Porttype**, og klikk deretter på **Neste**.
- 11 Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for Fiery-serveren.
- 12 Merk av for **Spør skriveren, og merk automatisk av for driveren** som skal brukes.
- 13 Klikk på **Neste**.
- 14 Velg skriveren i boksen **Skrivere**, og klikk **Neste**.

Merk: Velg skriverdriveren med «US» eller uten «EU» for Nord-Amerika (standard dokumentstørrelse er Brev) eller uten «US» eller med «EU» for Internasjonalt (standard dokumentstørrelse er A4).
- 15 Skriv inn et navn for Fiery-serveren i feltet **Skrivernavn**, og klikk på **Neste**.
Navnet brukes i mappen Enheter og skrivere og i køvinduet.
- 16 Følg instruksjonene på skjermen.
Angi hvorvidt du vil gjøre den til standardskriver. Ikke del skriveren, og ikke skriv ut en testside nå.
Fortsett med installasjonen av skriverdriveren, og klikk på **Fullfør** på siste skjermbilde.
De nødvendige filene installeres på harddisken.
- 17 Konfigurer de installerbare alternativene i vinduet **Egenskaper** for Fiery-serveren.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte systemansvarlig.
- 18 Hvis du vil konfigurere en annen tilkobling enn LPR-porten (ved bruk av TCP/IP), se *Printing* i dokumentasjonen som følger med Fiery-serveren din.
- 19 Hvis du vil bruke skriverdriveren, klikker du kategorien **Avansert** i vinduet **Egenskaper** for Fiery-serveren.
- 20 Velg **Kø for utskrift av dokumenter slik at programmet fullfører utskriften raskere**, og velg deretter **Start utskrift umiddelbart**.
- 21 Klikk på **Bruk**, og klikk deretter på **OK**.

Avinstallere

Avinstallere skriverdrivere fra Windows-klientdatamaskiner

Verktøyet for skriversletting installeres og brukes lokalt til å avinstallere skriverdrivere fra en Windows-klientdatamaskin. Du trenger ikke å koble til Fiery-serveren før du bruker programvaren.

- 1 Naviger til den lokale mappen (C:\Prntdrv) der skriverdriverfilene ble lastet ned, og dobbeltklikk mappen **Fiery Printer Delete Utility**. Dobbeltklikk setup.exe og følg instruksjonene på skjermen for å installere verktøyet.
- 2 Klikk **Start**, velg **Programmer** eller **Alle programmer**, og velg deretter **Fiery**.

3 Velg Printer Delete Utility.

Alle Fiery-server-skriverdrivere som finnes på datamaskinen, vises.

Merk: Alle installerte skriverdrivere vises.

4 Gjør ett av følgende i vinduet Printer Delete Utility :

- Hvis du vil slette en skriver, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av skrivernavnet og klikker **Slett de valgte skriverne**.
- Hvis du vil slette alle installerte skriverdrivere, merker du av **for Slett alle skriverdrivere** og klikker **OK**.

5 Når du er ferdig med å slette skriverdrivere, klikker du Avslutt.

Løste problemer i Fiery Essential Driver 7.03.x

- På en Windows 11 23H2 eller eldre datamaskin kunne ikke Fiery Essential Driver installeres når Microsoft Smart App Control var aktivert. Fiery Essential Driver støtter Smart App Control på Windows 11 24H2 og nyere.
- Installasjonen av Fiery Essential Driver erstattet nyere Microsoft Visual C++-kjøretidsbiblioteker med en eldre versjon, noe som potensielt kan påvirke avhengige applikasjoner.

Kjente begrensninger for Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1** På noen datamaskiner som kjører Windows 10 (32-biters), kan det vises en feilmelding om at et VC-kjøretidsbibliotek mangler når du åpner programmet Fiery Printer Delete Utility.

For å omgå problemet kan du installere programmet Fiery Printer Delete Utility på nytt.

- 2** LoadLibrary.exe-feilen kan observeres, og brukergrensesnittet for skriverdriveren starter kanskje ikke riktig under følgende forhold:

- a** Åpne brukergrensesnittet **Skriverinnstillinger** først fra v6.x eller v5.0 i Kontrollpanel, Fiery Driver og åpne deretter brukergrensesnittet **Skriverinnstillinger** fra en Fiery Essential Driver v7.03.x.
- b** Fra Fiery Command WorkStation v6.x som kjører på en 32-biters Windows-klient, start brukergrensesnittet fra Preflight-rapporten.
- c** Start Fiery Hot Folders brukergrensesnittet for skriverdriveren fra brukergrensesnittet Skriversammendrag.

Dette skyldes manglende samsvar i bibliotekene mellom visse komponenter i Fiery Command WorkStation og Fiery Essential Driver.

- 3** Forhåndsvisningsvinduet i Fiery Essential Driver representerer kanskje ikke nøyaktig noen valgte innstillinger. Komponentene i brukergrensesnittet kan inneholde feil posisjoner for alternativet **Stifteutskrift** og alternativet **Hulleutskrift**. Skriverens utgang vil imidlertid gjenspeile de valgte innstillingene på riktig måte.



Kundinformation

Fiery Essential Driver v7.03.x för Windows

Det här dokument innehåller viktig information om den här utgåvan Fiery Essential Driver. Skicka den här informationen till alla användare innan du går vidare med installationen.

Installation

Installera Fiery Essential Driver

När du har hämtat skrivardrivrutinen från hämtningscentralen, kan du installera och konfigurera den för de installerade alternativen på skrivaren.

Vi rekommenderar att du avinstallerar tidigare versioner av Fiery Driver innan du Fiery Essential Driver installerar v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x stöds på följande operativsystemversioner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 och x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

När du installerar skrivardrivrutinen och utför utskriftsanslutning, skapar du automatiskt en LPR-port (med TCP/IP). Du kan ändra portanslutningen senare i enlighet med dina krav.

Obs: Port 9100-anslutningen är inaktiverad som standard på en Fiery-server med Fiery systemprogramvaran FS400/400 Pro och senare.

Obs: Windows-klientdatorn måste ha de senaste säkerhetsuppdateringarna från Microsoft för att förhindra potentiella säkerhetsrisker och säkerställa att skrivardrivrutinen fungerar som förväntat.

- 1 Dubbelklicka på .zip-filen.
- 2 Dubbelklicka på **PRNTDVR.exe** för att inleda installationsprocessen.
- 3 Klicka på **Kör** i fönstret **Öppna fil – Säkerhetsvarning**.

- 4 I dialogrutan **Installationsprogram för Fiery Driver** väljer du språk och trycker på **Nästa**.
Installationsprogram för Fiery Driver – Guiden InstallShield visas.
- 5 Klicka på **Nästa** i dialogrutan **Välkommen till guiden InstallShield för installationsprogram för Fiery Driver**.
- 6 Läs licensavtalet, klicka på **Jag godkänner villkoren i licensavtalet** och klicka på **Next (Nästa)**.
- 7 Klicka på **The printer that I want isn't listed (Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan)**.
- 8 Välj **Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar** för att lägga till en lokal skrivare till nätverket.
- 9 Välj **Skapa en ny port**.
- 10 Välj **Standard TCP/IP-port** i menyn **Porttyp** och klicka sedan på **Nästa**.
- 11 Ange Fiery-serverns värdnamn eller IP-adress.
- 12 Markera kryssrutan **Kontrollera enheten och välj drivrutin automatiskt**.
- 13 Klicka på **Nästa**.
- 14 Välj din skrivare i rutan **Skrivare** och klicka på **Nästa**.

Obs: Välj skrivardrivrutinen med "US" eller utan "EU" för Nordamerika (standarddokumentstorleken är Letter), eller utan "US" eller med "EU" för andra länder (standarddokumentstorleken är A4).
- 15 Ange ett namn för Fiery-servern i fältet **Skrivarnamn** och klicka på **Nästa**.
Namnet används i mappen Enheter och skrivare och i köfönstret.
- 16 Följ anvisningarna på skärmen.
Ange om du vill att den ska vara standardskrivare. Dela inte skrivaren och skriv inte ut en testsida vid den här tidpunkten.
Fortsätt med installationen av skrivardrivrutinen. Klicka på **Slutför** på den sista skärmen.
De filer som krävs installeras då på hårddisken.
- 17 Konfigurera de installerbara alternativen i fönstret **Egenskaper** för Fiery-server.
Kontakta nätverksadministratören för mer information.
- 18 Information om att ställa in en annan anslutning än LPR-port (med TCP/IP) finns i *Printing* i dokumentationen som följer med Fiery-servern.
- 19 Om du vill använda skrivardrivrutinen klickar du på fliken **Avancerat** i fönstret **Egenskaper** för Fiery-servern.
- 20 Välj **Spool-utskriftsdokument så att programmet slutför utskriften snabbare** och välj sedan **Starta utskrift omedelbart**.
- 21 Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**.

Avinstallera

Avinstallera skrivardrivrutiner från Windows-klientdatorer

Printer Delete Utility installeras och används lokalt för att avinstallera skrivardrivrutiner från en Windows-klientdator. Du behöver inte ansluta till Fiery servern innan du använder programvaran.

- 1 Navigera till den lokala mappen (C:\Prntdrv) där skrivardrivrutinsfilerna hämtades och dubbelklicka på mappen **Fiery Printer Delete Utility**. Dubbelklicka på setup.exe och följ anvisningarna på skärmen för att installera verktyget.
- 2 Klicka på **Start**, välj **Programs (Program)** eller **All Programs (Alla program)** och välj sedan **Fiery**.
- 3 Välj **Printer Delete Utility**
Alla skrivardrivrutiner för Fiery server som finns på din dator listas.
Obs: Alla skrivardrivrutiner som är installerade på datorn finns med i listan.
- 4 Gör något av följande i fönstret **Printer Delete Utility**:
 - Om du vill ta bort en skrivare markerar du kryssrutan bredvid skrivarnamnet och klickar på **Delete the Selected Printers (Radera valda skrivare)**.
 - Om du vill radera alla installerade skrivardrivrutiner markerar du kryssrutan **Delete all Printer Drivers (Radera alla skrivardrivrutiner)** och klickar på **OK**.
- 5 Klicka på **Exit (Avsluta)** när du har tagit bort skrivardrivrutinerna.

Åtgärdade problem i Fiery Essential Driver 7.03.x

- På en dator med Windows 11 23H2 och tidigare gick det Fiery Essential Driver inte att installera när Microsoft Smart App Control var aktiverat. Fiery Essential Driver stöder Smart App Control på Windows 11 24H2 och senare.
- Installation Fiery Essential Driver av ersatta Microsoft Visual C++-körningsbibliotek med en äldre version, vilket kan påverka beroende program.

Kända begränsningar för Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 På vissa datorer som kör Windows 10 (32-bitars) kan ett felmeddelande visas när du öppnar programmet Fiery Printer Delete Utility som anger att ett VC-körningsbibliotek saknas.
För att kringgå problemet kan du installera om programmet Fiery Printer Delete Utility.

- 2** LoadLibrary.exe-fel kan observeras och utskriftsdrivrutinens användargränssnitt kanske inte startar korrekt under följande förhållanden:
- a** Från kontrollpanelen öppnar du användargränssnittet **Skrivarinställningar** först från Fiery Driver v6.x eller v5.0 och öppnar sedan användargränssnittet **Skrivarinställningar** från ett Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b** Från Fiery Command WorkStation v6.x som körs på en 32-bitars Windows-klientdator startar du utskriftsdrivrutinens användargränssnitt från Preflight-rapporten.
 - c** Från användargränssnittet för Fiery Hot Folders Skriv ut sammanfattning startar du utskriftsdrivrutinens användargränssnitt.

Detta beror på en felaktig matchning i biblioteken mellan vissa komponenter i Fiery Command WorkStation och Fiery Essential Driver.

- 3** Förhandsgranskningsfönstret i Fiery Essential Driver representerar kanske inte vissa valda inställningar korrekt. Komponenterna i användargränssnittet kan innehålla felaktiga positioner för **alternativen Häftningsutskrift och Håslagningsutskrift**. Skrivarens utdata kommer dock att återspegla dina valda inställningar korrekt.



Catatan Rilis Pelanggan

Fiery Essential Driver v7.03.x untuk Windows

Dokumen ini berisi informasi penting tentang rilis Fiery Essential Driver ini. Pastikan untuk memberikan informasi ini kepada semua pengguna sebelum melanjutkan instalasi.

Penginstalan

Menginstal Fiery Essential Driver

Setelah mengunduh driver printer dari Pusat Unduhan, Anda dapat menginstalnya dan mengonfigurasinya untuk opsi yang diinstal pada printer.

Sebaiknya hapus instalasi Fiery Driver versi lama sebelum menginstal Fiery Essential Driver v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x didukung pada versi OS berikut:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 dan x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Saat Anda menginstal driver printer dan menyelesaikan sambungan pencetakan, port LPR secara otomatis dibuat. Anda dapat mengubah sambungan port nanti, sesuai dengan kebutuhan Anda.

Catatan: Koneksi Port 9100 dinonaktifkan secara default di server Fiery dengan perangkat lunak sistem Fiery FS400/400 Pro dan yang lebih baru.

Catatan: Komputer klien Windows harus memiliki pembaruan keamanan terkini dari Microsoft untuk mencegah potensi kerentanan keamanan dan memastikan perangkat lunak driver printer berfungsi seperti yang diharapkan.

- 1 Klik dua kali file .zip.
- 2 Klik dua kali aplikasi **PRNTDVR.exe** untuk memulai proses instalasi.
- 3 Klik **Jalankan** di jendela **Buka File - Peringatan Keamanan**.
- 4 Di kotak dialog **Penginstal Fiery Driver**, pilih bahasa driver printer dan klik **Berikutnya**.
Penginstal Fiery Driver - Wizard InstallShield akan muncul.

- 5 Klik **Berikutnya** di kotak dialog **Selamat datang di Wizard InstallShield untuk Penginstal Fiery Driver**.
- 6 Baca perjanjian lisensi, klik **Saya menerima ketentuan perjanjian lisensi** dan klik **Berikutnya**.
- 7 Klik **Printer yang saya inginkan tidak terdaftar**.
- 8 Pilih **Tambahkan printer lokal atau printer jaringan dengan pengaturan manual** untuk menambahkan printer lokal di jaringan.
- 9 Pilih **Buat port baru**.
- 10 Pilih **Port TCP/IP Standar** dari menu **Tipe port**, lalu klik **Berikutnya**.
- 11 Ketik nama host atau alamat IP server Fiery.
- 12 Pilih kotak centang **Kueri printer dan pilih driver untuk digunakan secara otomatis**.
- 13 Klik **Berikutnya**.
- 14 Di kotak **Printer**, pilih printer Anda dan klik **Berikutnya**.

Catatan: Pilih driver printer dengan "US" atau tanpa "US" untuk Amerika Utara (Ukuran Dokumen default adalah Letter) atau tanpa "US" atau dengan "EU" untuk Internasional (Ukuran Dokumen default adalah A4).
- 15 Ketik nama untuk server Fiery di kolom **Nama printer**, dan klik **Berikutnya**.

Nama ini digunakan di folder Perangkat dan Printer dan jendela antrean.
- 16 Ikuti petunjuk di layar.

Konfirmasi apakah Anda ingin menyetelnya sebagai printer default. Tidak berbagi printer dan tidak mencetak Halaman Uji untuk saat ini.

Lanjutkan dengan penginstalan driver printer dan di layar terakhir, klik **Selesai**.

File yang diperlukan diinstal di drive hard disk Anda.
- 17 Konfigurasi opsi yang dapat diinstal di jendela **Properti** server Fiery.

Untuk informasi selengkapnya, hubungi administrator Anda.
- 18 Untuk menyiapkan koneksi selain port LPR (menggunakan TCP/IP), lihat *Printing* di dokumentasi yang disertakan bersama server Fiery Anda.
- 19 Untuk menggunakan driver printer, klik tab **Lanjutan** di jendela **Properti** server Fiery.
- 20 Pilih **Cetak dokumen dalam antrian agar program selesai mencetak lebih cepat**, lalu pilih **Mulai mencetak segera**.
- 21 Klik **Terapkan**, lalu klik **OK**.

Menghapus penginstalan

Menghapus penginstalan driver printer dari komputer klien Windows

Printer Delete Utility diinstal dan digunakan secara lokal untuk menghapus penginstalan driver printer dari komputer klien Windows. Anda tidak perlu tersambung ke Fiery server sebelum menggunakan perangkat lunak ini.

- 1 Navigasikan ke folder lokal (C:\Prntdrv) tempat file driver printer diunduh dan klik dua kali folder **Fiery Printer Delete Utility**. Klik dua kali **setup.exe** dan ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal utilitas.

2 Klik **Mulai**, pilih **Program** atau **Semua Program**, lalu pilih **Fiery**.

3 Pilih **Printer Delete Utility**.

Setiap driver printer Fiery server yang ditemukan di komputer Anda akan dicantumkan.

Catatan: Semua driver printer yang diinstal di komputer Anda dicantumkan.

4 Di jendela **Printer Delete Utility**, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus printer, centang kotak di samping nama printer, lalu klik **Hapus Printer yang Dipilih**.
- Untuk menghapus semua driver printer yang diinstal, centang kotak **Hapus Semua Driver Printer**, dan klik **OK**.

5 Saat Anda selesai menghapus driver printer, klik **Keluar**.

Memperbaiki masalah di Fiery Essential Driver 7.03.x

- Di komputer Windows 11 23H2 dan versi sebelumnya, Fiery Essential Driver gagal diinstal saat Microsoft Smart App Control diaktifkan. Fiery Essential Driver mendukung Smart App Control di Windows 11 24H2 dan versi yang lebih baru.
- Dengan menginstal Fiery Essential Driver, pustaka runtime Microsoft Visual C++ yang lebih baru akan digantikan dengan versi yang lebih lama, sehingga berpotensi memengaruhi aplikasi dependen.

Batasan umum untuk Fiery Essential Driver v7.03.x

1 Pada beberapa komputer yang menjalankan Windows 10 (32-bit), membuka aplikasi Fiery Printer Delete Utility dapat menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa pustaka runtime VC tidak ditemukan.

Sebagai solusi sementara, instal ulang aplikasi Fiery Printer Delete Utility.

2 Error LoadLibrary.exe dapat terlihat dan antarmuka pengguna driver printer mungkin tidak diluncurkan dengan benar dalam kondisi berikut:

- a** Dari Panel Kontrol, buka antarmuka pengguna **Preferensi Printer** terlebih dahulu dari Fiery Driver v6.x atau v5.0, lalu buka antarmuka pengguna **Preferensi Printer** dari Fiery Essential Driver v7.03.x.
- b** Dari Fiery Command WorkStation v6.x yang berjalan pada komputer klien Windows 32-bit, mulai antarmuka pengguna driver pencetakan dari laporan Preflight.
- c** Dari antarmuka pengguna Ringkasan Cetak Fiery Hot Folders, mulai antarmuka pengguna driver printer.

Hal ini terjadi karena ketidakcocokan antara komponen tertentu dari Fiery Command WorkStation dan Fiery Essential Driver di pustaka.

3 Jendela pratinjau di mungkin tidak secara akurat mewakili beberapa pengaturan yang Fiery Essential Driver dipilih. Komponen antarmuka pengguna mungkin menyertakan posisi yang salah untuk opsi cetak **Staples** dan opsi cetak **Punch**. Namun, output printer akan mencerminkan pengaturan yang Anda pilih dengan benar.



Nota Keluaran Pelanggan

Fiery Essential Driver v7.03.x untuk Windows

Dokumen ini mengandungi maklumat penting mengenai keluaran ini Fiery Essential Driver . Pastikan anda memberikan maklumat ini kepada semua pengguna sebelum meneruskan pemasangan.

Pemasangan

Pasang Fiery Essential Driver

Selepas anda memuat turun pemacu pencetak dari Pusat Muat Turun, anda boleh memasangnya dan mengkonfigurasinya untuk pilihan yang dipasang pada pencetak.

Adalah disyorkan agar anda menyahpasang versi Fiery Driver terdahulu sebelum memasang Fiery Essential Driver v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x disokong pada versi OS berikut:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 dan x64)
- Pelayan Windows 2025 (x64)
- Pelayan Windows 2022 (x64)
- Pelayan Windows 2019 (x64)
- Pelayan Windows 2016 (x64)

Apabila anda memasang pemacu pencetak dan melengkapkan sambungan cetakan, anda secara automatik mencipta port LPR (menggunakan TCP/IP). Anda boleh mengubah suai sambungan port kemudian, mengikut keperluan anda.

Nota: Sambungan Port 9100 dinyahdayakan secara lalai pada pelayan Fiery dengan perisian sistem Fiery FS400/400 Pro dan lebih baru.

Nota: Komputer klien Windows mesti mempunyai kemas kini keselamatan terkini daripada Microsoft untuk mengelakkan potensi kelemahan keselamatan dan memastikan perisian pemacu pencetak berfungsi seperti yang dijangkakan.

- 1 Klik dua kali fail .zip .
- 2 Klik dua kali **PRNTDVR.exe** aplikasi untuk memulakan proses pemasangan.
- 3 Klik **Jalankan** dalam tettingkap **Buka Fail - Amaran Keselamatan** .

- 4 Dalam kotak dialog **Pemasang Fiery Driver**, pilih bahasa pemacu pencetak dan klik **Seterusnya**.
Pemasang Pemacu Fiery - InstallShield Wizard terpapar.
- 5 Klik **Seterusnya** dalam kotak dialog **Selamat datang ke Wizard InstallShield untuk Pemasang Fiery Driver**.
- 6 Baca perjanjian lesen, klik **Saya menerima terma perjanjian lesen** dan klik **Seterusnya**.
- 7 Klik **Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan**.
- 8 Pilih **Tambah pencetak tempatan atau pencetak rangkaian dengan tetapan** manual untuk menambah pencetak tempatan pada rangkaian.
- 9 Pilih **Buat port baharu**.
- 10 Pilih **Port Standard TCP/IP** daripada menu **Jenis port** , dan klik **Seterusnya**.
- 11 Taip nama hos atau alamat IP pelayan Fiery.
- 12 Pilih kotak semak **Tanya pencetak dan pilih pemacu untuk digunakan** secara automatik.
- 13 Klik **Seterusnya**.
- 14 Dalam kotak **Pencetak**, pilih pencetak anda dan klik **Seterusnya**.

Nota: Pilih pemacu pencetak yang mempunyai "US" atau tanpa "EU" untuk Amerika Utara (Saiz Dokumen lalai ialah Letter) atau tanpa "US" atau dengan "EU" untuk Antarabangsa (Saiz Dokumen lalai ialah A4).

- 15 Taipkan nama untuk pelayan Fiery dalam medan **Nama pencetak** dan klik **Seterusnya**.
Nama ini digunakan dalam folder Peranti dan Pencetak serta dalam tettingkap baris giliran.
- 16 Ikuti arahan pada skrin.
Tunjukkan sama ada anda ingin menjadikannya sebagai pencetak lalai. Jangan kongsi pencetak dan jangan cetak Halaman Ujian buat masa ini.
Teruskan dengan pemasangan pemacu pencetak dan pada skrin terakhir, klik **Selesai**.
Fail yang diperlukan telah dipasang pada pemacu cakera keras anda.
- 17 Konfigurasi opsyen yang boleh dipasang dalam tettingkap **Properties** pelayan Fiery.
Untuk maklumat lanjut, hubungi pentadbir anda.
- 18 Untuk menyediakan sambungan selain daripada port LPR (menggunakan TCP/IP), lihat *Printing* dalam dokumentasi yang mengiringi pelayan Fiery anda.
- 19 Untuk menggunakan pemacu pencetak, klik tab **Lanjutan** dalam tettingkap **Fiery pelayan Properties** .
- 20 Pilih **Spool cetak dokumen supaya program selesai mencetak dengan lebih cepat** kemudian pilih **Mula mencetak serta-merta**.
- 21 Klik **Guna** dan kemudian klik **OK**.

Nyahpasang

Alih keluar pemacu pencetak daripada komputer klien Windows

Printer Delete Utility telah dipasang dan digunakan secara tempatan untuk mengalih keluar pemacu pencetak daripada komputer klien Windows. Anda tidak perlu menyambung ke pelayan Fiery sebelum menggunakan perisian tersebut.

- 1 Navigasi ke fail tempatan (C:\Prntdrv) di mana fail pemacu pencetak telah dimuat turun dan dwiklik fail **Fiery Printer Delete Utility**. Dwi-klik setup.exe dan ikut arahan pada skrin untuk memasang utiliti.
- 2 Klik **Mula**, pilih **Program** atau **Semua Program**, dan kemudian pilih **Fiery**.
- 3 Pilih **Printer Delete Utility**.

Sebarang Pelayan Fiery Pemacu pencetak yang ditemui pada komputer anda disenaraikan.

Nota: Semua pemacu pencetak yang dipasang pada komputer anda disenaraikan.

- 4 Dalam tettingkap **Utiliti Padam Pencetak**, lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk memadam pencetak, pilih kotak semak bersebelahan nama pencetak dan klik **Padam Pencetak yang Dipilih**.
 - Untuk memadam semua pemacu pencetak yang dipasang, pilih kotak semak **Padam Semua Pemacu Pencetak** dan klik **OK**.
- 5 Apabila anda selesai memadam pemacu pencetak, klik **Keluar**.

Isu tetap dalam Fiery Essential Driver 7.03.x

- Pada Windows 11 23H2 dan komputer terdahulu, Fiery Essential Driver gagal dipasang apabila Microsoft Smart App Control didayakan. Fiery Essential Driver menyokong Kawalan Apl Pintar pada Windows 11 24H2 dan lebih baru.
- Pemasangan Fiery Essential Driver menggantikan pustaka masa jalan Microsoft Visual C++ yang lebih baharu dengan versi lama, berpotensi menjejaskan aplikasi yang bergantung.

Had yang diketahui untuk Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Pada sesetengah komputer yang menjalankan Windows 10 (32-bit), membuka aplikasi Fiery Printer Delete Utility mungkin memaparkan mesej ralat yang menunjukkan bahawa pustaka masa jalan VC tidak dijumpai.
Sebagai cara untuk mengelakkan masalah ini, pasang semula aplikasi Fiery Printer Delete Utility.

- 2 Ralat LoadLibrary.exe dapat diperhatikan dan antara muka pengguna pemacu pencetak tidak boleh dilancarkan dengan betul di bawah syarat-syarat berikut:
 - a Dari Panel Kawalan, buka antara muka pengguna **Keutamaan Pencetak** terlebih dahulu daripada Fiery Driver v6.x atau v5.0 dan kemudian buka antara muka pengguna **Keutamaan Pencetak** daripada Fiery Essential Driver v7.03.x.
 - b Daripada Fiery Command WorkStation v6.x berjalan pada komputer klien Windows 32-bit, mulakan antara muka pengguna pemacu cetak daripada laporan Preflight.
 - c Dari Fiery Hot Folders antara muka pengguna Ringkasan Cetakan, mulakan antara muka pengguna pemacu pencetak.

Ini disebabkan oleh tiada padanan di perpustakaan antara komponen Fiery Command WorkStation tertentu dan Fiery Essential Driver.

- 3 Tetingkap pratonton dalam mungkin Fiery Essential Driver tidak mewakili beberapa tetapan yang dipilih dengan tepat. Komponen antara muka pengguna mungkin termasuk kedudukan yang salah untuk pilihan cetakan **Staple** dan pilihan cetakan **Punch** . Walau bagaimanapun, output pencetak akan mencerminkan tetapan pilihan anda dengan betul.



บันทึกประจำรุ่นสำหรับลูกค้า

Fiery Essential Driver v7.03.x สำหรับ Windows

เอกสารนี้มีข้อมูลสำหรับการเปิดตัว Fiery Essential Driver รุ่นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้ทุกคนก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง

การติดตั้ง

ติดตั้ง Fiery Essential Driver

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Download Center (ศูนย์ดาวน์โหลด) แล้ว คุณสามารถติดตั้งและกำหนดค่าไดรเวอร์สำหรับตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ได้

ขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้ง Fiery Driver เวอร์ชันก่อนหน้าก่อนการติดตั้ง Fiery Essential Driver v7.03.x

Fiery Essential Driver v7.03.x ได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่อไปนี้

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 และ x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

เมื่อคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะมีการสร้างพอร์ต LPR โดยอัตโนมัติ (ใช้ TCP/IP) คุณสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อพอร์ตได้ในภายหลัง ตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ Port 9100 จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่มีซอฟต์แวร์ระบบ Fiery FS400/400 Pro และใหม่กว่า

หมายเหตุ: โคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows ต้องมีการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดจาก Microsoft เพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทำงานตามที่คาดไว้

- 1 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .zip
- 2 ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชัน PRNTDVR.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
- 3 คลิก Run (เรียกใช้) ในหน้าต่าง Open File - Security Warning (เปิดไฟล์ - การแจ้งเตือนความปลอดภัย)
- 4 ในกล่องโต้ตอบข้อความ Fiery Driver Installer เลือกภาษาของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วคลิก Next (ถัดไป)
จะปรากฏ Fiery Driver Installer (ตัวติดตั้งไดรเวอร์ Fiery) - InstallShield Wizard (โปรแกรมติดตั้ง)

- 5 คลิก **Next** (ถัดไป) ในกล่องโต้ตอบ **Welcome to the InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** (ยินดีต้อนรับสู่ InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer)
- 6 อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน **I accept the terms of the license agreement** (ฉันยอมรับตามข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน) และคลิก **Next** (ถัดไป)
- 7 คลิก **The printer that I want isn't listed** (ไม่มีรายการเครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการ)
- 8 เลือก **Add a local printer or network printer with manual settings** (เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่หรือเครือข่ายเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าด้วยตนเอง) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่บนเครือข่าย
- 9 เลือก **Create a new port** (สร้างพอร์ตใหม่)
- 10 เลือก **Standard TCP/IP Port** (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) จากเมนู **Type of port** (ชนิดของพอร์ต) แล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
- 11 ป้อนชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
- 12 เลือก **Query the printer and automatically select the driver to use** (ค้นหาเครื่องพิมพ์และเลือกไดรเวอร์ที่จะใช้โดยอัตโนมัติ) ที่กล่องกาเครื่องหมาย
- 13 คลิก **Next** (ถัดไป)
- 14 ในกล่อง **Printers** (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
หมายเหตุ: เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือไม่มี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับอเมริกาเหนือ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือ Letter) หรือไม่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือมี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับนานาชาติ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือ A4)
- 15 พิมพ์ชื่อสำหรับ Fiery Server (เซิร์ฟเวอร์ Fiery) ในช่อง **Printer name** (ชื่อเครื่องพิมพ์) แล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
ชื่อนี้จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) และหน้าต่างคิว
- 16 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ระบุว่าคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ ไม่แชร์เครื่องพิมพ์และไม่พิมพ์หน้าทดสอบขณะนี้
ดำเนินการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อและคลิก **Finish** (เสร็จสิ้น) เมื่อมาถึงหน้าต่างสุดท้าย
ขณะนี้ไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นได้ถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว
- 17 กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ในหน้าต่าง **Properties** (คุณสมบัติ) ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
- 18 หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่นอกเหนือจากพอร์ต LPR (โดยใช้ TCP/IP) โปรดดู **Printing** ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณ
- 19 หากต้องการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้คลิกแท็บ **Advanced** (ขั้นสูง) ในหน้าต่าง **Properties** (คุณสมบัติ) ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
- 20 เลือก **Spool print documents so program finishes printing faster** (ส่งพิมพ์เอกสารแบบเก็บพักเพื่อให้โปรแกรมพิมพ์งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น) จากนั้นเลือก **Start printing immediately** (เริ่มพิมพ์โดยทันที)
- 21 คลิก **Apply** (นำไปใช้) จากนั้นคลิก **OK** (ตกลง)

ถอนการติดตั้ง

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ระบบ Windows

โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งและใช้ภายในเพื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ระบบ Windows คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

- 1 นำทางไปยังโฟลเดอร์ในเครื่อง (C:\Prntdrv) ที่ได้อาวนโหลดไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ **Fiery Printer Delete Utility** ดับเบิลคลิก setup.exe และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์
- 2 คลิก **Start (เริ่ม)** เลือก **Programs (โปรแกรม)** หรือ **All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)** แล้วจึงเลือก **Fiery**
- 3 เลือก **Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)**
จะแสดงรายการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery ใดๆ ที่พบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: จะมีรายการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ใดๆ ที่พบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 4 ในหน้าต่าง **Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)** ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เพื่อลบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Delete the Selected Printers (ลบเครื่องพิมพ์ที่เลือก)**
 - เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Delete All Printer Drivers (ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด)** แล้วคลิก **OK (ตกลง)**
- 5 เมื่อคุณเสร็จสิ้นการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิก **Exit (ออก)**

แก้ไขปัญหาใน Fiery Essential Driver 7.03.x

- บนคอมพิวเตอร์ Windows 11 23H2 และรุ่นก่อนหน้า การติดตั้ง Fiery Essential Driver จะล้มเหลวเมื่อเปิดใช้งาน Microsoft Smart App Control โดย Fiery Essential Driver จะรองรับ Smart App Control บน Windows 11 24H2 และใหม่กว่า
- การติดตั้ง Fiery Essential Driver จะนำไลบรารีเวลาการใช้งาน Microsoft Visual C++ เวอร์ชันที่เก่ากว่ามาแทนที่เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กัน

ขีดจำกัดที่ทราบสำหรับ Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ใช้ Windows 10 (32 บิต) การเปิด Fiery Printer Delete Utility อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าไม่พบไลบรารีรันไทม์ VC
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Fiery Printer Delete Utility ใหม่

- 2 สามารถพบข้อผิดพลาด LoadLibrary.exe ได้ และอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจเปิดโดยไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 - a จากแผงควบคุม ให้เปิดอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ **Printer Preferences** (การกำหนดลักษณะของเครื่องพิมพ์) จาก Fiery Driver v6.x หรือ v5.0 ก่อน จากนั้นเปิดอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ **Printer Preferences** (การกำหนดลักษณะของเครื่องพิมพ์) จาก Fiery Essential Driver v7.03.x
 - b จาก Fiery Command WorkStation v6.x ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Windows รุ่น 32 บิต ให้เริ่มอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์การพิมพ์จากรายงาน Preflight
 - c จาก Fiery Hot Folders อินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Print Summary (สรุปการพิมพ์) ให้เริ่มอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เนื่องจากไลบรารีระหว่างคอมโพเนนต์บางอย่างของ Fiery Command WorkStation และ Fiery Essential Driver ไม่ตรงกัน

- 3 หน้าต่างแสดงตัวอย่างใน Fiery Essential Driver อาจแสดงการตั้งค่าที่เลือกบางรายการไม่ถูกต้อง คอมโพเนนต์ของอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้อาจมีตำแหน่งสำหรับตัวเลือกการพิมพ์แบบ **Staple** (เย็บกระดาษ) และตัวเลือกการพิมพ์แบบ **Punch** (เจาะรู) ที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์จะสะท้อนการตั้งค่าที่คุณเลือกอย่างถูกต้อง



Ghi chú phát hành dành cho khách hàng

Fiery Essential Driver v7.03.x dành cho Windows

Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về bản phát hành Fiery Essential Driver này. Đảm bảo cung cấp thông tin này cho tất cả người dùng trước khi tiến hành cài đặt.

Cài đặt

Cài đặt Fiery Essential Driver

Sau khi tải xuống trình điều khiển máy in từ Trung tâm tải xuống, bạn có thể cài đặt và định cấu hình trình điều khiển đó cho các tùy chọn đã cài đặt trên máy in.

Bạn nên gỡ cài đặt các phiên bản trước của Fiery Driver trước khi cài đặt Fiery Essential Driver v7.03.x.

Fiery Essential Driver v7.03.x được hỗ trợ trên các phiên bản HĐH sau:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 và x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Khi cài đặt trình điều khiển máy in và hoàn tất kết nối in, bạn sẽ tự động tạo một cổng LPR (sử dụng TCP/IP). Bạn có thể sửa đổi kết nối cổng sau này, tùy theo yêu cầu của bạn.

Ghi chú: Kết nối Cổng 9100 bị tắt theo mặc định trên máy chủ Fiery có phần mềm hệ thống Fiery FS400/400 Pro trở lên.

Ghi chú: Máy khách Windows phải có các bản cập nhật bảo mật mới nhất từ Microsoft để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và đảm bảo phần mềm trình điều khiển máy in hoạt động như mong đợi.

- 1 Nhấp đúp vào tệp .zip.
- 2 Nhấp đúp vào ứng dụng **PRNTDVR.exe** để bắt đầu quá trình cài đặt.
- 3 Nhấp vào **Chạy** trong cửa sổ **Mở Tệp - Cảnh báo Bảo mật**.
- 4 Trong hộp thoại **Fiery Driver Installer**, hãy chọn ngôn ngữ cho trình điều khiển máy in rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
Fiery Driver Installer - Trình hướng dẫn InstallShield sẽ xuất hiện.

- 5 Nhấp vào **Tiếp theo** trong hộp thoại **Chào mừng bạn đến với Trình hướng dẫn InstallShield dành cho Fiery Driver Installer**.
- 6 Đọc thỏa thuận cấp phép, nhấp vào **Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép** rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
- 7 Nhấp vào **Máy in mà tôi muốn không có trong danh sách**.
- 8 Chọn **Thêm máy in cục bộ hoặc máy in trong mạng bằng chế độ cài đặt thủ công** để thêm một máy in cục bộ trong mạng.
- 9 Chọn **Tạo cổng mới**.
- 10 Chọn **Cổng TCP/IP tiêu chuẩn** trong menu **Loại cổng**, sau đó nhấp vào **Tiếp theo**.
- 11 Nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ Fiery.
- 12 Chọn hộp kiểm **Truy vấn máy in và tự động chọn trình điều khiển cần sử dụng**.
- 13 Nhấp vào **Tiếp theo**.
- 14 Trong hộp **Máy in**, hãy chọn máy in của bạn rồi nhấp vào **Tiếp theo**.

Ghi chú: Chọn trình điều khiển máy in có chữ "US" hoặc không có chữ "EU" cho khu vực Bắc Mỹ (kích thước tài liệu mặc định là Letter) hoặc không có chữ "US" hoặc có chữ "EU" cho Quốc tế (kích thước tài liệu mặc định là A4).

- 15 Nhập tên cho máy chủ Fiery trong trường **Tên máy in** và nhấp vào **Tiếp theo**.
Tên này được sử dụng trong thư mục Thiết bị và máy in và cửa sổ hàng đợi.
- 16 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Cho biết liệu bạn có muốn đặt làm máy in mặc định hay không. Không chia sẻ máy in và in Trang thử tại thời điểm này.
Tiếp tục cài đặt trình điều khiển máy in và ở màn hình cuối cùng, hãy nhấp vào **Hoàn tất**.
Các tệp cần thiết được cài đặt trên ổ đĩa cứng của bạn.
- 17 Định cấu hình các tùy chọn có thể cài đặt trong cửa sổ **Thuộc tính** của máy chủ Fiery.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
- 18 Để thiết lập kết nối khác với cổng LPR (sử dụng TCP/IP), hãy xem *Printing* trong tài liệu đi kèm với máy chủ Fiery của bạn.
- 19 Để sử dụng trình điều khiển máy in, hãy nhấp vào tab **Nâng cao** trong cửa sổ **Thuộc tính** của máy chủ Fiery.
- 20 Chọn **Cuộn tài liệu in để chương trình hoàn tất in nhanh hơn** rồi chọn **Bắt đầu in ngay lập tức**.
- 21 Nhấp vào **Áp dụng**, sau đó nhấp vào **OK**.

Gỡ cài đặt

Gỡ cài đặt trình điều khiển máy in khỏi máy khách chạy Windows

Tiện ích Printer Delete Utility được cài đặt và sử dụng cục bộ để gỡ cài đặt trình điều khiển máy in khỏi máy khách chạy Windows. Bạn không cần phải kết nối với máy chủ Fiery để sử dụng phần mềm.

- 1 Chuyển tới thư mục trên máy (C:\Prntdrv) nơi các tệp trình điều khiển máy in được tải xuống và nhấp đúp vào thư mục **Fiery Printer Delete Utility**. Nhấp đúp vào setup.exe và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt tiện ích.
- 2 Nhấp vào **Bắt đầu**, chọn **Chương trình** hoặc **Tất cả chương trình**, sau đó chọn **Fiery**.
- 3 Chọn **Printer Delete Utility**.
Tất cả các trình điều khiển máy in máy chủ Fiery có trên máy tính của bạn đều được liệt kê.
Ghi chú: Tất cả các trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính của bạn đều được liệt kê.
- 4 Trong cửa sổ **Printer Delete Utility**, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
 - Để xóa một máy in, chọn hộp kiểm bên cạnh tên máy in đó rồi bấm vào **Xóa các máy in đã chọn**.
 - Để xóa tất cả các trình điều khiển máy in đã cài đặt, chọn hộp kiểm **xóa tất cả trình điều khiển máy in** và bấm vào **OK**.
- 5 Khi bạn hoàn tất việc xóa trình điều khiển máy in, hãy bấm vào **Thoát**.

Đã khắc phục sự cố trong Fiery Essential Driver 7.03.x

- Trên máy tính chạy Windows 11 23H2 trở xuống, Fiery Essential Driver không thể cài đặt khi Microsoft Smart App Control được bật. Fiery Essential Driver hỗ trợ Smart App Control trên Windows 11 24H2 trở lên.
- Cài đặt Fiery Essential Driver đã thay thế các thư viện thời gian chạy Microsoft Visual C ++ mới hơn bằng phiên bản cũ hơn, có khả năng ảnh hưởng đến các ứng dụng phụ thuộc.

Các hạn chế đã biết đối với Fiery Essential Driver v7.03.x

- 1 Trên một số máy tính chạy Windows 10 (32 bit), việc mở ứng dụng Fiery Printer Delete Utility có thể hiển thị thông báo lỗi cho biết thư viện thời gian chạy VC bị thiếu.
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt lại ứng dụng Fiery Printer Delete Utility.

- 2** Lỗi LoadLibrary.exe có thể được quan sát và giao diện người dùng trình điều khiển máy in có thể không khởi chạy chính xác trong các điều kiện sau:
- a** Từ Bảng điều khiển, trước tiên hãy mở giao diện người dùng **Tùy chọn máy in** từ Fiery Driver v6.x hoặc v5.0 và sau đó mở giao diện người dùng **Tùy chọn máy in** từ vFiery Essential Driver 7.03.x.
 - b** Từ Fiery Command WorkStation v6.x chạy trên máy khách Windows 32-bit, khởi động giao diện người dùng trình điều khiển in từ báo cáo Preflight.
 - c** Từ giao diện người dùng Print Summary của Fiery Hot Folders, khởi động giao diện người dùng trình điều khiển máy in.

Điều này là do sự không phù hợp trong các thư viện giữa các thành phần nhất định của Fiery Command WorkStation và Fiery Essential Driver.

- 3** Cửa sổ xem trước trong Fiery Essential Driver có thể không thể hiện chính xác một số cài đặt đã chọn. Các thành phần giao diện người dùng có thể bao gồm các vị trí không chính xác cho tùy chọn in **Staple** và tùy chọn in **Punch**. Tuy nhiên, đầu ra máy in sẽ phản ánh chính xác các cài đặt bạn đã chọn.